



# ARD-EntryProx - billentyűzettel



Az ARD-EntryProx beléptető terminál önálló beléptetést biztosít kártyával és/vagy PIN-kóddal. Egy ajtót képes felügyelni. A Wiegand interfészen keresztül akár beléptető rendszerhez is csatlakoztatható.

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

### Telepítési megjegyzések az APC-DC202 típushoz

- Két Wiegand aljzat a leolvasók csatlakoztatásához
- Ebben a működési módban ajtónként csak egy leolvasó telepítése engedélyezett.
- Ha egy (valóságos) ajtóhoz bemeneti és kimeneti leolvasó csatlakoztatása szükséges az APC-DC202 típus esetén a két érintett leolvasó egy logikai egységként konfigurálható.
- Ha a leolvasót PIN-kód olvasóként csatlakoztatja az APC-DC202 modellhez, győződjön meg róla, hogy az alkalmazott PIN-kódok a 26 bites kódok miatt nem hosszabbak 5 karakternél, és a 00001-65635 tartományba esnek. Továbbá, állítsa a működési módot „csak kártya” vagy „csak PIN-kód” opcióra.

### Telepítési megjegyzések az AMC-4W típushoz

- Négy Wiegand aljzat a leolvasók csatlakoztatásához.
  - Bejáratonként legfeljebb négy leolvasó telepíthető.
- A leolvasók és a fémfelületek közti távolsággal kapcsolatban, kérjük, kövesse a közelítéses leolvasó általános telepítési útmutatójának utasításait.

- ▶ **Kompakt beléptető terminál (felületi szerelés) leolvasóegységgel a közelítéses kártyákhoz, billentyűzettel a PIN-kód beviteléhez és a konfigurálásához**
- ▶ **Önálló működés**
- ▶ **Tranzakciós memória maximum 1000 tranzakció tárolására képes; egy tranzakció egy személyi azonosítóból, a tranzakció típusából, dátumából és időpontjából áll**
- ▶ **Maximum 2000 személyi azonosító**
- ▶ **Konfigurálható PIN-kód blokkolás adott számú rontott bevitel után**
- ▶ **Gyors személyes aktiválás a kártya felmutatásával**
- ▶ **Segédrelé által kiváltott riasztás**

## Tartozékok

| Mennyiség | Alkatrész                    |
|-----------|------------------------------|
| 1         | Billentyűzet/ház             |
| 1         | Ház hátsó panele             |
| 4         | Csatlakozókábel              |
| 1         | Hátsó panel antennamodulhoz  |
| 1         | Antennaház                   |
| 1         | Fedél az antennanyíláshoz    |
| 1         | Áthidaló                     |
| 4         | Egyoldalas, öntapadó gumiláb |
| 4         | Csavar                       |
| 1         | Telepítési útmutató          |

## Műszaki specifikációk

### Készülék ház

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Külső méretek (szé x ma x mé) | 133 x 70 x 35 mm     |
| Anyag                         | Polikarbonát (UL 94) |
| Szín                          | Fekete               |
| Tömeg                         | 158 g                |

### Csatlakozások

|         |       |
|---------|-------|
| Kijelző | 3 LED |
|---------|-------|

### Készülékház

|           |         |
|-----------|---------|
| Zümmögő   | 4 kHz   |
| Interfész | Wiegand |

### Környezeti feltételek

|                    |   |
|--------------------|---|
| Üzemi hőmérséklet  | -30 °C-tól +65 °C-ig  |
| Páratartalom       | 10-95% nem lecsapódó vízpára  |
| Környezeti osztály | IP 50 (ha nyirkos vagy nedves környezetbe telepítik, szükséges az időjárásálló ház) |

### Elektromos paraméterek

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tápegység                      | 10-15 V DC  |
| Áramfelvétel                   | 150 mA<br>Megjegyzés: tápegység pl. 12 V-os tápegység dugasz, 500 mA-es<br>Any. sz. 4.998.118.694 |
| Olvadási folyamat              | HID - PROX  |
| Működési/modulációs frekvencia | 125 kHz   |
| Olvadási távolság              | 4-6 cm ISO-kártyával  |

### Relé

|           |             |
|-----------|-------------|
| Főrelé    | Max. 4 A DC |
| Segédrelé | Max. 1 A DC |

## Rendelési információ

### ARD-EntryProx - billentyűzettel

Kompakt beléptető leolvasó billentyűzettel.

### ARD-ENTRYPROX