

ARD-EntryProx - 带键盘



ARD-EntryProx 门禁控制终端允许用户通过卡和/或 PIN 码实现自给自足的门禁控制。它可以控制门，也可以通过 Wiegand 接口与门禁控制器连接。

安装/配置

APC-DC202 安装说明

- 2 个用于连接读卡器的 Wiegand 接口。
- 在此操作类型中，只允许每个门上安装一个读卡器。
- 如果需要在一道（物理）门上连接进门和出门两个读卡器，可在 APC-DC202 上将两个相关的门配置成一个逻辑单元。
- 将读卡器作为 PIN 码读卡器与 APC-DC202 连接时，由于是 26 位代码，因此 PIN 码的长度不能超过 5 位数字，且只能在 00001 - 65635 之间选择。此外，操作类型必须设为“只能使用卡”或“只能使用 PIN 码”。

AMC-4W 安装说明

- 4 个用于连接读卡器的 Wiegand 接口。
- 每个入口最多可以安装 4 个读卡器。

请参考感应读卡器的一般安装说明，了解读卡器与金属表面之间的距离。

- ▶ 小型门禁终端（表面安装），配备用于感应卡的读卡器装置以及用于输入和配置 PIN 码的键盘
- ▶ 自给自足的运作
- ▶ 可存储多达 **1000** 条记录的存储器；记录包含人员 ID、时间、日期和类型
- ▶ 支持多达 **2000** 个人 ID
- ▶ 可配置的 PIN 码可在指定的错误输入次数后阻止输入
- ▶ 通过出示证卡快速激活人员
- ▶ 通过辅助继电器报警

附件

数量	部件
1	键盘/装置外壳
1	外壳背面板
4	连接电缆
1	天线模块背面板
1	天线外壳
1	天线杆护盖
1	跳线
4	一面有粘性的橡胶支脚
4	螺钉
1	安装指南

技术规格

外壳	
外部尺寸 (宽 x 高 x 深)	133 x 70 x 35 毫米
材料	聚碳酸酯 (UL 94)
颜色	黑色
重量	158 克
连接	
显示	3 个 LED 指示灯
蜂鸣器	4 KHz
接口	Wiegand

外壳	
环境条件	
操作温度	-30° 至 +65°C
湿度	10 至 95% (无冷凝)
环境防护等级	IP 50 (如果安装在潮湿的环境中 , 务必使用防水外壳)
电气参数	
电源	10 至 15 VDC
电流消耗	150 mA 注 : 电源 , 例如配有 12 V 电源装置插头 , 500 mA 材料编号 4.998.118.694
读取工艺	HID - PROX
工作/调制频率	125 KHz
读取距离	4 厘米至 6 厘米 , 符合 ISO 卡标准
继电器	
主继电器	最大 4 A DC
辅助继电器	最大 1 A DC

订购信息

ARD-EntryProx - 带键盘

ARD-ENTRYPROX

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by