

B915 Basisbedieningspanelen

www.boschsecurity.com



- ▶ LCD-display met 2 regels
- ▶ Indicatoren voor inschakelen/gereed voor inschakelen, alles/gedeeltelijk, problemen en voedingsstatus
- ▶ Aparte montagevoetplaat en chassisontwerp
- ▶ Verkrijgbaar met Engelse functietoetsen of pictogramfunctietoetsen

Het B915/B915I-basisbedieningspaneel is een met de SDI2-bus compatibel apparaat. Elk bedieningspaneel beschikt over opties die gebruikers kunnen instellen, zoals volume en displayhelderheid. Het bedieningspaneel geeft voor alle gebieden tweeregelige systeemberichten weer.

Talen bedieningspaneel

De volgende talen zijn beschikbaar:

- Engels
- Chinees
- Nederlands
- Frans
- Duits
- Grieks
- Italiaans
- Hongaars
- Pools
- Portugees
- Spaans
- Zweeds

Systemoverzicht

- Gebruik het bedieningspaneel voor bedrijfstoepassingen voor ingangen van gebouwen en gebieden met onbeperkte toegang. Door een bedieningspaneel bij de buitendeuren van hotel- of bedrijfslobby's te monteren, kan het type en de locatie van het noodgeval worden bepaald.

- Installeer voor toepassingen in woningen het bedieningspaneel bij de voor- en achteringangen van de woning. Installeer extra bedieningspanelen in de keuken of een slaapkamer.
- Gebruik meerdere bedieningspanelen voor grote gebouwen met veel verschillende beveiligingsgebieden. Programmeer meerdere bedieningspanelen om meerdere gebieden te beheren.
- Geluidssignalen van de bedieningspaneelsirene waarschuwen personeel in geval van brand en helpen brandweermedewerkers het bedieningspaneel te vinden.

Funcities

LCD-display

Het bedieningspaneel maakt gebruik van woorden, cijfers en pictogrammen om de status van het beveiligingssysteem aan te geven. Als meerdere gebeurtenissen plaatsvinden, toont het bedieningspaneel elke gebeurtenis in volgorde van prioriteit.

Toetsen

Elk bedieningspaneel heeft 10 cijfertoetsen en 5 navigatie- en functietoetsen. Wanneer op een toets wordt gedrukt, gaat de achtergrondverlichting aan en wordt de toetstoon (een korte pieptoon) weergegeven.

Geluidssignalen

Het bedieningspaneel heeft een ingebouwde sirene die verschillende specifieke, hoorbare waarschuwingstonen produceert. Elke hoorbare toon klinkt anders, zodat gebruikers een gebeurtenis eenvoudig kunnen herkennen aan de unieke toon. De achtergrondverlichting van het bedieningspaneel gaat branden wanneer het bedieningspaneel een geluidssignaal weergeeft. Gebruikers kunnen een PIN-code invoeren om de toon uit te schakelen.

Statusindicatoren

De statusindicatoren op de bedieningspanelen geven een snel visueel overzicht om te zien hoe uw systeem functioneert.



Status Gedeeltelijk aan

- Groen. Klaar om Gedeeltelijk In te schakelen.
- Rood. Gedeeltelijk aan (gedeeltelijk ingeschakeld).



Voeding. De blauwe voedingsstekker geeft aan of de inbraakcentrale AC-voeding heeft.

- Aan, aanhoudend. Netspanning voor de inbraakcentrale aanwezig.
- Knipperend. Geen netspanning voor de inbraakcentrale aanwezig en de inbraakcentrale werkt op de noodbatterij.
- Gedoofd. Er is geen voeding voor de inbraakcentrale.



Probleem. De gele waarschuwing brandt als er een probleem is.

- Aan, aanhoudend. Er is een systeem-, apparaat- of zoneprobleem.
- Gedoofd. Er zijn geen systeem-, apparaat- of zoneproblemen.



Status Alle aan.

- Groen. Klaar om Alle in te schakelen.
- Rood. Alle aan (alle ingeschakeld).

Certificaten en normen

| Regio | Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen | |
|-----------|---|---|
| Australië | RCM | ACMA |
| Europa | CE | EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901] |
| VS | UL | 20150924-S1871 |
| | UL | UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units |
| | UL | UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 985 - Household Fire Warning System Units |
| | UL | UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units |

| Regio | Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen | |
|--------|---|---|
| | UL | UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units |
| | CSFM | see www.boschsecurity.com (the Bosch website) |
| | FCC | Part 15 Class B |
| Canada | ULC | CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems |
| | ULC | CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm |
| | ULC | CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units |
| | ULC | CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems |
| | ULC | ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units |
| | ULC | ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems |
| | ULC | S1871-20121210 |
| | IC | ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE) |

Opmerkingen over installatie/configuratie

Aanwijzingen voor montage

Binnenshuis op een droge plaats te monteren.

Voeding

Een compatibele inbraakcentrale levert de vereiste voeding en gegevens voor het bedieningspaneel via een vierdraadse aansluiting.

Behuizing en bekabeling

Inclusief een smalle montageplaat om bekabeling weg te werken.

Compatibele inbraakcentrales

B9512G/B9512G-E
B8512G/B8512G-E
B6512
B5512/B5512E firmware 2.03 en hoger
B4512/B4512E firmware 2.03 en hoger
B3512/B3512E firmware 2.03 en hoger
D9412GV4/D7412GV4 2.03 en hoger

Technische specificaties

Bekabeling

| | |
|------------------------|---------------------|
| Bekabeling klemmenblok | 1,02 mm tot 0,65 mm |
|------------------------|---------------------|

Omgevingseisen

| | |
|-----------------------------|--|
| Relatieve vochtigheidsgraad | 5% tot 93% bij +32 °C, niet-condenserend |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot +50 °C |

Bedieningspaneel

| | |
|------------------|---|
| Afmetingen | 139 mm x 118 mm x 23 mm |
| Gewicht | 0,30 kg |
| Materiaal | Acrylonitril-butadien-styreen (ABS) Poly(methylmethacrylaat) (PMMA) |
| Displayvenster | Display met 2 regels 18 tekens per regel |
| Indicatielampjes | Verlichte toetsen Statusindicatoren Waarschuwings- en attentietonen |

Vereiste voeding

| | |
|-------------------|---|
| Stroom | 35 mA in stand-bymodus 70 mA in alarmmodus |
| Spanning (ingang) | 12 VDC nominaal |

Bestelinformatie**B915 Basisbedieningspaneel**

Tweeregelig, alfanumeriek basisbedieningspaneel met taalfunctietoetsen.

Beschikbare talen: Engels, Chinees, Nederlands, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Hongaars, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds.

Bestelnummer **B915**

B56 Opbouwmontagedoos bedieningspaneel

Opbouwmontagedoos voor het monteren van een bedieningspaneel op beton of metselwerk.

Bestelnummer **B56**

B96 Afstandplaat voor bedieningspaneel

Bedek de wand-footprint van eerdere bedieningspanelen door deze te vervangen door het nieuwe, slanke ontwerp van bedieningspanelen uit de B Serie. De afmetingen van de witte sierrand zijn 22 mm x 16 mm x 3 mm.

Bestelnummer **B96**

B915I LCD-bedieningspaneel, ICON-toetsen, SDI2

Tweeregelig, alfanumeriek basisbedieningspaneel met pictogramfunctietoetsen.

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

Beschikbare talen: Engels, Chinees, Nederlands, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Hongaars, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds.

Bestelnummer **B915I**

B56 Opbouwmontagedoos bedieningspaneel

Opbouwmontagedoos voor het monteren van een bedieningspaneel op beton of metselwerk.

Bestelnummer **B56**

B96 Afstandplaat voor bedieningspaneel

Bedek de wand-footprint van eerdere bedieningspanelen door deze te vervangen door het nieuwe, slanke ontwerp van bedieningspanelen uit de B Serie. De afmetingen van de witte sierrand zijn 22 mm x 16 mm x 3 mm.

Bestelnummer **B96**

B915I-CHI Basisbedieningspaneel

Tweeregelig, alfanumeriek basisbedieningspaneel met pictogramfunctietoetsen.

Beschikbaar taal: Chinees

Bestelnummer **B915I-CHI**

B56 Opbouwmontagedoos bedieningspaneel

Opbouwmontagedoos voor het monteren van een bedieningspaneel op beton of metselwerk.

Bestelnummer **B56**

B96 Afstandplaat voor bedieningspaneel

Bedek de wand-footprint van eerdere bedieningspanelen door deze te vervangen door het nieuwe, slanke ontwerp van bedieningspanelen uit de B Serie. De afmetingen van de witte sierrand zijn 22 mm x 16 mm x 3 mm.

Bestelnummer **B96**

Accessoires**B56 Opbouwmontagedoos bedieningspaneel**

Opbouwmontagedoos voor het monteren van een bedieningspaneel op beton of metselwerk.

Bestelnummer **B56**

B96 Afstandplaat voor bedieningspaneel

Bedek de wand-footprint van eerdere bedieningspanelen door deze te vervangen door het nieuwe, slanke ontwerp van bedieningspanelen uit de B Serie. De afmetingen van de witte sierrand zijn 22 mm x 16 mm x 3 mm.

Bestelnummer **B96**