

Geschützte Aufzeichnung verliert Schutz durch zweiten Aufzeichnungsjob

Register: Videosysteme/Dig. Aufzeichnungssysteme



BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Information 1973/2015

Änd.-Klasse: Kriterium

- I > Die Änderung muss **sofort** eingebracht werden.
- II > Die Änderung muss bei in Betrieb befindlichen Anlagen im Rahmen der nächsten Inspektion/Wartung gemäß vereinbarten Serviceklassen eingebracht werden.
- III > Änderungen im Fehlerfall und bei Neuinstallationen einbringen
- Keine** > Allgemeine Information

Anzahl der betroffenen Systeme/Anlagen/Melder:	n. a.
---	-------

Hardware

Bezeichnung:	CTN	SAP-Nr.	Betroffene Geräte
BRS Appliance			Alle Varianten

Software

Bezeichnung:	CTN	SAP-Nr.	Betroffene Versionen
BRS			Alle Versionen

Beschreibung: Wird eine Kamera in der Bosch Recording Station „geschützt“ aufgezeichnet, und es kommt während der Aufzeichnung ein weiterer ungeschützter Job (z.B. Bewegungsaufzeichnung) hinzu, wird der Schutz der gesamten Aufzeichnung aufgehoben. Geschützte Alarmjobs kommen hauptsächlich in Konfigurationen bei Banken vor.

Begründung: Problem ist, dass die Alarme keine Priorität haben. So überschreibt z.B. ein Bewegungsalarm die Aufzeichnungseinstellungen eines gerade laufenden Verdacht-Alarmes.

Abhilfe/Maßnahme: Bei Kameras mit mehreren Alarmjobs sind alle auf „geschützt“ zu setzen.
Nachteil: Sehr viel geschützte Aufzeichnungen, die nicht mehr überschrieben werden. Platzproblem!

Workaround, Alternative 1:

Bindet man die Kamera zwei Mal ein (als zwei separate Geräte), so kann man zwischen den zwei Aufzeichnungen unterscheiden, weil für jede Kamera eine extra Aufzeichnung gemacht wird.

Der Status von Bewegungsaufzeichnung und Alarmaufzeichnung überschreibt sich somit nicht mehr gegenseitig.

Nachteil:

Man benötigt doppelt so viele Kameralizenzen.

Workaround, Alternative 2:

Man gibt auch geschützte Aufzeichnungen für das automatische Löschen frei. Es muss ein Zeitraum gewählt werden, der für den Kunden ausreichend ist.

Nachteil:

Es wird ggf etwas mehr Speicherplatz benötigt.

Hinweise: Da sich BRS im Maintenance Modus befindet, wird dieses Verhalten nicht mehr angepasst werden.

Geschätzte Planzeit:

Weiterhin gültige SW: V. 8.11

Anlage:

Mit freundlichen Grüßen

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

ST-BT/PRM3 Reutter

ST-BT/PRM1 Cziesp