

ICP-CC408E-CN 防盗报警控制器

www.boschsecurity.com



- ▶ 支持 8 个有线防区
- ▶ 支持 RSC 远程控制
- ▶ 事件邮件提醒
- ▶ 支持文本、图标及触屏键盘
- ▶ 支持多种通讯格式

ICP-CC408E-CN 防盗报警控制器是根据中国市场需求推出的功能更强大的 Solution E 系列主机单元，提供 8 个可编程有线防区，支持 32 个可编程用户码和 21 个无线远程用户码，RSC 远程控制及电话远程布撤防功能为用户提供更多便利。

功能

32 个可编程用户码和 21 个无线用户码
用户可以编程多达 32 个用户码和 21 个无线用户码。只有拥有主码的用户才能添加或更改其他系统用户码/无线用户码，包括主码。

两个分区
报警主机可为两个分区。用户可以从一个主键盘或多个分键盘对这两个分区进行操作。

支持 8 个防区
拥有 4 个板载终端，支持双电阻扩展至 8 个防区。

支持 RSC 远程安防监控
用户可通过下载博世 RSC APP 在智能手机或平板电脑上对安防系统进行远程操作，实现远程布防/撤防、启用/关闭输出、查看有效警报及故障状态，实时掌控安防系统动态。

事件邮件提醒
该功能允许用户通过邮件形式实时收到事件报告。邮件提醒须通过连接 B426-CN 网络模块或 B450+B442 GPRS 模块予以实现，并且需要分别设置发送邮箱账户和接收邮箱账户。系统最多可接入两个网络 / GPRS 模块，可以支持向多个指定接收邮箱发报。

支持文本、图标及触摸屏键盘
支持文本键盘、图标键盘和触摸屏键盘，同一系统内最多支持 4 个键盘。

支持多种通讯格式及通讯路径
支持 PSTN、GPRS 和 IP 等多种通讯格式，可适应多种发报环境。

支持多种通讯路径，可同时连接 2 个网络模块，或者 2 个 GPRS 模块，或者 1 个网络模块和 1 个 GPRS 模块，给用户更多选择。

支持电话远程布防/撤防
您可以通过电话从任意地点远程布防系统。基于安全考虑，不允许使用该方法来撤防系统。该功能需要安装人员执行相应设置后才会工作。

隔离防区
通过防区隔离功能，可以在系统布防前手动禁用一个或多个防区。在某个防区隔离后，您可在布防状态下进入该防区，而不会触发报警。

个人电话报警拨号

通过个人电话报警拨号功能，可以在系统触发报警时拨打您的移动电话或亲戚/朋友的电话。该功能需要安装人员执行相关系统编程，才能以个人电话报警格式发送报告。主码持有者可以随时更改电话号码。

故障查询和分析

如果系统发生了故障，故障或电源指示将闪烁，键盘也将每分钟鸣音一次。如果交流主电源供电中断，则电源指示将闪烁，直到交流主电源恢复正常。

要确定所发生系统故障的类型，可进入故障分析模式进行排查。

认证标准

区域	合规/质量标记	
中国	CCC	2015031902000108

技术指标**电源要求**

主电源:	220 VAC, 18 VAC (1.47 A 时)
备用电源:	12 VDC, 7Ah 的密封铅酸充电电池
电流消耗 (待机)	65 mA
电流消耗 (报警)	115 mA
电流消耗 (报警/带键盘)	105 mA

环境要求

相对湿度:	20% ~ 90% (无霜)
工作温度:	0°C ~ +50°C

机械指标

尺寸 (含外壳):	336 毫米 x 268 毫米 x 90 毫米
重量:	3.2 公斤

订购信息**ICP-CC408E-CN 防盗报警控制器**

订单号 **ICP-CC408E-CN**

附件**IUI-CP516LT LCD 文本键盘**

与 Solution E 系列报警主机配合使用。

订单号 **IUI-CP516LT**

IUI-CP516LE LCD 图标键盘, 16 个区域

与 Solution E 系列报警主机配合使用。

订单号 **IUI-CP516LE**

B426-CN 以太网通信模块

可使兼容控制主机通过以太网进行双向通信。

此产品仅在中国销售。

订单号 **B426-CN**

B450 插入式通信装置接口

与北美地区的兼容报警主机配合使用。

订单号 **B450**

B442 插入式蜂窝模块, GPRS

通过(GPRS)蜂窝无线网络提供 IP 通信的多功能无线通信装置

订单号 **B442**

B308 SDI2 8 输出扩展模块

提供 8 个可编程继电器。

订单号 **B308**

B810 无线 SDI2 总线接口

接收来自 RADION 发射器、转发器和玻璃破碎探测器的无线信号。工作频率为 433.42 MHz。与兼容的 SDI2 总线报警主机配合使用。

订单号 **B810**

RFKF-TB-CHI 无线遥控器, 双按钮

无线、双键遥控器。仅适合在中国使用。

订单号 **RFKF-TB-CHI**

RFAC-BC-3 适用于 RADION keyfob 的皮带扣, 3 根装

RADION panic 和 RADION keyfob 发射器的皮带夹。包括领夹式附件、2 颗螺钉和安全锁紧螺母, 3 个装。

订单号 **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10 适用于 RADION keyfob 的挂脖带, 10 根装

RADION panic 和 RADION keyfob 发射器的挂脖带。每个塑料袋中包含 10 根独立包装的挂脖带。

订单号 **RFAC-LY-10**

RFKF-FB-CHI 无线遥控器, 四按钮

无线、四键遥控器。仅适合在中国使用。

订单号 **RFKF-FB-CHI**

RFAC-BC-3 适用于 RADION keyfob 的皮带扣, 3 根装

RADION panic 和 RADION keyfob 发射器的皮带夹。包括领夹式附件、2 颗螺钉和安全锁紧螺母, 3 个装。

订单号 **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10 适用于 RADION keyfob 的挂脖带, 10 根装

RADION panic 和 RADION keyfob 发射器的挂脖带。每个塑料袋中包含 10 根独立包装的挂脖带。

订单号 **RFAC-LY-10**

软件选项**ITS-ALINK-PLUS WINDOWS BASE A-Link Plus**

适用于兼容博世控制主机的基于 Windows 的远程编程软件

订单号 **ITS-ALINK-PLUS**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com