

# CCS 1000 D Kongre Cihazları

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- Benzersiz, patent bekleyen konuşulabilir göstergesi
- Hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden konfigürasyon için tak ve kullan işlevselliği
- Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım
- Katılımcı cihazı veya başkan cihazı olarak kolaylıkla konfigüre edilebilir
- Cep telefonu parazitinden etkilenmez

Kongre Cihazları bir CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi içinde Kontrol Ünitesi'ne papaty dizimi konfigürasyonu ile bağlanır. Tak ve kullan işlevselliği sayesinde, gerektiğinde sisteme kolaylıkla takılabilir ve sistemden çıkarılabilirler. Gücün kapatılması veya sistemin yeniden başlatılması gerekmediği için hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden konfigürasyon yapılabilir. Katılımcılar mikrofonu doğru konuşarak görüşmeye katılabilir, dahili hoparlör veya (isteğe bağlı olarak) kulaklıklar üzerinden görüşmeleri dinleyebilirler.

## Fonksiyonlar

### Konuşulabilir göstergesi

Mikrofonun ne zaman aktif hale getirilebileceği, mikrofon düğmesinin üst kısmında beyaz bir konuşulabilir göstergesiyle belirtilir.

### Konuşma talebi göstergesi

Bekleme listesine bir konuşma talebi eklendiği, mikrofon düğmesinin üst kısmında ve mikrofonun uç kısmında yeşil bir konuşma talebi göstergesiyle belirtilir. Konuşma talebi bekleme listesindeki ilk talep olduğunda göstergeler yeşil yanıp söner.

### Esnek gövdeli kısa veya uzun mikrofon

Esnek gövdeli sabit mikrofon, kullanıcıya uygun şekilde kolaylıkla ayarlanabilir. Maksimum rahatlık için kısa 310 mm (12,2 inç) veya uzun 480 mm (18,9 inç) mikrofon gövdesi mevcuttur.

### Ses seviyesi kontrolü bulunan dahili hoparlör

Optimum anlaşılabilirlik sağlamak için tüm Kongre Cihazları hoparlör ses seviyeleri Kontrol Ünitesi'nden merkezi olarak kontrol edilir.

### Yüz yüze toplantı hissi

Hoparlör ve mikrofonun aynı anda açık olması sağlanarak gerçek bir yüz yüze toplantı hissi elde edilebilir.

### Kulaklık soketi

3,5 mm (0,14 inç) dahili stereo kulaklık soketi, arka planda aşırı gürültü bulunan ortamlarda bile hoparlörün net bir şekilde duyulabilmesini sağlar.

### Kulaklıklar için bütünlük ses seviyesi kontrolü

Kulaklık ses düzeyi, maksimum rahatlık için Kongre Cihazı'nın yan kısmındaki döner ayar düğmesi ile ayarlanabilir. Kulaklıklardan mikrofonu akustik geri bildirim önlemek için web tarayıcısı uygulamasının bir seçeneği ayarlanarak, mikrofon aktif hale geldiğinde kulaklığın ses seviyesi otomatik olarak azaltılabilir.

### GSM bağımsızlığı

Cep telefonu parazitlerine karşı bağımsızlık sayesinde net ve kesintisiz olarak görüşme yapılabilir.

### Katılımcı veya başkan cihazı olarak konfigüre edilebilir

Kongre Cihazı hızlı bir şekilde 'başkan cihazı' olarak konfigüre edilebilir ve böylece toplantı sırasında kullanıcılardan biri başkan gibi davranabilir. Sistemin yeniden başlatılması gerekmez. Görüşme sırasında başkan, öncelik düğmesine basıp bu düğmeyi basılı tutarak tüm katılımcı mikrofonlarını devre dışı bırakabilir. başkan'ın konuşmak üzere bildirmek üzere bir sesli uyarı da verilir.

### Kontroller ve Göstergeler

- Mikrofon düğmesi
- Mikrofon düğmesinin üst kısmındaki renk kodlu LED göstergesi şu durumları belirtmek içindir: mikrofon açık, konuşma talebi ve konuşulabilir
- Kulaklığın uç kısmında ışıklı halka gösterge
- Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için cihazın yan kısmında döner ayar düğmesi
- Ağ adresini tekrar atamak için cihazın alt kısmında gömülü başlatma düğmesi
- Kongre Cihazı'nı bir 'katılımcı Kongre Cihazı' veya 'başkan Kongre Cihazı' olarak konfigüre etmek için Kongre Cihazı'nın alt kısmında gömülü, kaydırılabilir açma/kapama anahtarı
- Sadece başkan konfigürasyonunda: ayrı bir mikrofon düğmesi ve 'öncelik düğmesi'

### Bağlantılar

- 1 adet 6 kutuplu yuvarlak dişi konnektör ve kablo kilitleme oyuğu, Kongre Cihazları geçişli bağlantısı için
- 1 adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık soketi, cihazın yan kısmında
- 1 adet 2 m (78,7 inç) kablo ve kablo kilidi bulunan 6 kutuplu yuvarlak erkek konnektör

### Sertifikalar ve Onaylar

AB	CE, WEEE
ABD	FCC
Kanada	ICES-003
KR	KCC
Avustralya/Yeni Zelanda	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	Çin Halk Cumhuriyeti
SA	SASO

### Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Tüm Kongre Cihazları bir katılımcı mikrofonu düğmesi ile birlikte gelir ve bu düğme yerine kolaylıkla başkan düğme seti takılabilir. CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi için her Kontrol Ünitesi ile birlikte iki set başkan düğmesi ve düğmeleri sökmek için özel bir araç gelir. Kongre Cihazı konfigürasyonunu tamamlamak için Kongre Cihazı altında gömülü olarak bulunan kaydırılabilir açma/kapama anahtarı 'katılımcı' konumundan 'başkan' konumuna getirilmelidir.

### Teknik Spesifikasyonlar

#### Elektrik

Frekans tepkisi	200 Hz - 12,5 kHz
Kulaklıkların yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Hoparlör nominal çıkışı	72 dB SPL

#### Mekanik

Mikrofonsuz cihaz boyutları (Y x G x D)	64 x 203 x 146 mm (2,5 x 8,0 x 5,7 inç)
Mikrofon yatay konumda iken yükseklik	130 mm (5,1 inç)
Mikrofonun montaj yüzeyinden yüksekliği	CCSD-DS: 310 mm (12,2 inç) CCSD-DL: 480 mm (18,9 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 1 kg (2,2 lb)
Montaj	Masaüstü (taşınabilir veya sabit)
Malzeme (üst)	Plastik ABS+PC
Malzeme (taban)	Metal ZnAl4
Renk (üst)	Trafik siyahı (RAL 9017), mat veya parlak
Renk (taban)	Açık inci grisi (RAL 9022), mat veya parlak

#### Çevresel

Çalışma sıcaklığı	0 °C ila +35 °C (+32 °F ila +95 °F)
Depolama sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

### Sipariş Bilgileri

#### CCS 1000 D Kongre Cihazı (Kısa)

CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi için Kongre Cihazı, kısa gövdeli sabit mikrofon ile birlikte gelir, delege cihazı veya başkan cihazı olarak konfigüre edilebilir. Sipariş numarası **CCSD-DS**

#### CCS 1000 D Kongre Cihazı (Uzun)

CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi için Kongre Cihazı, uzun gövdeli sabit mikrofon ile birlikte gelir, delege cihazı veya başkan cihazı olarak konfigüre edilebilir. Sipariş numarası **CCSD-DL**

**Temsil eden:**

**Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Ahi Evran Cad.  
Ata Center K:1 34398  
Maslak - İstanbul  
Phone: +90 212 335 06 60  
Fax: +90 212 286 00 89  
[www.tr.boschsecurity.com](http://www.tr.boschsecurity.com)