

DCNM-FBD Urządzenie do montażu podtynkowego DICENTIS



To urządzenie jest przeznaczone do montażu płaskiego. Umożliwia on dodanie szeregu funkcji, dzięki czemu może być używane przez przewodniczących i uczestników sesji. Każdemu z wejść można przypisać oddzielny numer stanowiska, dzięki czemu jeden moduł DCNM-FBD może obsługiwać dwa stanowiska uczestników. Dzięki licencji dla podwójnego użytkownika można zwiększyć maksymalną liczbę stanowisk uczestników do 4, przy czym przy każdym stanowisku mikrofon i głośnik są współużytkowane.

Funkcje

- Po włączeniu odpowiedniego wejścia wyjście DCNM-FLSP jest wyciszone lub jego głośność spada, w zależności od ustawień wybranych w aplikacji DICENTIS Meeting.
- Moduł może być wykorzystywany jako urządzenie wolnostojące, może być mocowany do ściany lub dyskretnie wmontowany w blat stołu lub poręcz krzesła itp.
- Moduł jest przystosowany do współpracy z dwoma zestawami podłączanych mikrofonów (DCNM-MICSL, DCNM-MICSL), dwoma panelami gniazd mikrofonowych (DCNM-FMCP) i maksymalnie czterema przyciskami (łącznie DCNM-FMICB i DCNM-FPRIOB) i dwoma głośnikami (DCNM-FLSP).
- W oprogramowaniu można wybrać różne tryby pracy urządzenia: mikrofon dla dwóch uczestników, dla przewodniczącego, dla pojedynczego uczestnika i mikrofon otoczenia.
- Zielona/pomarańczowa dioda LED sygnalizuje stan urządzenia.

- ▶ Standardowy tryb dla 2 uczestników
- ▶ Możliwość tworzenia 4 stanowisk uczestników przy współużytkowaniu mikrofonów i głośników
- ▶ Połączenie łańcuchowe za pomocą kabla DICENTIS

Połączenia międzymodułowe

- Dwa złącza RJ12 służące do podłączenia modułów przycisków. Każde złącze obsługuje jednego uczestnika, ale wiele modułów, takich jak DCNM-FMICB i DCNM-FPRIOB może być łańcuchowo łączonych na jednym porcie.
- Dwa balansowane wejścia audio służące do podłączenia DCNM-FMCP (3-stykowy blok zacisków).
- Dwa złącza kompatybilne ze standardem RJ45 do zasilania i komunikacji z systemem.
- Dwa wyjścia głośnikowe do podłączenia DCNM-FLSP (2-stykowy blok zacisków).

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FBD urządzenie do montażu podtynkowego
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem
2	Kabel 2 m ze złączami CAN
2	Kabel 30 m ze złączami CAN

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (VDC)	48 VDC lub PoE
Pobór mocy (W) (tylko FBD)	5 W

Pobór mocy (W) (z modułami)	Użyć narzędzia do obliczania wymaganej mocy
-----------------------------	---

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Do montażu ściennego, pod blatem lub fotelem, w poręczy lub ciągu kablowym
Wymiar (W x S x G) (mm) (bez kabli)	32 mm x 100 mm x 200 mm
Wymiar (W x S x G) (cal) (bez kabli)	1.26 in. x 3.90 in. x 7.90 in.
Masa (g)	656 g
Masa (lb)	1.45 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura pracy (°C) (dla zamkniętego w kanałach)	5–35°C
Temperatura pracy (°F) (dla zamkniętego w kanałach)	41–95 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FBD Urządzenie do montażu podtynkowego

Urządzenie podstawowe do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FBD | F.01U.383.836**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com