

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn DICENTIS

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Không cần cấu hình mạng
- ▶ Tương thích hoàn toàn với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO
- ▶ Hỗ trợ kết nối nối tiếp với cáp dự phòng
- ▶ Chế độ chờ giúp tiết kiệm năng lượng

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn được sử dụng kết hợp với Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh để cấp thêm nguồn cho mạng DICENTIS. Thiết bị chuyển mạch Ethernet tích hợp kết nối tất cả thiết bị trong hệ thống lại với nhau trong một mạng và hỗ trợ kết nối nối tiếp, giúp kết nối thiết bị DICENTIS này với thiết bị DICENTIS khác; thậm chí có thể kết nối thiết bị DICENTIS cuối trong mạch với thiết bị chuyển mạch cấp nguồn (âm thanh) để tạo cáp dự phòng. Thiết bị cấp nguồn không có điều khiển người dùng và có thể điều khiển đầy đủ từ xa.

Chức năng



Nút điều khiển và Đèn báo

- Công tắc nguồn điện ở phía sau để cấp nguồn trên thiết bị chuyển mạch cấp nguồn.
- Led phía trước cho biết: màu xanh lá cây (bật nguồn), màu hổ phách (chế độ chờ), nhấp nháy (không có kết nối với hệ thống).
- Led phía sau cho biết: màu xanh lá cây (tình trạng nguồn trên mỗi ổ điện), màu đỏ (quá tải đối với mỗi ổ điện).

- Màu vàng và màu hổ phách của đèn led Ethernet cho mỗi ổ điện.
- Ổ điện độc lập; một ổ điện bị ngắt mạch sẽ không ảnh hưởng đến các ổ khác.
- Hỗ trợ tính năng cắm vào là chạy dễ dàng.

Nối liên thông

- Nguồn điện cung cấp đầu vào lưới điện dải tự động.
- 1 ổ cắm với Ethernet không có nguồn, tương thích với RJ45.
- 3 ổ cắm với Ethernet có nguồn công suất cao (144 W), tương thích với RJ45.
- 1 ổ cắm với Ethernet có nguồn công suất thấp (15 W), tương thích với RJ45.

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bộ chuyển mạch cấp nguồn DICENTIS DCNM-PS2

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Điện áp nguồn	100-240 Vac 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ	530 W

Điện áp nguồn cho hệ thống DCNM	48 Vdc
Tổng công suất nguồn	3x 144 W + 15 W

Đặc tính cơ học

Gắn	Đặt trên bàn hoặc gắn vào tủ mạng 19"
Kích thước (C x R x S)	
để sử dụng đặt trên bàn, có chân:	92 x 440 x 400 mm (3,6 x 17,3 x 15,7 in)
để sử dụng cho tủ mạng 19", có giá đỡ:	88 x 483 x 400 mm (3,5 x 19 x 15,7 in)
phía trước giá đỡ	40 mm (1,6 in)
phía sau giá đỡ	360 mm (14,2 in)
Trọng lượng	7,4 kg (16,31 lbs)
Màu	Đen RAL 9017 Xám RAL 9022

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành	0 °C đến +45 °C (-32 °F đến +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển	Từ -20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối	< 96 %, > 5 %

Thông tin Đặt hàng

Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn DICENTIS

Công tắc để cung cấp công suất bổ sung cho các thiết bị DICENTIS, bộ chuyển mạch Ethernet tích hợp.

Số đặt hàng **DCNM-PS2**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia