

DCN-DDI Rozhraní pro dva delegáty

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Režim dvou delegátů pro dva mikrofony a dva hlasovací panely s čtečkou karet
- ▶ Dva mikrofonní/linkové vstupy
- ▶ Výstupy pro sluchátka nebo reproduktory
- ▶ Řada možností montáže
- ▶ Možnost použití pro registraci příchodů a odchodů

Rozhraní pro dva delegáty je určeno pro použití ve vlastních řešeních se zápusnou montáží. Vzhledem k tomu, že umožňuje přidat řadu funkcí, je vhodné pro předsedajícího a delegáty. Mezi takové funkce patří prostředky pro připojení hlasovacího panelu se čtečkou paměťových karet nebo bez ní (DCN-FVCRD a DCN-FV). Navíc jsou k dispozici dva samostatné audiovstupy, které lze také použít jako linkové vstupy. Každému vstupu lze přiřadit vlastní číslo sedadla, což umožňuje, aby rozhraní DCN-DDI sloužilo dvěma místům pro delegáty.

K dispozici jsou nastavení, která umožňují používat rozhraní pro dva delegáty v režimu delegátské jednotky, dvou delegátů, jednotky předsedajícího, jednotky pro registraci příchodů a odchodů nebo ruchového mikrofonu. Ruchový mikrofon bývá umístěn v konferenčním sále a automaticky se zapíná, pokud není aktivní žádný jiný mikrofon delegátské jednotky nebo jednotky předsedajícího. Tímto způsobem mají tlumočníci vždy zvukový kontakt s konferenčním sálem.

Funkce

- Po zapnutí odpovídajícího vstupu se vypne reproduktorový výstup
- Jednotku lze umístit jako volně stojící na desku stolu, připevnit na stěnu nebo diskrétně do desek stolů či do loketních opěrek křesel apod.

- Jednotka je vhodná pro ruční mikrofony (DCN-FHH) nebo zásuvné mikrofony (DCN-MICS, DCN-MICL) s panelem pro připojení mikrofonu (DCN-FMIC) a panelem pro ovládání mikrofonu (DCN-FMICB)
- Jednotka poskytuje jedno připojení pro sluchátko interkomu (LBB 3555/00).

Ovládací prvky a indikátory

- Tři přepínače na vstup poskytující následující možnosti:
 - Výběr mikrofonu nebo linky
 - Výběr asymetrického mikrofonního vstupu, symetrického mikrofonního/linkového vstupu nebo symetrického mikrofonního vstupu s fantomovým napájením
 - Výběr zeslabení vstupu o 0, 6, 12 nebo 18 dB \pm 3 dB pomocí potenciometru pro jemné nastavení vstupní úrovně pro každé vstupní propojení
- Vstupy dálkového ovládání (přepínače) a výstupy (diody LED) odpovídající mikrofonům DCN a ovládacím panelům
- Přepínač pro výběr různých režimů rozhraní DCN-DDI:
 - Dva delegáti
 - Předsedající
 - Dva delegáti, jeden mikrofon
 - Dva delegáti, ztlumené reproduktory
 - Jeden delegát
 - Příchody a odchody
 - Ruchový mikrofon

**Poznámka**

Pro použití režimu registrace příchozů a odchodů je také vyžadován počítačový ovládací software.

Propojení

- Dva konektory RJ11 pro panel pro ovládání mikrofonu DCN-FMIC, panel tlačítka priority DCN-FPRIOB, hlasovací panel DCN-FV, hlasovací panel s čtečkou karet DCN-FVCRD
- Konektor RJ11 pro sluchátko interkomu LBB 3555/00
- Dva symetrické audiovstupy pro linkové (0 dB) nebo mikrofonní (-60 dB) zdroje, s fantomovým napájením nebo bez fantomového napájení (2 zásuvky typu DIN 262° s osmi vývody)
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení systémové kabeláže
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro připojení sluchátek nebo panelu reproduktoru (DCN-FLSP)

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace**Mechanické hodnoty**

Montáž	Na stěnu, pod desku stolu nebo sedadlo, do loketní opěrky nebo kabelové trubky
Rozměry (v × š × h) (bez kabelů)	35 × 100 × 200 mm
Hmotnost	500 g
Barva	Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Informace o objednání**DCN-DDI Rozhraní pro dva delegáty**

Rozhraní systému DCN Next Generation pro dva delegáty pro vlastní řešení se zápustnou montáží.
Číslo objednávky **DCN-DDI**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz