

# DCN-DDI Doppeldelegiertenschnittstelle

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Doppeldelegiertenmodus für zwei Mikrofone und zwei Abstimm- und Kartenfelder
- ▶ Zwei Mikrofon-/Line-Eingänge
- ▶ Ausgänge für Kopfhörer oder Lautsprecher
- ▶ Verschiedene Montageoptionen
- ▶ Verwendung zur Eingangs-/Ausgangsregistrierung

Die Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit ist für die Verwendung in maßgeschneiderten Einbaulösungen gedacht. Sie ermöglicht die Ergänzung verschiedener Funktionen, so dass sie sich für Vorsitzende und Delegierte eignet. Zu diesen Funktionen zählen Vorrichtungen zum Anschluss eines Abstimmfeldes mit oder ohne Kartenleser (DCN-FVCRD und DCN-FV). Außerdem stehen zwei separate Audioeingänge zur Verfügung, die ebenfalls als Line-Eingänge verwendet werden können. Jedem Eingang kann eine eigene Sitznummer zugeordnet werden, so dass die DCN-DDI zwei Delegiertenpositionen bedienen kann. Über die verfügbaren Einstellungen kann die Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit für den Einsatz als Delegierteneinheit, Doppeldelegierteneinheit, Vorsitzendeneinheit, Eingangs-/Ausgangseinheit oder Umgebungsmikrofon eingerichtet werden. Das Umgebungsmikrofon befindet sich im Konferenzraum. Es wird automatisch eingeschaltet, wenn keine anderen Mikrofone von Delegierten- oder Vorsitzendeneinheiten aktiv sind. So haben Dolmetscher immer Audiokontakt zum Konferenzraum.

## Funktionsbeschreibung

- Der Lautsprecherausgang wird ausgeschaltet, wenn der entsprechende Eingang eingeschaltet wird.

- Die Einheit kann freistehend auf einem Tisch oder an einer Wand montiert oder unauffällig in Tische oder Sitzarmlehnen usw. eingebaut werden.
- Die Einheit ist für tragbare Mikrofone (DCN-FHH) oder steckbare Mikrofone (DCN-MICS, DCN-MICL) mit Mikrofonanschlussfeld (DCN-FMIC) und Mikrofonbedienfeld (DCN-FMICB) geeignet.
- Die Einheit verfügt über einen einzelnen Anschluss für einen LBB 3555/00 Handapparat für Interkommunikation.

## Bedienelemente und Anzeigen

- Drei Schalter pro Eingang mit folgenden Möglichkeiten:
  - Mikrofon- oder Line-Auswahl
  - Asymmetrischer Mikrofoneingang, symmetrischer Mikrofon-/Line-Eingang oder symmetrischer Mikrofoneingang mit wählbarer Phantomspeisung
  - Wählbare Eingangsdämpfung durch Eingangspegel-Feinregler mit 0, 6, 12 oder 18 dB +/-3 dB pro Eingangsverbindung
- Fernbedienungseingänge (Schalter) und -ausgänge (LEDs), die zu den DCN-Mikrofonen und -Bedienfeldern passen
- Schalter zur Wahl der verschiedenen DCN-DDI Modi:
  - Zwei Delegierte
  - Vorsitzender
  - Zwei Delegierte, ein Mikrofon
  - Zwei Delegierte, stumm geschaltete Lautsprecher
  - Ein Delegierter
  - Eingang/Ausgang

- Umgebungsmikrofon



### Hinweis

Für die Verwendung des Eingangs-/Ausgangsmodus ist außerdem eine PC-Steuerungssoftware erforderlich.

### Anschlüsse

- Zwei RJ11-Buchsen für Mikrofonbedienfeld DCN-FMIC, Bedienfeld mit Vorrang DCN-FPRIOB, Abstimmfeld DCN-FV, Abstimm- und Kartenfeld DCN-FVCRD
- RJ11-Buchse für LBB 3555/00 Handapparat für Interkommunikation
- Zwei symmetrische Audioeingänge für Line- (0 dB) oder Mikrofonquellen (-60 dB) mit oder ohne Phantomspeisung (2x 8-polige 262°-DIN-Buchse)
- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Systemverbindungen
- 2-m-Kabel mit angegossenem 6-poligem Rundsteckverbinder
- Zwei 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchsen zum Anschließen von Kopfhörern oder des Lautsprecherfeldes (DCN-FLSP)

### Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Montage	An Wand, unter Tisch oder Sitz, in Armlehne oder in Kabelkanal
Abmessungen (H x B x T) (ohne Kabel)	35 x 100 x 200 mm
Gewicht	500 g
Farbe	Anthrazit (PH 10736)

### Bestellinformationen

#### DCN-DDI Doppeldelegiertenschnittstelle

DCN Next Generation Doppeldelegiertenschnittstelle für individuelle Einbaulösungen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-DDI | F.01U.063.744**

#### Represented by:

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
 Bosch Sicherheitssysteme STDE  
 Werner-Heisenberg-Strasse 16  
 34123 Kassel  
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
 TeleAlarm SA - Bosch Group  
 Rue du Pont 23  
 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
 Telefon +41 32 327 25 40  
 Telefax +41 32 327 25 41  
 ch.securitysystems@bosch.com  
 www.telealarm.ch