

LBB 4432/00 Sprechstellentastatur

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Acht frei programmierbare Wahltasten
- ▶ Serielle Daten- und Stromschnittstelle zur Basissprechstelle
- ▶ An eine Basissprechstelle können maximal 16 Sprechstellentastaturen angeschlossen werden.
- ▶ Aktivierungsanzeige für jede Taste
- ▶ Elegantes, modernes Design

Die Sprechstellentastatur wird zusammen mit der Basissprechstelle für manuelle oder aufgenommene Durchsagen in zugewiesenen Zonen, für das Auswählen der Zonen oder für vordefinierte Handlungen verwendet. Die Sprechstellentastatur hat acht programmierbare Tasten. Jeder Taste ist eine Zweifarben-LED für die Statusanzeige zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Die Tasten der Sprechstellentastatur können unter anderem für nachstehende Handlungen programmiert werden:

- Funktionen steuern: Auswahl wiederholen, Durchsage aktivieren, Auswahl abbrechen, Hintergrundmusik zu- und ausschalten, Hintergrundmusik-Lautstärkeregelung, Fehlerquittierung usw.
- Quellen auswählen: Hintergrundmusik-Kanal, aufgezeichnete Meldungen, Signal- und Alarmtöne
- Ziele auswählen: Zonen und Zonengruppen

Die Tasten können für unterschiedliche Betriebsmodi programmiert werden, beispielsweise für den nichtrastenden und rastenden Betriebsmodus. Neben jeder Taste befindet sich eine Zweifarben-LED zur Statusanzeige. Neben jeder LED ist ein transparenter,

abnehmbarer Einschub angebracht, der eine Funktions- oder Zonenbeschriftung für die Taste aufnehmen kann. Schutzkappen, die verhindern, dass die Tasten versehentlich gedrückt werden, sind optional verfügbar.

Die Tastatur wird von der Sprechstelle, an die sie angeschlossen ist, mit Strom versorgt.

Bedienelemente und Anzeigen

- Acht Funktionstasten
- Acht Zweifarben-LEDs

Anschlüsse

- Zwei serielle Daten- und Stromanschlüsse

Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	gemäß IEC 60065/EN 60065
Störfestigkeit	gemäß EN 55103-2/EN 50130-4/ EN 50121-4
Emissionen	gemäß EN 55103-1/FCC-47, Teil 15B
Notfallwarnsysteme	gemäß EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16
Schiffsalarmtöne	gemäß IEC 60945

Region	Zertifizierung	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Polen	CNBOP	

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBB 4432/00 Sprechstellentastatur
1	Flachbandkabel
1	Kupplungshalterung
1	Satz Beschriftungsschildchen

Technische Daten

Elektrische Daten

Stromaufnahme	1,5 W (DC)
---------------	------------

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	70 x 95 x 200 mm
Gewicht	0,3 kg
Montage	Anbringung über Halterung an einer Sprechstelle oder anderen Tastatur
Farbe	Anthrazit

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 90 %
Luftdruck	600 bis 1100 hPa

Bestellinformationen

LBB 4432/00 Sprechstellentastatur

Sprechstellentastenfeld mit 8 programmierbaren Tasten und Statusanzeigen, an eine Sprechstelle können maximal 16 Tastenfelder angeschlossen werden.

Bestellnummer **LBB4432/00**

Zubehör/Erweiterungen

LBB 4436/00 Tastenabdeckungssatz (10 Stück)

Tastenabdeckungen zur Verhinderung unabsichtlicher Tastendrucke bei LBB4432/00 (10er-Satz).

Bestellnummer **LBB4436/00**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch