

# LM400 Schalterdosenleser - Onlineleser für UZ5000/X



LM400 aus dem Schalterprogramm der Fa. Berker B1 weiß  
Berührungslose Lesertechnologie mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ5000/X; Unterputzmontage; Spannungsversorgung durch UZ5000/X. Für verschiedene Schalterprogramme..

## Planungshinweise

Die LM400-Leser, welche die elektronischen Offline Türschließsysteme unterstützen - MiLock- bzw. das PegaSys-System - schreiben den Gültigkeitszeitraum der Zutrittsberechtigung auf die Ausweiskarte / den Schlüsselanhänger.

## Technische Daten

Spannungsversorgung	12 VDC durch UZ5000/X oder 12-24 VDC extern
max. Leistungsaufnahme	1 W
max. Stromverbrauch	ca. 100 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C
Schutzart	IP 50
Schnittstelle	RS422
Maße (H x B x T)	80 x 90 x 12 mm

- ▶ **LED-Anzeige für die Betriebszustände Bereit, Zutritt und Ablehnung**
- ▶ **Lesereichweite für Karten bis 5 cm**
- ▶ **Lesereichweite für Schlüsselanhänger bis 2 cm**
- ▶ **Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Zentrale**

Farbe	weiß
Montage	UP + Hohlwand-Dosen 73x73x42 Metall-UP-Dose

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>LM400 RS422 Mf SP Berker B1weiss</b>		
LM400 Schalterprogramm Berker B1weiss; Mifare-Leser		
<b>6203</b>	<b>8737</b>	<b>F.01U.530.599</b>
<b>LM400 RS422 H1 SDL B1</b>		
LM400 Schalterprogramm Berker B1 weiß; Hitag-Leser		
<b>6203</b>	<b>9161</b>	<b>F.01U.547.721</b>
<b>LM400 RS422 Le PegaSys SDL B1</b>		
LM400 Schalterprogramm Berker B1 weiß; Legic-Leser für Locking System (PegaSys)		
<b>6203</b>	<b>9162</b>	<b>F.01U.547.722</b>
<b>LM400 RS422 Le SDL B1</b>		
LM400 Schalterprogramm Berker B1 weiß; Legic-Leser		
<b>6203</b>	<b>9163</b>	<b>F.01U.547.723</b>
<b>LM400 RS422 Mf Milock System SDL B1</b>		
LM400 Schalterprogramm Berker B1 weiß; Mifare-Leser für Milock Locking System		
<b>6203</b>	<b>9171</b>	<b>F.01U.547.731</b>

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

**Zubehör/Erweiterungen****XX400 Design: Berker B1 alu**

Design Berker B1 alu

<b>6203</b>	<b>9240</b>	<b>F.01U.547.800</b>
-------------	-------------	----------------------

**XX400 Design: Berker B1 bl/schw/alu**

Design Berker B1 blau / schwarz / alu

<b>6203</b>	<b>9241</b>	<b>F.01U.547.801</b>
-------------	-------------	----------------------

**XX400 Design: Gira Event S55 alu**

Design Gira Event System 55 alu

<b>6203</b>	<b>9242</b>	<b>F.01U.547.802</b>
-------------	-------------	----------------------

**XX400 Design: Gira Event S55 mint-ws**

Design Gira Event System 55 mint-weiß

<b>6203</b>	<b>9243</b>	<b>F.01U.547.803</b>
-------------	-------------	----------------------

**XX400 Design: Gira Event S55 ws**

Design Gira Event System 55 weiß

<b>6203</b>	<b>9244</b>	<b>F.01U.547.804</b>
-------------	-------------	----------------------

**XX400 Design: Jung LS matt-silber**

Design Jung LS matt-silber

<b>6203</b>	<b>9245</b>	<b>F.01U.547.805</b>
-------------	-------------	----------------------

**XX400 Design: Jung LS ws**

Design Jung LS weiß

<b>6203</b>	<b>9246</b>	<b>F.01U.547.806</b>
-------------	-------------	----------------------

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Koch-Straße 100  
 85521 Ottobrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
 Bosch Sicherheitssysteme STDE  
 Werner-Heisenberg-Strasse 16  
 34123 Kassel  
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Ingersheimer Straße 16  
 70499 Stuttgart  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
 \*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
 Telefon 01805 231232\*)  
 Telefax 0711 811-5125 294  
 Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**