

# DCN-DDI, kahden käyttäjän liittymä

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Kaksoiskäyttötila, kaksi mikrofonia ja kaksi äänestys- ja korttipaneelia
- ▶ Kaksi mikrofoni-/linjatuloa
- ▶ Kuuloke- tai kaiutinlähdöt
- ▶ Useita asennusvaihtoehtoja
- ▶ Soveltuu sisään-/uloskäynnin rekisteröintiin

DDI on tarkoitettu käytettäväksi uppoasennetuissa mukautetuissa ratkaisuissa. Siihen voidaan lisätä toimintoja, jolloin se soveltuu sekä puheenjohtajille että osallistujille. Se sisältää esimerkiksi äänestyspaneelin liitännän varustettuna kortinlukijalla tai ilman kortinlukijaa (DCN-FVCRD ja DCN-FV). Lisäksi kahta erillistä äänituloa voidaan käyttää linjatuloina. Kummallekin tulolle voidaan määrittää oma paikkanumeronsa, jolloin DCN-DDI:tä voi käyttää kaksi osallistujaa.

DDI:n asetusten avulla yksikkö voidaan määrittää yhden tai kahden käyttäjän laitteeksi, puheenjohtajan yksiköksi, sisään- tai uloskäynnin yksiköksi tai taustahälyn vaimentavaksi mikrofoni. Taustahälyn vaimentava mikrofoni sijaitsee konferenssipaikalla, ja se kytketään automaattisesti käyttöön, kun muita osallistujien tai puheenjohtajan yksiköiden mikrofoneja ei ole aktiivisina. Näin tulkkien ääniyhteys konferenssipaikkaan säilyy katkeamattomana.

## Perustoiminnot

- Kaiutinlähde kytketään pois käytöstä, kun vastaava tulo kytketään käyttöön.
- Yksikkö voidaan sijoittaa pöydälle vapaasti tai kiinnittää pöytään, seinään tai tuolin käsinojaan.
- Yksikkö tukee käsimikrofoneja (DCN-FHH) tai liitettäviä mikrofoneja (DCN-MICS, DCN-MICL) ja mikrofonin liitäntäpaneelia (DCN-FMIC, DCN-FMICB).

- Yksikössä on yksi sisäpuhelimen kuulokeliitäntä (LBB 3555/00).

## Näppäimet ja merkkivalot

- Kolme kytkintä kutakin tuloa kohden:
  - Mikrofonin tai linjan valinta
  - Asymmetrinen mikrofoni- tai linjatulo, symmetrinen mikrofoni- tai linjatulo tai symmetrinen mikrofoni- tai linjatulo, jossa phantom-virran valintamahdollisuus
  - Tulotason vaimennusvaihtoehdot 0, 6, 12 tai 18 dB ja +/- 3 dB:n hienosäätöpotentiometri kutakin tuloliitäntää kohden
- DCN-mikrofoneja ja ohjauspaneelia vastaavat etäohjauksen tulot (kytkimet) ja lähdöt (merkkivalot)
- Kytkin DCN-DDI-tilan valitsemista varten:
  - Kaksi osallistujaa
  - Puheenjohtaja
  - Kaksi osallistujaa, yksi mikrofoni
  - Kaksi osallistujaa, mykistetyt kaiuttimet
  - Yksi osallistuja
  - Sisäänkäynti/uloskäynti
  - Ympäröivä mikrofoni



## Huomautus

Sisäänkäynti/uloskäyntikäyttö edellyttää tietokoneohjelmistoa.

### Liitännät

- Kaksi RJ11-liitäntää mikrofonin ohjauspaneelille DCN-FMIC, prioriteettipaneelille DCN-FPRIOB, äänestyspaneelille DCN-FV, äänestys- ja korttipaneelille DCN-FVCRD
- RJ11-liitäntä sisäpuhelimien kuulokkeelle LBB 3555/00
- Kaksi tasapainotettua äänituloa linjalähteelle (0 dB) tai mikrofonilähteelle (-60 dB), phantom-virta valinnainen (2 kahdeksannastaista 262° DIN -tyypin liitäntää)
- Kuusinastainen pyöreä liitin järjestelmän kaapelien silmukkakytkentää varten
- 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen pyöreä liitin
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliitäntää kuulokkeille tai kaiutinpaneelille DCN-FLSP).

### Hyväksynät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

### Tekniset tiedot

#### Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Seinään, pöydän tai tuolin alapintaan, käsinojaan tai kaapeliputkeen
Mitat (K x L x S) (ilman kaapeleita)	35 x 100 x 200 mm
Paino	500 g
Väri	Harmaa (PH 10736)

### Tilaustiedot

#### DCN-DDI, kahden käyttäjän liittymä

DCN Next Generation -sarjan kahden osallistujan liittymä upposennettuja mukautettuja ratkaisuja varten.

Tilausnumero **DCN-DDI**

#### Edustaja:

**Finland:**  
Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi