

DCN-DDI Dual Delegate Interface

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Mode Delegasi Dual untuk dua mikrofon dan dua voting serta panel kartu
- ▶ Dua mikrofon/line-in
- ▶ Output ke headphone atau loudspeaker
- ▶ Berbagai opsi pemasangan
- ▶ Gunakan untuk pendaftaran masuk/keluar

Antarmuka Delegasi Dual ditujukan untuk digunakan dalam solusi kustom terpasang secara flush. Antarmuka ini memungkinkan tambahan sejumlah fungsi, sehingga cocok untuk pimpinan dan delegasi. Fungsi tersebut termasuk fasilitas untuk menyambung Panel Voting, dengan atau tanpa Pembaca kartu (DCN-FVCRD dan DCN-FV). Selain itu, tersedia dua input audio terpisah yang juga bisa digunakan sebagai line-in. Setiap input bisa ditetapkan nomor kursinya sendiri, memungkinkan DCN-DDI melayani dua posisi delegasi. Pengaturan tersedia guna menetapkan Antarmuka Delegate Dual untuk digunakan sebagai unit delegasi, delegasi dual, unit pimpinan, unit masuk/keluar atau mikrofon ambien. Ambien mikrofon terletak di tempat konferensi, dan secara otomatis dinyalakan ketika tidak ada unit delegasi lain atau mikrofon unit pimpinan yang aktif. Dengan cara ini, juru bahasa selalu mempunyai kontak audio dengan tempat konferensi.

Fungsi

- Output loudspeaker dimatikan ketika input yang terkait dinyalakan
- Unit ini dapat dipasang berdiri bebas di atas meja, dipasang di dinding, atau dipasang ke meja atau ke sandaran lengan kursi secara hati-hati, dll.

- Unit ini cocok untuk Mikrofon Genggam (DCN-FHH) atau Mikrofon Lepas-Pasang (DCN-MICS, DCN-MICL) dengan Panel Koneksi Mikrofon (DCN-FMIC) dan Panel Kontrol Mikrofon (DCN-FMICB)
- Unit ini menyediakan satu koneksi untuk Intercom Handset (LBB 3555/00).

Kontrol dan Indikator

- Tiga Sakelar per input dengan kemungkinan sebagai berikut:
 - Mikrofon atau pemilihan jalur
 - Input mikrofon asimetris, mikrofon/line-in simetris, atau input mikrofon simetris dengan pilihan daya phantom
 - Pemilihan redaman input sebesar 0, 6, 12 atau 18 dB +/- 3 db potensiometer penyesuaian level input dengan pilihan daya phantom
- Input kontrol jarak jauh (sakelar) dan output (LED) cocok dengan mikrofon DCN dan panel kontrol
- Beralih untuk memilih mode DCN-DDI yang berbeda:
 - Delegasi dual
 - Pimpinan
 - Delegasi dual, satu mikrofon
 - Delegasi dual, loudspeaker dibisukan
 - Delegasi tunggal
 - Masuk/Keluar
 - Mikrofon Ambien

**Pemberitahuan**

Untuk menggunakan mode masuk/keluar, perangkat lunak kontrol PC juga diperlukan.

Interkoneksi

- Dua konektor RJ11 untuk Microphone Control Panel DCN-FMIC, Priority Panel DCN-FPRIOB, Voting Panel DCN-FV, Voting dan Card Panel DCN-FVCRD
- Konektor RJ11 untuk Intercom Handset LBB 3555/00
- Dua input audio seimbang untuk sumber jalur (0 dB), atau mikrofon (-60 dB), dengan atau tanpa catu daya phantom (2 x delapan kutub 262° soket tipe DIN)
- Konektor enam kutub melingkar untuk kabel sistem loop-through
- Kabel 2 m (78,7 in) dengan ujung konektor melingkar dengan enam kutub
- Dua soket jack stereo 3,5 mm (0,14 in) untuk koneksi ke headphone atau ke panel loudspeaker (DCN-FLSP).

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis**Mekanis**

Pemasangan	Di dinding, di bawah meja atau kursi, di sandaran lengan atau di saluran kabel
Dimensi (T x L x P) (kabel tidak termasuk)	35 x 100 x 200 mm (1,4 x 3,9 x 7,9 in)
Bobot	500 g (1,10 lb)
Warna	Charcoal (PH 10736)

Informasi Pemesanan**DCN-DDI Dual Delegate Interface**

Antarmuka dua delegasi DCN Next Generation untuk solusi khusus pemasangan flush-mount.

Nomor Pesanan **DCN-DDI**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1788277259 | id, V6, 26. Mei 2014