



RF3212-serie draadloze ontvangers



- ▶ **Ontvangt statusrapporten omtrent batterijen (indien bijna leeg), sabotage(pogingen) en sensor(informatie)**
- ▶ **LeD geeft ontvangststatus aan**
- ▶ **Behuizingssabotageschakelaar met optionele wandsabotageschakelaar**
- ▶ **Diversiteitsantennes**

De RF3212-serie draadloze ontvangers bestaat uit de volgende modellen:

Model	Draadloze transmissie
RF3212	304,00 MHz
RF3212E	433,42 MHz

Op elk model kunnen inbraakcentrales met Bosch I/P-bus hoogfrequente signalen van draadloze apparaten ontvangen. De draadloze apparaten besparen installateurs en huiseigenaren kostbare tijd en de ontvangers zijn een waardevolle optie voor systeemgebruikers die extra beveiliging willen zonder een versturende installatie. Statusrapporten over sabotage, storingsdetectie en ontbrekende sensors bevestigen dat het systeem correct werkt.

- Monteer de ontvanger op een verticaal oppervlak met een vrije ruimte van tenminste 25 cm voor de antennes.
- Monteer de ontvanger niet in ruimten met veel metalen en elektrische bedrading, zoals in bijkeukens of ketelruimten. Indien dit onvermijdelijk is, monteert u de ontvanger zo, dat de antennes boven alle metalen oppervlakken uitsteken.
- Stel de ontvanger niet bloot aan vocht.
- De ontvangstafstand neemt toe als de montageplaatsen hoger liggen en er geen metalen voorwerpen in de buurt van de ontvangerantennes aanwezig zijn.
- Bouwmaterialen kunnen het totale bereik verminderen.

Informatie over compatibiliteit

Ontvanger	Inbraakcentrales
RF3212 en RF3212e	Solution Ultima CC488

Certificaten en goedkeuringen

Model	Certificaten en goedkeuringen
RF3212E	CE

Installatie/configuratie

Montageadviezen

- Monteer de ontvanger op een centrale locatie ten opzichte van alle draadloze sensors.

Technische specificaties

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +65 °C

Mechanische eigenschappen

Afmetingen: 10,8 cm x 15,2 cm x 3,1 cm

Vereiste voeding

Stroomverbruik: 30 mA nominaal

Spanning (ingang): 12 V DC

Ontvangsteigenschappen

RF3212

Frequentie: 304,00 MHz

Bereik (in openlucht): 91 m nominaal tot max. 274 m als er geen storing is

RF3212E

Frequentie: 433,42 MHz

Bereik (in openlucht): 305 m

Bestelinformatie

RF3212 RF-ontvanger (304,00 MHz)	RF3212
RF3212e RF-ontvanger (433,42 MHz)	RF3212E

The Netherlands:
 Bosch Security Systems B.V.
 Postbus 80002
 5600 JB Eindhoven
 Phone: +31 40 2577 200
 Fax: +31 40 2577 202
 nl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.nl

Belgium:
 Bosch Security Systems NV/SA
 Torckonjestraat 21F
 8510 Kortrijk-Marke
 Phone: +32 56 24 5080
 Fax: +32 56 22 8078
 be.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.be

Represented by