

Bộ phát Integrus INT-TX

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



Bộ truyền là thành phần trung tâm trong hệ thống Integrus. Thiết bị này nhận tín hiệu đầu vào analog hoặc kỹ thuật số, điều biến tín hiệu này trên sóng mang, sau đó truyền các sóng mang này đến các bộ bức xạ đặt trong phòng.

Chức năng

- Chế độ phụ để phân phối nhạc đến tất cả các kênh khi nghỉ giải lao
- Chế độ phụ để phân phối tín hiệu từ một bộ phát khác cho phép sử dụng nhiều phòng họp
- Chế độ thử nghiệm tạo ra nhạc chuông tần số khác nhau cho từng kênh/đầu vào, với nhạc chuông tăng dần khi lần lượt đi qua các kênh
- Độ nhạy có thể điều chỉnh cho từng đầu vào để bật chỉnh mịn cho mức độ âm thanh
- Bộ bức xạ hồng ngoại mini tích hợp cho phép theo dõi âm thanh
- Chi báo trạng thái hệ thống và bộ bức xạ thông qua màn hình
- Người lắp đặt có thể gán tên duy nhất cho từng bộ phát để dễ dàng nhận biết trong hệ thống nhiều bộ phát
- Người cài đặt cũng có thể gán tên duy nhất cho từng kênh âm thanh. Có thể chọn những tên này từ danh sách các tùy chọn hoặc được nhập vào bằng tay
- Phân phối tự động thông báo khẩn cấp đến tất cả các kênh
- Chức năng chuyển sang chế độ bật/chờ tự động

- ▶ Có thể phân phối tối đa 4, 8, 16 hoặc 32 kênh âm thanh
- ▶ Có thể được sử dụng với DCN Thế hệ Tiếp theo hoặc các hệ thống analog như CCS 900
- ▶ Cấu hình linh hoạt các kênh và chế độ chất lượng kênh cho phép phân phối hiệu quả
- ▶ Cấu hình của bộ phát và hệ thống thông qua một màn hình và một nút xoay duy nhất

- Tự động đồng bộ hóa số kênh đang được sử dụng trong hệ thống DCN
- Tự động đồng bộ hóa tên ngôn ngữ đang được sử dụng trong hệ thống DCN Thế hệ Tiếp theo
- Phương tiện nguồn điện chung cho phép sử dụng trên toàn thế giới
- Hộp chứa 19" (2U) kiểu cách để sử dụng đặt trên bàn hoặc lắp vào tủ mạng
- Tay cầm giúp vận chuyển dễ dàng

Nút điều khiển và Đèn báo

- Màn hình LCD 2 x 16 ký tự để hiển thị thông tin trạng thái và cấu hình bộ phát
- Nút xoay để điều hướng trên menu và cấu hình
- Công tắc bật/tắt nguồn ở mặt trước

Kết nối liên thông



Kết nối liên thông (ở mặt sau của bộ phát)

- Chân cắm dương kiểu Châu Âu cho kết nối nguồn điện
- Rãnh cắm cùng với đầu nối bus dữ liệu âm thanh (H 15, âm) để tiếp nhận Mô-đun Thông dịch và Đầu vào Âm thanh Đối xứng LBB 3422/20
- Đầu nối 4, 8, 16 hoặc 32 cinch dành cho đầu vào tín hiệu âm thanh bất đối xứng
- Hai chân cắm XLR dành cho đầu vào tín hiệu đối xứng của ngôn ngữ gốc, tin nhắn khẩn cấp hoặc nhạc
- Một chân cắm cắm khối đầu cuối dành cho phân phối tin nhắn khẩn cấp đến tất cả các kênh
- Chân cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in) dành cho đầu vào theo dõi và các kênh
- Một đầu nối BNC để tiếp nhận tín hiệu HF từ một bộ phát khác
- Sáu đầu nối BNC dành cho đầu ra tín hiệu HF đến tối đa 30 bộ bức xạ
- Hai đầu nối mạng quang dành cho kết nối trong hệ thống DCN Thế hệ Tiếp theo*

* Yêu cầu Cáp Mạng Quang LBB 4416/xx

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bộ phát Integrus INT-TX
1	Đi kèm giá đỡ gắn lắp tủ mạng 19", chân có thể tháo rời và phụ kiện gắn lắp dành cho các mô-đun
1	Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành hệ thống trên đĩa CD-ROM
1	Cáp nguồn

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Điện áp nguồn điện	100-240 Vac, 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ	
vận hành, tối đa	55 W
chế độ chờ	29 W

Đầu vào âm thanh bất đối xứng	+3 dBV danh nghĩa, +6 dBV tối đa (± 6 dB) +15 dBV danh nghĩa, +18 dBV tối đa (± 6 dB)
Đầu vào âm thanh đối xứng	+6 đến +18 dBV danh nghĩa
Đầu nối công tắc khẩn cấp	Đầu vào điều khiển khẩn cấp
Đầu ra tai nghe	32 ohm đến 2 kohm
Đầu vào HF	Danh nghĩa 1 Vpp, tối thiểu 10 mVpp, 75 ohm
Đầu ra HF	1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	
để sử dụng đặt trên bàn, có chân	92 x 440 x 410 mm (3,6 x 17,3 x 16,1 in)
để sử dụng cho tủ mạng 19", có giá đỡ	88 x 483 x 410 mm (3,5 x 19 x 16,1 in)
phía trước giá đỡ	40 mm (1,6 in)
phía sau giá đỡ	370 mm (14,6 in)
Trọng lượng không có giá đỡ, có chân đỡ	6,8 kg (15,0 lb)
Lắp ráp	Giá đỡ lắp tủ mạng 19" hoặc lắp vào dụng cụ để trên bàn Chân đỡ có thể tháo rời để đứng tự do trên thiết bị để trên bàn
Màu	Màu than (PH 10736) có ánh bạc

Thông tin Đặt hàng

Bộ phát 4 Kênh INT-TX04

Bộ phát Integrus 4 kênh.
Số đặt hàng **INT-TX04**

Bộ phát 8 Kênh INT-TX08

Bộ phát Integrus 8 kênh.
Số đặt hàng **INT-TX08**

Bộ phát 16 Kênh INT-TX16

Bộ phát Integrus 16 kênh.
Số đặt hàng **INT-TX16**

Bộ phát 32 Kênh INT-TX32

Bộ phát Integrus 32 kênh.
Số đặt hàng **INT-TX32**

Bộ phát 4 Kênh INT-TX04-US (Hoa Kỳ)

Bộ phát Integrus 4 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng **INT-TX04-US**

Bộ phát 8 kênh INT-TX08-US (Hoa Kỳ)

Bộ phát Integrus 8 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng **INT-TX08-US**

Bộ phát 16 kênh INT-TX16-US (Hoa Kỳ)

Bộ phát Integrus 16 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng **INT-TX16-US**

Bộ phát 32 kênh INT-TX32-US (Hoa Kỳ)

Bộ phát Integrus 32 kênh. Phiên bản US.
Số đặt hàng **INT-TX32-US**

Phụ kiện

**Mô-đun Thông dịch và Đầu vào Âm thanh Đối xứng
LBB 3422/20**

Mô-đun thông dịch và đầu vào âm thanh đối xứng để
giao tiếp bộ phát integrus với hệ thống thảo luận
CCS 900 và bàn thông dịch 6 kênh LBB 3222/04.
Số đặt hàng **LBB3422/20**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia