



Conventional Fire Panel

FPC-500-2 | FPC-500-4 | FPC-500-8



BOSCH

de Kompatibilitätsliste

1 Kompatibilitätsliste

Sie können die nachfolgenden Geräte an die Brandmeldezentralen FPC-500-2, FPC-500-4 oder FPC-500-8 anschließen.

Die folgenden Geräte sind getestet und kompatibel. Bosch Sicherheitssysteme GmbH erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Liste. Für aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

Notification appliances

CTN	Product ID	Max. number/notification appliance circuit	
FNM-320-SRD	F.01U.143.878	11	
FNM-320-FRD	F.01U.143.879	11	
FNM-320-SWH	F.01U.143.880	11	
FNM-320-FWH	F.01U.143.881	11	
MSS 300-SA	4.998.107.443	18	
FNS-320-SRD	F.01U.143.883	2	
FNS-320-SYE	F.01U.143.884	2	
FNS-320-SWH	F.01U.143.885	2	
FNS-320-SGR	F.01U.143.886	2	
FNM-320LED-SRD	F.01U.143.882	11	
SOL-LX-C-WF-W-S	F.01U.288.456	5	
SOL-LX-C-RF-W-S	F.01U.288.457		
SOL-LX-C-WF-W-D	F.01U.288.458		
SOL-LX-C-RF-W-D	F.01U.288.459		
SOL-LX-W-WF-W-S	F.01U.288.460		
SOL-LX-W-RF-W-S	F.01U.288.461		
SOL-LX-W-WF-W-D	F.01U.288.462		
SOL-LX-W-RF-W-D	F.01U.288.463		
SOL-LX-W-WF-R-S	F.01U.288.464		
SOL-LX-W-RF-R-S	F.01U.288.465		
SOL-LX-W-WF-R-D	F.01U.288.466		
SOL-LX-W-RF-R-D	F.01U.288.467		
ROLP-W-LX-W-WF	F.01U.288.468		2
ROLP-W-LX-W-RF	F.01U.288.469		
ROLP-R-LX-W-WF	F.01U.288.470		
ROLP-R-LX-W-RF	F.01U.288.471		

Automatische Brandmelder

CTN	Sachnummer	Max. Anzahl/Zone
FCP-O 500	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	F.01U.510.654	
FCP-OC 500	F.01U.510.653	
FCP-OC 500 -P	F.01U.510.656	
FCP-OC 320	F.01U.026.292	Beachten Sie landesspezifische Vorgaben.
FCP-O 320	F.01U.026.293	
FCH-T320	F.01U.026.291	
FCH-T320-FSA	F.01U.026.294	
FCP-OT 320	F.01U.026.295	

Handfeuermelder

CTN	Sachnummer
FMC-120-DKM Serie	F.01U.011.951 F.01U.011.952 F.01U.011.953 F.01U.011.954 F.01U.011.955
FMC-300-RW Serie	F.01U.012.724 F.01U.012.770 F.01U.012.771 F.01U.012.777 F.01U.012.778 F.01U.012.779

Sondermelder

CTN	Sachnummer	max. Anzahl/Zone
Fireray 50 RV	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	4.998.142.206	12
FIRERAY3000	F.01U.290.195	18
FIRERAY3000 + zusätzlicher Melderkopf	F.01U.290.195	13
FIRERAY5000-EN	F.01U.290.197	11
FIRERAY5000-EN + zusätzlicher Melderkopf	F.01U.290.197	11
FCS-LWM-1	F.01U.026.138	4
FCS-320-TM	F.01U.141.195	2
FCS-320-TM-R	F.01U.141.196	1

CTN	Sachnummer	max. Anzahl/Zone
FCS-320-TP1	F.01U.141.197	nur mit externer Spannungsversorgung
FCS-320-TP2	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	F.01U.141.200	
FCA-320-RESET	F.01U.141.199	


EOL-Module

CTN	Sachnummer
FLM-320-EOL2W	F.01U.083.619
FLM-320-EOL4W-S	F.01U.083.620

Externe Spannungsversorgung

CTN	Sachnummer	Hinweis
FPP-5000	F.01U.511.307	Nur Gehäuse an Gehäuse verwenden.

Zubehör

CTN	Sachnummer	max. Anzahl / Hinweis
FPC-500-KEY	F.01U.164.844	1 pro Zentrale
FPC-500-OCEXT	F.01U.164.794	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
FPC-500-RLYEXT	F.01U.164.795	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
MPA	2.799.330.669	32
FAA-420-RI	F.01U.522.590	32
FCA-500-EU	F.01U.510.647	
FCA-500-E-EU	F.01U.510.648	
MS 400	4.998.021.535	
MSF 400	4.998.079.480	
MSD 320	4.998.113.037	
MSR 320	4.998.114.565	
MSS 300	4.998.025.371	

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014