

# PVP-N2 数字系统门口机

www.boschsecurity.com



- ▶ 7”触摸屏操作，语音导引
- ▶ 弹性住户编码原则呼叫
- ▶ 超广角镜头配合室内机 PTZ 功能
- ▶ 读卡机功能可智能化连动
- ▶ 开放协议扩展容易

PVP-N2 数字系统门口机，采用安卓操作系统、弹性编码原则、选单式操作模式及 SIP/RTSP/H.264/G711 标准协议，方便用户操作及设备扩展。高清广角摄像机与室内机 PTZ 功能配合使用，无死角安全监控；内建刷卡功能，由 CMS 发卡及联网管理，更确保了住户进出安全。同时具备邮件语音信息通知、电梯连动、宣传影片播放等物业相关功能，提升物业价值。

## 功能

### 访客对讲

PIR 侦测到有人靠近时，自动开启语音导引，访客依据语音提示点选住户清单或直接输入住户编码即可呼叫住户。

### 呼叫管理人员

当需要协助时可以单键直呼管理员机以及遥控开门，或者呼叫管理员机由管理人员代为转接住户室内机。

### 住户门禁刷卡

住户可直接刷卡进出，卡片由 CMS 统一发卡及联网管理，异常卡片可以设定拒绝开锁或者通报管理中心。

### 门禁刷卡智能连动

住户刷卡可连动邮件通知语音信息，可连动电梯控制，刷卡记录除 CMS 保存外，也会传给住户自己的室内机进行保存。

## 视频监控

系统门口机的摄像机平时也可以用来作为室内机或者管理员机的视频监控前端设备，可随时监控门外实况，对可疑情况进行视频复核，增加住户安全感。

## 宣传影片

系统门口机待机状态时可以播放宣传影片，影片内容由 CMS 联网管理。

## 技术指标

### 特性

产品尺寸	145 毫米 x 343 毫米 x 32 毫米
背板嵌入尺寸	125 毫米 x 328 毫米 x 36 毫米
材质	金属铝面板
IP 等级	IP34
MTBF	>40000 小时
环境要求	
工作温度	-10℃ ~ + 60℃

## 电源要求

工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE（非标 24 伏）
消耗功率	<12 瓦

## 其它.....

处理器	ARM 双核 A9 1G
内存	512M/DDR3
内部闪存	8G
外部扩展存储	支持 SDHC 卡（最大 32G）
显示器	TFT LCD 7“彩色显示屏，分辨率：1024x600
操作	电容触摸屏
摄影镜头解析度	>100 万像素 HD 高清画质
摄影镜头规格	160 度广角镜头
补光	LED 灯板
补光范围	于门口机前 50 厘米处，40 厘米范围内（上/下/左/右）
屏幕保护	睡眠/PIR

感应卡种类	Mifare
感应卡感应距离	≤20mm
电锁输出	干接点输出，接点规格 24V/2A
门状态侦测	有
WIEGAND 接口	有
操作系统	Android
通讯协议	SIP(RFC3261)
影像压缩格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
全双工回音消除	有
Mic 自动准位控制	有
访客语音导引操作	有

## 订购信息

**PVP-N2** 数字系统门口机  
埋入式安装。  
订单号 **PVP-N2**

## 供应商：

中国：  
博世（上海）安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编：200335  
电话：+86 21 2218 1111  
传真：+86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务热线：400-8310-669  
服务邮箱：security@cn.bosch.com