

RADION keyfob

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Устойчивость к воздействию воды и пыли
- ▶ Постановка на охрану, снятие с охраны, вызов охраны
- ▶ Назначение пользователем для точной передачи сигналов открытия и закрытия
- ▶ Светодиодный индикатор
- ▶ Программируемые дополнительные кнопки (доступны на модели с 4 кнопками)

Беспроводное устройство RADION от Bosch обеспечивает дальность действия, возможности расширения и исключительное время работы от батарей, что гарантирует надежную производительность и превосходное качество. Передовая система диагностики и различные варианты регистрации делают установку и обслуживание устройства простыми и экономичными. Благодаря наличию полной линейки периферийных устройств, извещатель RADION предоставляет возможность гибкого выбора для практически любой области применения.

Обзор системы

RADION keyfob позволяет включать и выключать систему безопасности, а также отправлять охране сигнал тревоги. Каждая модель программируется с использованием уникального кода и работает исключительно с вашей системой безопасности. Две дополнительных кнопки на модели с четырьмя кнопками можно использовать для выполнения дополнительных задач.

Функции

Сигнал тревоги

Брелок позволяет отправлять сигнал тревоги мониторинговой компании в том случае, если система безопасности запрограммирована на выполнение этого действия. Чтобы отправить сигнал тревоги, нажмите одновременно на кнопки блокировки и разблокировки и удерживайте их более 600 мс.

Светодиодный индикатор

Мигание светодиода свидетельствует о том, что сигнал был отправлен системе безопасности.

Программируемые кнопки

Настройка брелока позволяет ему управлять дополнительными устройствами в охраняемой зоне. Имеется две дополнительных кнопки.

Устойчивость к воздействию воды и пыли

Корпус обеспечивает защиту от пыли и попадания воды.

Зашифрованная передача

Брелок RADION Keyfob с функцией синхронизации шифрования увеличивает устойчивость к повторным атакам, еще больше повышая безопасность системы.

**Замечания**

Для брелоков с функцией шифрования требуется применение приемников RADION с версией встроенной программы, описанной в разделе **Совместимые приемники**.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификат
США	UL 1023—Устройства и системы охранной сигнализации для домашнего использования ANSI/SIA CP-01-2010 (RFKF-FB-A/RFKF-TB-A/RFKF-FBS-A/RFKF-TBS-A)
Европа	CE Директива по ЭМС 2004/108/EC (EMC) Директива по низковольтному электрооборудованию 2006/95/EC (LVD) Директива по радиооборудованию и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC (R&TTE) EN50131-1 EN50131-3 EN50131-6 Класс 2 Класс окружающей среды II
Австралия	RCM

Регион	Сертификация	
Австралия	RCM	[RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Европа	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
	EN50131-1	EN-ST-000164 [RFKF-TB, RFKF-TBS]
	EN50131-3	EN-ST-000165 [RFKF-FB, RFKF-FBS]
Бельгия	INCERT	B-509-0071 RADION RFKF-FB, RFKF-TB
США	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Канада	IC	1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Бразилия	ANATEL	4349-13-1855 [RFKF-FB-A]
	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]

Замечания по установке/конфигурации**Рекомендуемые батареи**

Для правильной работы вашего брелока рекомендуется использовать следующие батареи: Duracell DL2032, Varta CR2032 или Panasonic CR2032.

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Брелок
1	Литиевая батарея-таблетка (CR2032), 3 В пост. тока
1	Документация

Техническое описание**Свойства**

Размеры	63,7 x 35,5 x 13,0 мм
---------	-----------------------

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность / напряжение питания:	Одна литиевая батарея CR2032, 3 VDC
Срок службы батареи	До 5 лет

Параметры окружающей среды

Температура	Рабочий диапазон: от -10 до +49 °C Только для изделий, соответствующих стандартам UL: от 0 °C до +49 °C Только для изделий, соответствующих классу окружающей среды II по стандарту EN 50130-5: от -10 до +40 °C
Относительная влажность	До 93% без конденсации
Частота	433,42 МГц
Применение	предназначено для работы в помещениях.

Совместимые приемники

V810	Приемник шины SDI2
RFRC-OPT	Приемник дополнительной шины
RFRC-STR	Приемник шины Streamline

**Замечания**

Все брелоки типа RFKF-FBS/RFKF-TBS (в том числе версий -A и -CHI) имеют функцию синхронизации шифрования и совместимы только с приемниками RADION, имеющими следующие или более поздние версии встроенной программы.

Совместимый приемник	Версия встроенной программы приемника
B810	версия 2.01 или выше
RFRC-OPT	версия 1.3 или выше
RFRC-STR	версия 1.5 или выше

Товарные знаки

Все названия программного обеспечения и оборудования, используемые в данном документе, могут быть зарегистрированными товарными знаками и должны использоваться как таковые.

Информация для заказа

RFKF-FB (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с четырьмя кнопками. Для использования в Европе, Африке и Австралии.
номер для заказа **RFKF-FB**

RFKF-FB-A (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с четырьмя кнопками. Для использования в Северной и Южной Америке.
номер для заказа **RFKF-FB-A**

RFKF-FB-CHI (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с четырьмя кнопками. Для использования только в Китае.
номер для заказа **RFKF-FB-CHI**

RFKF-FBS (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с четырьмя кнопками, с шифрованием. Для использования в Европе, Африке и Австралии.
номер для заказа **RFKF-FBS**

RFKF-FBS-A (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с четырьмя кнопками, с шифрованием. Для использования в Северной и Южной Америке.
номер для заказа **RFKF-FBS-A**

RFKF-FBS-CHI (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с четырьмя кнопками, с шифрованием. Для использования только в Китае.
номер для заказа **RFKF-FBS-CHI**

RFKF-TB (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с двумя кнопками. Для использования в Европе, Африке и Австралии.
номер для заказа **RFKF-TB**

RFKF-TB-A (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с двумя кнопками. Для использования в Северной и Южной Америке.
номер для заказа **RFKF-TB-A**

RFKF-TB-CHI (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с двумя кнопками. Для использования только в Китае.
номер для заказа **RFKF-TB-CHI**

RFKF-TBS (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с двумя кнопками, с шифрованием. Для использования в Европе, Африке и Австралии.
номер для заказа **RFKF-TBS**

RFKF-TBS-A (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с двумя кнопками, с шифрованием. Для использования в Северной и Южной Америке.
номер для заказа **RFKF-TBS-A**

RFKF-TBS-CHI (433,42 МГц)

Беспроводной брелок с двумя кнопками, с шифрованием. Для использования только в Китае.
номер для заказа **RFKF-TBS-CHI**

Дополнительные аксессуары

RFAC-BC-3

Клипса для ношения на поясе для передатчиков RADION panic и keyfob. В комплект входят защелкивающийся элемент, 2 винта и стопорная гайка, поставляется в упаковке из 3 штук.
номер для заказа **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10

Шнурок для ношения на шее для передатчиков RADION panic и keyfob. 10 шнурков упакованы по отдельности в полиэтиленовых пакетах.
номер для заказа **RFAC-LY-10**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru