

RADION támadásjelző

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Vízálló és porvédett
- ▶ Pánikjelzést küld a felhasználó egyedi azonosításával
- ▶ Egygombos vagy kétgombos változat, csökkenti a téves riasztás lehetőségét
- ▶ Akár 5 éves élettartamú elem
- ▶ Az elem alacsony töltésszintjének, valamint a megfigyelt területekről történő eltávolításának követése

A Bosch RADION vezeték nélküli megoldásai rugalmasságot és kivételes elemélettartamot garantálnak a megbízható működés és a kiemelkedő minőség biztosítása érdekében. A fejlett diagnosztika és többretű eszközbeállítási lehetőségek a telepítést és a karbantartást egyszerűvé és költséghatékonyá teszik. Perifériák egész választékával rendelkezve a RADION gyakorlatilag bármilyen felhasználási igényhez megfelelő rugalmassággal képes alkalmazkodni.

Rendszeráttekintés

A(z) RADION panic egy vezeték nélküli, egy- vagy kétgombos adó, amely pánikjelzést küld a felügyeleti rendszernek. Minden adókészülék egyedi kóddal programozott, ezáltal a felügyeleti rendszer azonosítani tudja az egyes adókat.

Főbb funkciók

A(z) RADION panic pánikkód információt küld, ha az egyik vagy mindkét gombot 600 ms-nál tovább lenyomva tartják.

Vízálló és porvédett

A ház kialakításának köszönhetően a készülék porvédett és vízálló.

Felügyelet

A RADION pánikgombok felügyelt bejelentkező jeleket küldenek a RADION vevőknek. Ha egy olyan kompatibilis Bosch központhoz van csatlakoztatva, amelyik a pánikgombokhoz a felhasználó által meghatározható felügyeleti funkcióval rendelkezik, a központ riasztási jelet kap, ha a felügyelt intervallumon belül a kijelölt távadótól a vevőhöz nem érkezik bejelentkező jel.



Figyelem

A központot úgy kell beállítani, hogy felügyelje ezeket a készülékeket, így észleli, ha eltávolítják a készüléket a felügyelt területről.

LED

A LED villogással jelzi, hogy jelzést küld a biztonsági rendszerhez

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
US	UL 1023 – Lakossági behatolásjelző rendszerek egységei SIA CP-01:2010
Európa	EN50131-1
Régió	Tanúsítvány
Ausztrália	RCM [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Európa	CE EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Egyesült Államok	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brazília	ANATEL 4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Ajánlott akkumulátorok

Kézi távadójának helyes működéséhez használja a következő ajánlott elemtípusokat: Duracell DL2032, Varta CR2032 vagy Panasonic CR2032.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	Pánikgomb
1	Lítium (CR2032) gombelem
1	Telepítési útmutató

Műszaki specifikációk

Tulajdonságok

Méret	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm (2,51" x 1,40" x 0,51")
-------	--

Tápellátás

Tápellátás/feszültség	Egyetlen CR2032 lítiumelem, 3 VDC
Elem élettartama	Akár 5 év

A környezettel szembeni elvárások

Hőmérséklet	0°C és +49°C között (+32°F és +120°F között)
Relatív páratartalom	Max. 93%-ig, ha nincs kondenzáció

Frekvencia	433,42 MHz
Alkalmazhatóság	Beltéri használatra.

Kompatibilitás

Vevőkészülékek	B810 (csak az RFPB-SB-A-val és az RFPB-TB-A-val kompatibilis)
----------------	---

Védjegyek

A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév valószínűleg bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.

Rendelési információ

RFPB-SB (433,42 MHz)

Vezeték nélküli, egygombos támadásjelző. Európában, Afrikában és Ausztráliában történő használatra.
Rendelésszám **RFPB-SB**

RFPB-SB-A (433,42 MHz)

Vezeték nélküli, egygombos támadásjelző. Észak- és Dél-Amerikában történő alkalmazásra.
Rendelésszám **RFPB-SB-A**

RFPB-SB-CHI (433,42 MHz)

Vezeték nélküli, egygombos támadásjelző. Kizárólag Kínában történő használatra.
Rendelésszám **RFPB-SB-CHI**

RFPB-TB (433,42 MHz)

Vezeték nélküli, kétgombos támadásjelző. Európában, Afrikában és Ausztráliában történő használatra.
Rendelésszám **RFPB-TB**

RFPB-TB-A (433,42 MHz)

Vezeték nélküli, kétgombos támadásjelző. Észak- és Dél-Amerikában történő alkalmazásra.
Rendelésszám **RFPB-TB-A**

RFPB-TB-CHI (433,42 MHz)

Vezeték nélküli, kétgombos támadásjelző. Kizárólag Kínában történő használatra.
Rendelésszám **RFPB-TB-CHI**

Hardvertartozékok

RFAC-BC-3

Övcsipesz a(z) RADION pánikjeladóhoz és távadóhoz. Tartalmaz egy felcsatolható kiegészítőt, 2 csavart és biztonsági rögzítő anyát; háromdarabos készletben kapható.
Rendelésszám **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10

Nyakpánt a RADION pánikjeladóhoz és távadóhoz. 10 darab nyakpánt, egyenként műanyag tasakba csomagolva.
Rendelésszám **RFAC-LY-10**

Képviselő:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com