

4998113948 Lecteur SmartKey, avec clavier



Le clavier à code SmartKey avec clavier intégré combine la fonction d'un lecteur et d'un clavier à code SmartKey en une seule unité. L'armement/le désarmement s'effectue en utilisant la clé SmartKey puis en saisissant le code utilisateur.

Fonctions

La configuration initiale et le fonctionnement sont identiques à ceux d'un lecteur + un clavier à code. Le cas échéant, il est possible de combiner le clavier à code SmartKey avec un lecteur. Le clavier à code SmartKey avec lecteur intégré peut également s'utiliser comme clavier à code indépendant.



Le lecteur de la clé SmartKey se trouve au centre de l'unité (invisible de l'extérieur). Pour mettre le système en marche, maintenez la clé SmartKey au centre du pavé numérique à code SmartKey (avec lecteur intégré) à max. 2 cm de distance. Le clavier à code, utilisé en conjonction avec le lecteur, ne permet l'armement et le désarmement du système d'alarme intrusion qu'après la saisie de la combinaison chiffrée correcte sur le clavier. L'armement/le désarmement s'effectue en utilisant la clé SmartKey puis en saisissant le code utilisateur. Si une personne est contrainte de désarmer le système d'alarme intrusion, une alarme silencieuse (alarme d'effraction) peut être désactivée à distance

- ▶ Lecteur avec clavier pour dispositif d'armement Smartkey
- ▶ Authentification à deux facteurs grâce à l'association d'un lecteur sans contact et d'un code PIN
- ▶ Grande sécurité grâce à la procédure "Challenge & Response"
- ▶ Voyant LED et sonnerie pour fournir des informations sur l'état du système et sur le fonctionnement

via le pavé numérique à code. Le clavier à code peut être monté en saillie ou encastré (hors de la zone sécurisée).

Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	SmartKey family

Composants

Quantité	Composant
1	Lecteur SmartKey avec clavier
1	Cadre de montage et vis
1	Câble
1	Instructions d'installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement (Vcc)	12 VDC - 15 VDC
---------------------------------	-----------------

Sonnerie

Tension de fonctionnement (Vcc)	3 Vcc - 15 Vcc
Consommation de courant maximale en mA	13

Indicateur de consommation en mA

Voyant LED vert	20
Voyant LED jaune	20
Voyant LED rouge	2

Mécanique

Couleur	Blanc
Type de connecteur	6 broches, blindé, moulage permanent
Longueur du câble (m)	6 m
Poids (g)	600 g
Dimensions (H x L x P) (cm) sans stores	8 cm x 8 cm x 4 cm
Dimensions (H x L x P) (cm) avec stores	8 x 8 x 6,5 cm

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	-25 °C – 60 °C
Température de stockage (°C)	-25 °C – 60 °C
Catégorie environnementale (EN 50130-5)	III
Indice IP	IP65

Informations de commande

4998113948 Lecteur SmartKey, avec clavier

Lecteur sans contact pour clé SmartKey et saisie de code utilisateur

Numéro de commande **4998113948 | 4.998.113.948**

4998113951 Lecteur SmartKey, feuillet remplacement

Pour remplacer le clavier à membrane ou l'écran pour le pavé numérique à code SmartKey avec lecteur intégré

Numéro de commande **4998113951 | 4.998.113.951**

Accessoires

IUI-SKKPAC Lecteur SmartKey, volets, VdS-C

Pour une protection accrue et stable du clavier à code SmartKey avec lecteur intégré

Numéro de commande **IUI-SKKPAC | 4.998.149.197**

F01U511348 SmartKey, 3 clés avec carte de sécurité

3 clés SmartKey et carte de sécurité

Numéro de commande **F01U511348 | F.01U.511.348**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

F01U511349 SmartKey, 1 clé, supplémentaire

1 clé SmartKey supplémentaire pour jeu de clés IUI-SKK-3S

Numéro de commande **F01U511349 | F.01U.511.349**

F01U511350 SmartKey, clé standard

1 clé SmartKey sans carte de sécurité

Numéro de commande **F01U511350 | F.01U.511.350**