

Obudowy do montażu ściennego

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Montaż natynkowy, podtynkowy lub w szafie typu rack 19 cali (482,6 mm)
- ▶ System modułowy

Obudowy do montażu ściennego są dostępne w różnych wersjach do wszystkich możliwych zastosowań. Można je instalować natynkowo lub podtynkowo z możliwością swobodnej regulacji głębokości montażu (aż do całkowitego wpuszczenia w ścianę), jak również w szafach typu rack 19 cali (482,6 mm). Modułowa konstrukcja ułatwia rozbudowę systemu.

Funkcje

Konstrukcje i kombinacje obudów

Dostępne są dwie podstawowe obudowy do montażu ściennego:

- HCP 0006 A (na 6 modułów) lub
- HBC 0010 A (na 10 modułów)

Obudowy te są przeznaczone do montażu panelu sterowania i wyświetlacza z kontrolerem centrali MPC, stanowiącym centralny element systemu.

W zależności od indywidualnych wymagań, obudowy podstawowe HCP 0006 A i HBC 0010 A można rozszerzyć o następujące elementy:

- Obudowa rozszerzeń HBE 0012 A na 12 dodatkowych modułów i 2 akumulatory 12 V / 28 Ah
- Obudowy zasilania PSS 0002 A lub PSB 0004 A na dodatkowe zasilacze i akumulatory 12 V / 28 Ah
- Obudowa z szyną dystrybucyjną DIB 0000 A do instalacji w ramie montażowej

Ograniczenia instalacji urządzeń

Opcja instalacji i maksymalna liczba elementów:

- Moduły
- Szyny przyłączeniowe (krótka: PRS 0002 A, długa: PRD 0004 A)

Typ obudowy	Moduły	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Opcja instalacji i maksymalna liczba elementów:

- Panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali MPC
- Zasilacze UPS
- Akumulatory

Typ obudowy	Kontroler MPC	Zasilacze	Akumulatory
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah

HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

Obudowa z szyną dystrybucyjną DIB 0000 A do instalacji w ramie montażowej jest wyposażona w szynę dystrybucyjną i służy do instalacji listew zaciskowych.

Typy instalacji

Możliwe są różne typy instalacji:

- Natynkowa
- Podtynkowa z możliwością wyboru głębokości montażu (aż do całkowitego wpuszczenia w ścianę)
- Montaż w szafach typu Rack 19 cali (482,6 mm).

W przypadku montażu natynkowego obudowy są instalowane bezpośrednio na ścianie. Wszystkie pozostałe typy instalacji wymagają specjalnych zestawów montażowych.

W obudowach znajdują się wstępnie przygotowane przepusty kablowe.

W obudowie naściennej można umieścić tylko akumulatory 12 V / 28 Ah.

Montaż w szafach typu Rack 19 cali (482,6 mm)

Każda obudowa do montażu ściennego wymaga zestawu montażowego FRK 0019 A.

Drzwiczki przednie

Obudowy można również wyposażyć w przezroczyste drzwiczki przednie. Dostępne w dwóch rozmiarach drzwiczki są wykonane z plastiku odpornego na uderzenia i wyposażone w zamek po lewej lub prawej stronie.

Typ obudowy	Drzwiczki przednie z zamkiem po prawej stronie	Drzwiczki przednie z zamkiem po lewej stronie
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

- We wszystkich obudowach znajdują się wstępnie przygotowane przepusty kablowe o trzech najpopularniejszych średnicach (22 mm, 35 mm i 44 mm).
- Wstępnie przygotowane otwory na ciągi kablowe należy wykonać z dużą starannością.
- Centrala sygnalizacji pożaru musi być zainstalowana i obsługiwana w czystym i suchym pomieszczeniu.

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Materiał obudowy	blacha stalowa, malowana
Kolor obudowy	szary, RAL 7015 Przód: antracyt, RAL 7016
Wymiary	
• HCP 0006 A	ok. 63,8 x 44 x 14,9 cm
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	ok. 84 x 44 x 14,9 cm
• PSB 0004 A	ok. 50,2 x 44 x 14,9 cm
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	ok. 26,7 x 44 x 14,9 cm
Ciężar	
• HCP 0006 A	ok. 12,5 kg
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	ok. 17 kg
• PSB 0004 A	ok. 11,4 kg
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	ok. 6,4 kg

Informacje do zamówień

HCP 0006 A Obudowa 6 modułów, do montażu ściennego

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **HCP 0006 A**

HBC 0010 A Obudowa 10 modułów, do montażu ściennego

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **HBC 0010 A**

HBE 0012 A Obudowa rozszerzeń, do montażu ściennego

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **HBE 0012 A**

PSS 0002 A Obudowa zasilacza, mała, montaż ścienny

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **PSS 0002 A**

PSB 0004 A Obudowa zasilania, gruba ściana

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **PSB 0004 A**

DIB 0000 A Skrzynka rozdzielcza

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **DIB 0000 A**

Akcesoria

FRK 0019 A Zestaw montaż do 19" szaf rack, ścienny

Do obudowy ściennej

Numer zamówienia **FRK 0019 A**

FDT 0000 A Drzwi, zamek z prawej str, mont na ramie

Zamek po prawej stronie

Numer zamówienia **FDT 0000 A**

FDT 0003 A Drzwi zamek z lewej str, mont na ramie

Zamek po lewej stronie

Numer zamówienia **FDT 0003 A**

FDT 0001 A Drzwiczki prawostronne, montaż ścienny

Zamek po prawej stronie

Numer zamówienia **FDT 0001 A**

FDT 0002 A Drzwiczki lewostronne, montaż ścienny

Zamek po lewej stronie

Numer zamówienia **FDT 0002 A**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com