

# PLE-WP3S2Z-EU Wand-Bedienfeld

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Es kann für alle Plena Easyline (PLE) Mischverstärker verwendet werden.
- ▶ Fernauswahl von drei Eingängen für Musikquellen
- ▶ Ferngesteuerte Zonenauswahl
- ▶ Perfekte Ergänzung zu Bosch Lautstärkereglern
- ▶ Hintereinanderschaltung mehrerer Wand-Bedienfelder

Das Plena PLE-WP3S2Z-EU Wand-Bedienfeld dient zur Fernauswahl einer Musikquelle und Aktivierung oder Deaktivierung von Zonen eines Plena PLE Audiomischers oder Mischverstärkers.

## Funktionsbeschreibung

### Ferngesteuerte Zonen- und Eingangswahlsteuerung

Zwei Zonen und drei Musikeingangswahlquellen können von einer Gegenstelle aus durch Auswahl des entsprechenden Schalters gesteuert werden.

### Anzeigen

Der EIN-Status jeder Zone und ausgewählten Musikquelle wird durch eine LED angezeigt.

### Anschlüsse und Einstellungen

Über ein CAT-5-Kabel und einen RJ-45-Stecker lässt sich das PLE-WP3S2Z-EU Wand-Bedienfeld einfach und schnell mit dem PLE Serie Mischer bzw. Mischverstärker verbinden. Es sind keine Einstellungen erforderlich.

### Hintereinanderschaltung/entfernte Standorte

Zur Fernsteuerung eines PLE Serie Mischers bzw. Mischverstärkers können maximal vier PLE-WP3S2Z-EU Wand-Bedienfelder hintereinandergeschaltet werden.

## Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	gemäß EN 60065
EMV-Emission	gemäß EN 55103-1
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 55103-2

Region	Zertifizierung
Europa	CE

## Planungshinweise

Das Wand-Bedienfeld wird über ein Standard-CAT-5-Kabel mit RJ-45-Stecker mit dem Mischer oder Mischverstärker verbunden. Die maximale Kabellänge beträgt 200 m. Design und Farbe passen sich unauffällig in jede Umgebung ein. Die Geräte sind auf einfache Installation, einfache Bedienung und Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Erscheinungsbild ist an die Bosch Lautsprecher-Lautstärkereglern angepasst. Die Bedienfeldtasten haben die gleiche Funktion wie die entsprechenden Tasten an der Frontseite des Plena Mischers.

**Lieferumfang**

1	PLE-WP3S2Z-EU Wand-Bedienfeld
1	Kurzreferenzkarte

**Technische Daten****Elektrische Daten**

<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsbereich	5 VDC, vom angeschlossenen Verstärker geliefert
Stromaufnahme (typisch)	< 50 mA
<b>Anschlüsse</b>	
am (Misch-)Verstärker	1 x RJ-45
durchgeschleift	1 x RJ-45

**Mechanische Daten**

Abmessungen (H x B x T)	87 x 87 x 21 mm
Gewicht	Ca. 0,35 kg
Farbe	Weiß
Beschriftungstextfarbe	Silber

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	< 95 %

**Bestellinformationen****PLE-WP3S2Z-EU Wand-Bedienfeld**

Wandbedienfeld zur Fernauswahl einer Musikquelle und Aktivierung oder Deaktivierung von Zonen eines Audiomischers oder Mischverstärkers.

Bestellnummer **PLE-WP3S2Z-EU**

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch