

# PLE-WP3S2Z-EU pannello a parete

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



Il pannello a parete Plena PLE-WP3S2Z-EU viene utilizzato per selezionare in remoto una sorgente musicale e attivare e disattivare zone di un amplificatore mixer o mixer audio Plena.

## Funzioni di base

### Controllo sorgente di ingresso e zona in remoto

È possibile controllare due zone e tre sorgenti di ingresso musicale da una postazione remota selezionando i singoli interruttori.

### Indicatori

Lo stato attivo di ogni zona e sorgente musicale selezionata è indicato da un LED.

### Conessioni ed impostazioni

Utilizzando il cavo CAT-5 e il connettore RJ-45 è possibile collegare in modo semplice e rapido il pannello a parete PLE-WP3S2Z-EU a mixer o amplificatori mixer della serie PLE. Nessuna impostazione necessaria.

### A catena "daisy chain" / Postazioni remote

È possibile configurare a catena fino a un massimo di quattro pannelli a parete PLE-WP3S2Z-EU per controllare in remoto un mixer o amplificatore mixer della serie PLE.

- ▶ È possibile utilizzarlo per tutti gli amplificatori mixer Plena Easyline (PLE)
- ▶ Selezione in remoto di tre ingressi sorgente musicale
- ▶ Selezione zona in remoto
- ▶ Perfettamente abbinabile ai regolatori di volume Bosch
- ▶ Configurazione a catena "daisy chain" di più pannelli a parete

## Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard EN 60065
Emissioni EMC	Conforme allo standard EN 55103-1
Immunità EMC	Conforme allo standard EN 55103-2

Regione	Certificazione
Europa	CE

## Pianificazione

Il pannello a parete viene collegato a mixer o amplificatori mixer mediante il cavo CAT-5 standard e il connettore RJ-45. La distanza massima coperta dal cavo è 200 m. Il design e il colore sono discreti per qualsiasi ambiente interno. Il design permette di ottimizzare la facilità di installazione, il funzionamento e l'affidabilità. Perfettamente abbinabile ai regolatori di volume degli altoparlanti Bosch. I pulsanti del pannello a parete hanno la stessa funzione dei pulsanti del pannello anteriore del mixer Plena.

**Pezzi inclusi**

1	PLE-WP3S2Z-EU pannello a parete
1	Scheda di riferimento rapido

**Specifiche tecniche****Specifiche elettriche**

Alimentazione	
Gamma di tensione	5 VDC, fornita dall'amplificatore collegato
Consumo corrente (tipico)	< 50 mA
Connettori	
a (mixer) amplificatore	1 x RJ-45
Loop-through	1 x RJ-45

**Specifiche meccaniche**

Dimensioni (A x L x P)	87 mm x 87 mm x 21 mm
Peso	Circa 0,35 Kg
Colore	Bianco
Colore testo etichetta	Argento

**Specifiche ambientali**

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95%

**Informazioni per l'ordinazione****PLE-WP3S2Z-EU pannello a parete**

Pannello a parete per la selezione in remoto di una sorgente musicale e l'attivazione e la disattivazione di zone di un amplificatore mixer o mixer audio.

Numero ordine **PLE-WP3S2Z-EU**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
 Bosch Security Systems S.p.A.  
 Via M.A.Colonna, 35  
 20149 Milano  
 Phone: +39 02 3696 1  
 Fax: +39 02 3696 3907  
 it.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.it