



ARD-EntryProx – z klawiaturą



Terminal kontroli dostępu ARD-EntryProx umożliwia niezależne uzyskanie dostępu przy użyciu karty i/lub kodu PIN. Może sterować drzwiami. Istnieje też możliwość połączenia z kontrolerem dostępu przez interfejs Wiegand.

Planowanie

-
-
-
-

Uwagi dotyczące instalacji AMC-4W

- Cztery interfejsy Wiegand do podłączenia czytników.
- Na każdym wejściu mogą zostać zamontowane maksymalnie cztery czytniki.

Należy postępować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażowymi czytnika zbliżeniowego, dotyczącymi odległości między czytnikami i powierzchniami metalowych.

- ▶ **Kompaktowy terminal kontroli dostępu (do montażu powierzchniowego) z czytnikiem zbliżeniowym kart i klawiaturą do wprowadzania kodu PIN i konfiguracji**
- ▶ **Niezależna praca**
- ▶ **Pojemność pamięci transakcji maks. 1000 transakcji; transakcja zawiera osobisty identyfikator użytkownika, godzinę, datę i typ transakcji**
- ▶ **Maks. 2000 identyfikatorów osobistych**
- ▶ **Możliwość skonfigurowania blokady kodu PIN po wprowadzeniu nieprawidłowych danych określoną liczbę razy**
- ▶ **Szybka aktywacja następująca po okazaniu karty**
- ▶ **Alarm przez dodatkowy przekaźnik**

Dołączone części

Ilość	Element
1	Obudowa klawiatury / urządzenia
1	Tyłny panel obudowy
4	Kabel połączeniowy
1	Tyłny panel modułu anteny
1	Obudowa anteny
1	Pokrywa anteny
1	Zwora
4	Jednostronna, przylepna podkładka gumowa
4	Śruby
1	Podręcznik instalacji

Dane techniczne

Obudowa

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 133 x 70 x 35 mm

Materiał tworzywo poliwęglanowe (UL 94)

Kolor czarny

Masa 158 g

Połączenia

Wyświetlacz 3 diody LED

Sygnalizator akustyczny 4 kHz

Obudowa

Interfejsy Wiegand

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -30° ÷ +65°C
Wilgotność względna 10 ÷ 95%, bez kondensacji
Klasa ochrony IP 50 (w przypadku instalacji w warunkach znacznej wilgotności, konieczne jest zamontowanie obudowy odpornej na wpływy atmosferyczne)

Parametry elektryczne

Zasilanie 10 ÷ 15 VDC
Pobór mocy 150 mA
Uwaga: Zasilanie, np. z wtyczki zasilacza 12 V, 500 mA
Mat. nr 4.998.118.694
Proces odczytu HID - PROX
Częstotliwość pracy / modulująca 125 kHz
Odległość odczytu 4 ÷ 6 cm – karty ISO

Przełącznik

Główny przełącznik maks. 4 ADC
Przełącznik dodatkowy maks. 1 ADC

Zamówienia - informacje

ARD-EntryProx – z klawiaturą

Kompaktowy czytnik kontroli dostępu z klawiaturą.

ARD-ENTRYPROX

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by