

ARD-SIGR40K-ICL Lector tarj c/tecl, R40, iCLASS, Wiegand LECTUS secure 5000



La ARD-SIGR40K-ICL pertenece a la nueva familia de lectoras LECTUS secure (Wiegand).

La gama LECTUS secure (Wiegand) consta de cuatro variantes de lectoras distintas, una de marco, con y sin teclado, y una compacta, con y sin teclado.

Los distintos factores de forma permiten adaptarlas a distintos entornos de instalación.

Para ofrecer más seguridad mediante autenticación multifactorial, se puede utilizar el teclado.

Las lectoras son compatibles con la tecnología de tarjetas iCLASS y Seos.

Para proporcionar una amplia gama de soluciones, las lectoras son totalmente compatibles con la gama de Bosch Access Management, que incluye los sistemas de software de gestión (BIS/ACE y AMS), además del controlador modular de accesos (AMC2) y la gama de credenciales iCLASS y Seos.

Esta lectora es adecuada para la caja de conexiones de EE. UU. y también cumple la norma europea.

La lectora LECTUS secure es muy sencilla de usar y proporciona una respuesta clara al usuario durante las operaciones mediante un LED y un zumbador.

Las lectoras son adecuadas para entornos en interiores y exteriores.

- ▶ 13,56 MHz, de proximidad, compatible con controladores de acceso con interfaces Wiegand
- ▶ La calificación IP65 permite la instalación en interiores y exteriores
- ▶ Montaje fácil y rápido para ahorrar costes en la instalación
- ▶ Compatible con la tecnología de tarjetas Seos e iCLASS
- ▶ Respuesta de lectura rápida para un alto nivel de rendimiento

Información reglamentaria

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo
EE. UU.	FCC; UL294

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo
Europa	CE

Notas de configuración/instalación

Las lectoras LECTUS secure se pueden utilizar con el software BIS (Building Integration System) y AMS (Access Management System), y con el controlador Wiegand (AMC2).

La interfaz de terminales de las lectoras Wiegand es fácil de instalar.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Información de seguridad y protección
1	Información sobre OSS
1	Guía de instalación rápida
8	Tornillos

Especificaciones técnicas

Conectividad

Interfaces de lectoras	Wiegand *
Interfaz de control	Wiegand *
Conexión de cableado	Terminal Strip

Especificaciones eléctricas

Consumo de energía (mA)	55 mA – 80 mA
Tensión de funcionamiento (VCC)	12 VDC

Especificaciones ambientales

Uso	Interiores; Exteriores
Calificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento (°C)	-35 °C – 66 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	-31 °F – 150 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 °C – 85 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-40 °F – 185 °F
Humedad relativa de almacenamiento (%)	0% – 95%

Especificaciones mecánicas

Color	Negro
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	121.5 mm x 80 mm x 21.5 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	4.79 in x 3.16 in x 0.85 in
Material	Polycarbonato
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Peso (g)	140 g
Peso (oz)	4.94 oz

Funcionamiento

Teclado	Si
Indicador LED	Multicolor
Tipo de credencial	Tarjetas/llaveros/testigos; PIN
Frecuencia de transmisión inalámbrica	13.56 MHz
Formato de lectura	iCLASS; iCLASS SE; Seos
Alcance de lectura (cm)	Tarjeta iCLASS ISO: 13 cm Llavero iCLASS: 7 cm Tarjeta Seos ISO: 4 cm Llavero Seos: 2 cm
Alcance de lectura (in)	Tarjeta iCLASS ISO: 5,1 pulg. Llavero iCLASS: 2,8 pulg. Tarjeta Seos ISO: 1,6 pulg. Llavero Seos: 0,8 pulg.

* La salida Wiegand es un tipo popular de interfaz de comunicaciones para sistemas de acceso a puertas, pero carece de protección de seguridad de TI. La transferencia de datos no está protegida porque la interfaz no está cifrada. Bosch recomienda utilizar el protocolo OSDP. Es posible encontrar lectoras adecuadas en el catálogo en línea.

* Nota sobre protección de datos: la lectora de tarjetas envía datos personales (número de tarjeta) mediante la interfaz no segura al sistema de gestión de accesos, Compruebe de antemano si esto cumple su normativa de protección de datos.

Información para pedidos

ARD-SIGR40K-ICL Lector tarj c/tecl, R40, iCLASS, Wiegand

Wiegand, para iCLASS/Seos, negro, lectora compacta con teclado, para uso en interiores y exteriores.

Número de pedido **ARD-SIGR40K-ICL | F.01U.405.138**

Accesorios

ARA-R40-BWA Caja mont. mural LECTUS secure, R40, bco

Caja de pared para la serie de lectoras LECTUS secure en color negro, R40 con y sin teclado.

Número de pedido **ARA-R40-BWA | F.01U.405.144**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com