

BVMS Lite 10.0.1

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Resilienza integrata: operatività continua anche in caso di guasto di più componenti del sistema.
- ▶ Il video Bosch dà il meglio di sé: la migliore esperienza per l'utente grazie alla combinazione tra telecamere Bosch e BVMS.
- ▶ Integrazione: possibilità di integrare telecamere, archiviazione e altri sistemi di terze parti in BVMS.
- ▶ Ambienti IT e protezione dei dati: sfruttate la piena compatibilità IT dall'installazione alla gestione quotidiana con grande sicurezza.
- ▶ Gratuito fino a 8 telecamere, è sufficiente caricare la licenza per essere pronti a cominciare.



Avviso

Il supporto del pacchetto base BVMS Lite a 8 canali gratuito (senza estensioni) è limitato alla guida in linea. Per iniziare, leggere il seguente articolo sul sito Web della Bosch Security & Safety Community:



BVMS Lite - Panoramica introduttiva

BVMS Lite è un'esclusiva soluzione di sicurezza video IP enterprise in grado di gestire in modo ottimale video, audio e dati in formato digitale su qualsiasi rete IP. Rappresenta il miglior Video Management System per l'utilizzo con dispositivi di videosorveglianza Bosch, sfruttando le funzionalità esclusive delle telecamere e delle soluzioni di registrazione Bosch.

Offre tuttavia interfacce e standard per l'integrazione di altri sistemi e produttori.

Il software viene fornito con una licenza elettronica via e-mail.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Trattandosi di un regolamento, esso è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE senza necessità di una legislazione per il recepimento nazionale. Poiché le informazioni acquisite, elaborate e archiviate dai sistemi di videosorveglianza sono classificate come "sensibili", il GDPR ha un impatto notevole sulle installazioni di videosorveglianza in tutta Europa.

BVMS include le funzionalità necessarie per garantire che un'organizzazione possa essere conforme con il GDPR.

Note di installazione/configurazione

La guida alla progettazione del sistema BVMS è pubblicata sul sito Web seguente:



Bosch Security & Safety Community

La guida alla progettazione del sistema contiene un riepilogo dei dettagli di progettazione di BVMS e funge da guida alla pianificazione di un sistema BVMS con le telecamere e le unità di archiviazione Bosch. Si concentra su BVMS combinato con VRM.

BVMS Enterprise

Sistemi BVMS Lite, Plus, Professional o DIVAR IP multipli possono essere combinati in un BVMS Enterprise System.

Le telecamere nell'ambito del sistema	200000
Telecamere per operatore	10000
Sottosistemi	Tra 10 sottosistemi con 1000 telecamere per sistema o 100 sottosistemi 100 telecamere per sistema.

Software Assurance

Oltre ai termini e alle condizioni di vendita standard di Bosch Building Technologies, Bosch Software Assurance rappresenta l'opzione ideale per mantenere sempre aggiornato il sistema BVMS. Con piattaforme sempre mutevoli e con i problemi di compatibilità tra le versioni, gli aggiornamenti regolari sono essenziali. Grazie a Bosch Software Assurance si può stare tranquilli, sapendo di aver sempre diritto alle versioni migliorate più recenti. Assicura il supporto tecnico completo e l'accesso agli aggiornamenti. Bosch Software Assurance è disponibile nel catalogo dei prodotti online.

Specifiche tecniche

Le note di rilascio offrono una panoramica dettagliata delle modifiche implementate rispetto alla versione BVMS precedente.

Le specifiche di architettura e progettazione indicano in dettaglio le capacità del sistema.

Entrambi i documenti sono disponibili nella seguente pagina Web:



Bosch Security & Safety Community

Limiti di sistema



Avviso

Il limiti di sistema si basano sulle raccomandazioni hardware.

Numero massimo di workstation	5
Numero massimo di telecamere	42
Numero massimo di centrali antintrusione	5
Numero massimo di DVR	10
Numero massimo di VRM	2

Numero massimo di eventi supportati (logbook)/secondo	500
Numero massimo di eventi supportati (senza logbook)/secondo	2500
Carico di picco eventi massimo/sec (entro 60 minuti)	5000
Numero massimo di eventi/sec da telecamere ONVIF	500
Dimensione logbook	4 GB



Avviso

È possibile aumentare le dimensioni del registro mediante l'aggiornamento di Microsoft SQL Server Express Edition incluso nel pacchetto di installazione BVMS.

Lingue

Componente	Lingue
Guida di installazione rapida	Inglese, francese, tedesco, cinese semplificato e spagnolo
Manuale di configurazione	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, turco e coreano.
Manuale d'uso	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, turco e coreano.
Software	Inglese, tedesco, olandese, italiano, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ungherese, giapponese, ceco, danese, finlandese, greco, norvegese, polacco, svedese, thailandese, turco, coreano, arabo e vietnamita

Consigli hardware

Telecamere

Tutte le telecamere Bosch possono essere utilizzate secondo il principio di compatibilità dispositivi, reperibile nella Bosch Security & Safety Community nel seguente articolo:



How-to: BVMS - Device compatibility

BVMS è un sistema di gestione video certificato ONVIF Profile S. L'elenco delle telecamere testate è reperibile sul sito Web seguente:



<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager e Mobile Video Service

Si consiglia di eseguire Video Recording Manager e BVMS Management Server sullo stesso computer. Le specifiche consigliate per BVMS Lite si basano su Bosch DIVAR IP AiO 5000.

Elemento	Descrizione
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows 10 Professional (64 bit) aggiornamento novembre 2019 (1909) Windows 10 Professional (64 bit) aggiornamento maggio 2019 (1903) Windows 10 Enterprise (64 bit) 2019 LTSC build 1809 Windows Server 2019 (64 bit)
CPU	Intel i3-8100
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	15 GB (+15% del disco rigido dopo l'installazione)
Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 gigabit/s

Operator Client

Articolo	Descrizione
Sistema operativo	Windows 10 Professional (64 bit) aggiornamento maggio 2019 (1903) Windows 10 Professional (64 bit) aggiornamento novembre 2019 (1909) Windows 10 Enterprise (64 bit) 2019 LTSC build 1809
CPU	Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	Minimo 5 GB per sistemi a sito singolo Minimo 10 GB per sistemi Enterprise
Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 gigabit/s
Risoluzione display	Minima: 1280 x 1024 Massima: 1920 x 1080
Scheda grafica	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200

Articolo	Descrizione
	Intel HD Graphics 630

Rete

Per ottenere le prestazioni elencate nella tabella di seguito, una rete da 1 Gigabit/s rappresenta il requisito minimo tra Operator Client e Management Server.

(Unicast) Numero massimo di workstation che visualizzano simultaneamente la stessa telecamera	5
(Multicast) Numero massimo di workstation che visualizzano simultaneamente la stessa telecamera	100
Tempo di risposta agli eventi (presupponendo prestazioni di rete sufficienti in termini di banda e ritardo)	< 1 secondo
Tempo di visibilità allarme (presupponendo prestazioni di rete sufficienti in termini di banda e ritardo), compreso 1 riquadro immagine live, 1 pagina immagini in riproduzione istantanea e 1 riquadro immagine mappa.	< 2 secondi



Avviso

Se il sistema non dispone di risorse di rete sufficienti o se sta subendo un calo provvisorio delle prestazioni di rete, i tempi di risposta eventi e di visibilità allarmi potrebbe aumentare.



Avviso

L'elenco dei canali di comunicazione e delle porte di rete necessarie è reperibile nel manuale di configurazione BVMS.

Dispositivi di archiviazione

La guida di selezione rapida unità di archiviazione, che include anche i dispositivi di archiviazione non Bosch, è reperibile all'indirizzo:



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Altro hardware

Tipo	Dispositivo	Commenti
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	n/d
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	n/d
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Supporta la visualizzazione di telecamere 4K
Lettore di schede	MINITER 485	n/d
Ingresso seriale	Werner Electronic DTP3N	n/d
Centrale antintrusione	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Il dispositivo di automazione nelle centrali anti-intrusione deve essere configurato come modalità 2
Centrale antintrusione	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	La patch Microsoft Windows 3155464 non deve essere installata
Monitor wall	Barco serie Transform N	RCPPPlus agent 0.9.5.0
Matrice analogica	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 o successivo, software Master Control 2.94
Ponte ATM/POS	Bosch ATM/POS Bridge	Versione 1.10.00.12
Tastiera	Bosch KBD-Universal XF	USB
Tastiera	Bosch Intuikey	Seriale, firmware 1.96
I/O digitali	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052,	n/d

Tipo	Dispositivo	Commenti
	Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	
Da USB a seriale	Belkin serial adapter F5U103VEA	n/d
Da Ethernet a seriale	Control DeviceMaster RTS 4-port	n/d

Informazioni per l'ordinazione

MBV-BLIT-100 Licenza Lite base

Includere 8 espansioni telecamera/decoder, 2 espansioni workstation, 8 canali di registrazione failover, 8 canali dual recording, 2 espansioni tastiera, 1 DVR nonché funzionalità ATM/POS, Allegiant e OPC.

Numero ordine **MBV-BLIT-100**

MBV-XCHANLIT-100 Licenza espansione telecamera/decoder

Licenza di espansione per 1 canale encoder/decoder. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XCHANLIT-100**

MBV-XDVLIT-100 Licenza espansione DVR

Licenza di espansione per 1 DVR. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XDVLIT-100**

MBV-XDURLIT-100 Licenza esp. cam. doppia registrazione

Licenza di espansione per 1 canale encoder utilizzato per il dual recording. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XDURLIT-100**

MBV-XFOVLIT-100 Licenza failover VRM espansione canale

Licenza di espansione per 1 canale encoder utilizzato per un VRM di failover. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XFOVLIT-100**

MBV-XINTLIT-100 Licenza espansione centrale intrusione

Licenza di espansione per l'integrazione delle centrali antintrusione.

Numero ordine **MBV-XINTLIT-100**

MBV-XKBDLIT-100 Licenza espansione tastiera

Licenza di espansione per 1 tastiera TVCC. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XKBDLIT-100**

MBV-XWSTLIT-100 Licenza espansione workstation

Licenza di espansione per 1 workstation (ciascuna workstation aggiuntiva richiede 1 licenza).

Numero ordine **MBV-XWSTLIT-100**

MBV-XPILIT-100 Licenza espansione canale Ident. persone

Licenza di espansione per un canale di identificazione persone. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XPILIT-100**

Opzioni software

MBV-MCHANLIT Licenza per MBV-XCHANLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per il canale telecamera/decoder BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MCHANLIT**

MBV-MCHANLIT-3YR Licenza per MBV-XCHANLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per il canale telecamera/decoder BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MCHANLIT-3YR**

MBV-MDVLIT Licenza per MBV-XDVLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per DVR BVMS Lite con un anno di manutenzione

Numero ordine **MBV-MDVLIT**

MBV-MDVLIT-3YR Licenza per MBV-XDVLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per DVR BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MDVLIT-3YR**

MBV-MLIT Licenza per MBV-BLIT-*, 1 anno

Licenza base per BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MLIT**

MBV-MLIT-3YR Licenza per MBV-BLIT-*, 3 anni

Licenza base per BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MLIT-3YR**

MBV-MDURLIT Licenza per MBV-XDURLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione VRM Dual Recording BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MDURLIT**

MBV-MDURLIT-3YR Licenza per MBV-XDURLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per un VRM Dual Recording BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MDURLIT-3YR**

MBV-MFOVLIT Licenza per MBV-XFOVLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per un VRM BVMS Lite di failover con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MFOVLIT**

MBV-MFOVLIT-3YR Licenza per MBV-XFOVLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per un VRM BVMS Lite di failover con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MFOVLIT-3YR**

MBV-MINTLIT Licenza per MBV-XINTLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per una centrale antintrusione BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MINTLIT**

MBV-MINTLIT-3YR Licenza per MBV-XINTLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per una centrale antintrusione BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MINTLIT-3YR**

MBV-MKBDLIT Licenza per MBV-XKBDLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per una tastiera TVCC BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MKBDLIT**

MBV-MKBDLIT-3YR Licenza per MBV-XKBDLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per una tastiera TVCC BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MKBDLIT-3YR**

MBV-MWSTLIT Licenza per MBV-XWSTLIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per una workstation BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MWSTLIT**

MBV-MWSTLIT-3YR Licenza per MBV-XWSTLIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per una workstation BVMS Lite con tre anni di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MWSTLIT-3YR**

MBV-MPILIT Licenza per MBV-XPILIT-*, 1 anno

Licenza di espansione per un canale di identificazione persone BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MPILIT**

MBV-MPILIT-3YR Licenza per MBV-XPILIT-*, 3 anni

Licenza di espansione per un canale di identificazione persone BVMS Lite con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MPILIT-3YR**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com