

DS7445i Lysdiodsmanöverpaneler

www.boschsecurity.se



BOSCH
Invented for life



- ▶ Lättillgänglig instruktionsetikett
- ▶ Tre programmerbara nödknappar

DS7445i är en lysdiodsmanöverpanel med fyra ledningar som kan användas med centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. Manöverpanelen kan monteras på en plan yta, på standarddosor med ett eller två uttag eller på fyrkantiga dosor.

DS7445i har sexton lysdioder som motsvarar upp till 16 sektioner. De åtta direktkopplade sektionerna på centralapparaten DS7080iP-32 motsvaras av de första åtta lysdioderna (de övriga åtta lysdioderna fungerar inte). Vid användning av centralapparat DS7060 med sex sektioner används endast de första sex lysdioderna.

Funktioner

Lättillgänglig instruktionsetikett

Grundläggande användarinstruktioner sitter på en utdragbar skiva som kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

Tre programmerbara nödknappar

De tre omarkerade knapparna längs med nedersta raden på knappsatsen kan programmeras som en brandlarmsknapp, en speciallarmknapp och en hotsituationsknapp. Klistermärken för märkning av knappar som programmerats medföljer.

Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC); 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [DS7445i-BEL]
Belgien	INCERT	B-509-0004/c

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibilitetsinformation

Centralapparat	Antal lysdioder på DS7445i manöverpanelerna
Centralapparater i DS7080iP-32- och DS7400Xi-serien	8
DS7060 Centralapparat	6
Centralapparater i serierna DS7220V2 och DS7240V2	16

Kablage

Kabellängden mellan manöverpanelen och centralapparaten får inte överstiga 305 m. Upp till två manöverpaneler kan placeras längs en oskärmad

fyrledarkabel på 0,8 mm (22 AWG) per 305 m. Tre manöverpaneler kan placeras längs en oskärmd fyrledarkabel på 1,2 mm (18 AWG) per 305 m.

**Obs**

Får inte monteras utomhus.

Kommersiella brandvarningsinstallationer

DS7445i kan användas i kommersiella brandlarm med följande DS7400Xi-centralapparater:

- **Användning av enkel manöverpanel i kommersiella brandlarmssystem:** Manöverpanelen ska anslutas till keypadbussen och anges som manöverpanel 1. Manöverpanelen kan monteras framtill på centralapparatens kapsling. Om manöverpanelen inte monteras på framsidan av centralapparatens kapsling ska den monteras i samma rum som centralapparaten på högst 6 m avstånd. Använd kabelrör eller se till att det finns tillräckligt skydd mot mekaniska skador.
- **Användning av flera manöverpaneler i kommersiella brandlarmssystem:** En manöverpanel ska anslutas på keypadbussen och anges som manöverpanel 1. Manöverpanelen kan monteras framtill på centralapparatens kapsling. Om manöverpanelen inte monteras på framsidan av centralapparatens kapsling ska den monteras i samma rum som centralapparaten på högst 6 m avstånd. Använd kabelrör eller se till att det finns tillräckligt skydd mot mekaniska skador. Anslut manöverpanelerna 2 till 10 till keypadbussen och placera inom kabelgränserna. Använd endast en manöverpanel på optionsbussen och ange den som manöverpanel 11, 12, 13 eller 14.

**Obs**

Manöverpanel 15 finns inte på kommersiella brandlarmssystem eftersom optionsbussadress 15 används för övervakningsmodulen DS7420i för dubbel telefonledning/dubbla ringklockor.

**Obs**

Till centralapparat DS7400Xi kan upp till elva manöverpaneler användas i kommersiellt brandläge. Montera en manöverpanel på optionsbussen och upp till tio manöverpaneler på keypadbussen.

**Obs**

Vid användning av flera manöverpaneler i ett kommersiellt brandlarm krävs eventuellt en UL-strömförsörjning.

Strömspecifikationer

Strömförbrukning:	95 mA i viloläge, högst 200 mA (med ljudande summer och full bakgrundljusstyrka)
Spänning (drift):	12 VDC

Produktegenskaper

Mått:	12 x 21 x 2 cm
Vikt:	439 g

Beställningsinformation**DS7445i-BEL Lysdiodsmanöverpanel**

LED-manöverpanel med fyra ledare för användning i Belgien. Den har sexton lysdioder som motsvarar upp till 16 sektioner.

Ordernummer **DS7445i-BEL**

DS7445i-FRA Lysdiodsmanöverpanel

För Frankrike. Den har sexton lysdioder som motsvarar upp till 16 sektioner.

Ordernummer **DS7445i-FRA**

DS7445i-SWE Lysdiodsmanöverpanel

För Sverige. Den har sexton lysdioder som motsvarar upp till 16 sektioner.

Ordernummer **DS7445i-SWE**

Tekniska specifikationer**Miljöspecifikationer**

Relativ luftfuktighet:	5 % till 93 % vid +32 °C, icke-kondenserande
Temperatur (drift):	0 °C till +50 °C

Representeras av:

Sweden:

Robert Bosch AB
Security Systems
Isafjordsgatan 15
164 40 Kista
Phone: +46 8 750 1980
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se