

VP-CFGSFT, kuvantamislaitteiden määrittästyökalu

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Lataa, kopioi ja liitä määrittästyökalua useisiin kameroihin videokaapelin kautta.
- ▶ Asenna ja määritä Boschin analogisia Dinion-, FlexiDome- ja AutoDome-kameroita sekä MIC-sarjan analogisia kameroita
- ▶ Ohjaa AutoDome-kameroita ja MIC-sarjan kameroita videokaapelin kautta
- ▶ Päivitä kameroiden laiteohjelmistoja
- ▶ USB-yhteensopiva

Bosch Security Systemsin kuvantamislaitteiden määrittästyökalu (CTFID) tehostaa CCTV-asentajien ja huoltohenkilöstön työtä.

CTFID hyödyntää Bilinx-tekniikkaa, joka on kaikkien Boschin uusien Dinion-, FlexiDome- ja AutoDome-kameroiden sekä MIC-sarjan kameroiden videosignaaleissa oleva kaksisuuntainen viestintämenetelmä. CTFID:n avulla asentajat voivat tarkistaa järjestelmän tilan, muokata asetuksia, panoroida, kallistaa ja zoomata kameraa ja jopa päivittää laiteohjelmiston videokaapelin kautta melkein mistä tahansa. Tämä nopeuttaa vianetsintää ja huoltoa sekä mahdollistaa asetusten tarkemman säätämisen. Ylimääräisiä johtoja tai rasioita ei tarvita. Kytke vain määrittästyökalun koaksiaalikaapeli kannettavan tietokoneeseen USB-sovittimeen, ja sinulla on suora yhteys kaikkiin kamera- ja domeasetuksiin. Bilinx Technology käyttää tavallista videosignaalia tiedon siirtämiseen, joten se toimii myös minkä tahansa passiivisen UTP-asennelman kautta.

CTFID:n mukana tulee pieni sovitin, joka sopii kaikkiin Windows®-käyttöjärjestelmän tukemiin USB-portteihin. Kun CTFID-ohjelmisto on latautunut, sovitin muodostaa yhteyden minkä tahansa Bilinxiä tukevan

kameran tai AutoDomen lähettämän videosignaalin kautta. Tämän ansiosta huoltohenkilöstö voi kytkeytyä videokaapeliin kameran ja valvonta-aseman välillä helposti mistä kohtaa tahansa T-liittimen avulla. Jos käytetään suojaamatonta kierrettyä parikaapelia (UTP), tietoihin päästään käsiksi passiivisen UTP-lähetinvastaanottimen avulla.

Asentaja tai teknikko voi kytkeydyttyään laitteeseen säätää online-tilassa kaikkia kamera- ja domeasetuksia, kuten valkotasapainoa, AGC:tä, suljinnopeutta jne. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan ladata ja tallentaa, jolloin tietoja voidaan käsitellä offline-tilassa ja ladata sitten takaisin samaan tai samanlaisiin laitteisiin. CTFID:tä voidaan käyttää sekä yhden asetuksen muuttamiseen suuressa joukossa kameroita että yhden kameran kaikkien asetusten muuttamiseen, ja kummassakin tapauksessa säästetään rutkasti aikaa. CTFID muuttaa PC-näppäimistön käyttöliittymäksi, jonka avulla käyttäjä voi syöttää asetukset suoraan kameraan tai domeen. Tämä helpottaa monenlaisia tehtäviä, esim. OSD-kuvaustekstien syöttämistä, domeosoitteen asettamista ja kameravalikon selaamista.

CTFID:n avulla on myös helppoa päivittää laiteohjelmisto videokaapelin kautta. Kuluja vähentää myös mahdollisuus päivittää kameraan uusia ominaisuuksia kameraa siirtämättä. Kaikki päivitykset voidaan tehdä yhdestä keskuspaikasta, joten jokaisen kameran luokse ei tarvitse erikseen mennä. VP-CFGSFT:n mukana toimitetaan USB-sovitin ja ohjelmisto. VP-USB sisältää vain USB-sovittimen.

Suunnittelu

PC-järjestelmävaatimukset

Videojärjestelmä	1024 x 768, 16-bittiset värit
Portti	USB, versio 1.1 tai uudempi
Suoritin	200 MHz:n Pentium®, jossa MMX™ (tai vastaava)
Tilaa kiintolevyllä Vaadittu	50 Mt
Muistia vähintään	256 Mt

Käyttöjärjestelmät

- Windows 98 Second Edition
- Windows Millennium Edition
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7 (32- ja 64-bittiset järjestelmät)¹

Tekniset tiedot

Muoto	CD-ROM-levyllä toimitettu ohjelmisto sisältää asennusohjelman ja ohjetiedostot
--------------	--

Osanumerot

VP-CFGSFT	Sisältää ohjelmiston ja USB-BNC-sovittimen
VP-USB	Vain USB-BNC-sovitin

Yhteysprotokollat	<ul style="list-style-type: none"> • Sarja (vain pisteestä pisteeseen) • Bicom • RS485
--------------------------	---

Yhteensopivuus

Kuvantamislaitteet

- Versio 1.0: Vain AutoDome Versio 5.2
- Versio 2.0: edellä mainittu, sisältää Dinion^{XF}-mallin – LTC 0385, LTC 0485, LTC 0510 tai LTC 0610
- Versio 2.1: edellä mainittu, sisältää Dinion-mallin – LTC 0335, LTC 0355, LTC 0435 tai LTC 0455 (vain Bosch-merkkinen)

- Versio 2.2: edellä mainittu, sisältää Dinion^{XF}-päivä-/yömallin – LTC 0495 tai LTC 0620

- Versio 3.12: edellä mainittu, sisältää VG4-sarjan AutoDome-kamerat, AutoDome Easy II -kamerat, VEI Dinion -infrapunakamerat, Dinion 2X -sarjan kamerat ja FlexiDome 2X -sarjan kamerat

- Versio 3.13: edellä mainittu, sisältää VG5 100- ja VG5 600 -sarjojen AutoDome-kamerat

- Versio 3.14: edellä mainittu, sisältää MIC 550- ja MIC 612 -sarjojen kamerat

Tilustiedot

VP-CFGSFT, kuvantamislaitteiden määrittelytyökalu

Bilinx-kameroiden määrittelyohjelmisto
Tilausnumero **VP-CFGSFT**

Laitteiston lisävarusteet

VP-USB-kaapeli

USB-BNC-sovitin
Tilausnumero **VP-USB**

Ohjelmiston lisävarusteet

VP-CFGSFT, kuvantamislaitteiden määrittelytyökalu

Bilinx-kameroiden määrittelyohjelmisto
Tilausnumero **VP-CFGSFT**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi