

DCNM-APS2 Ses işlemcisi ve güç anahtarı

DICENTIS



- ▶ Sıfır ağ konfigürasyonu
- ▶ Ethernet (IEEE802.3) ve OMNEO standardı ile tam uyumludur
- ▶ Yedek kablo ile geçişli bağlantıyı destekler
- ▶ Akustik geri besleme engelleme, yankı engelleme ve ekolayzer
- ▶ Çevre dostu bekleme modu

Ses Güç Anahtarı sesin yönlendirilmesi, kontrolü ve işlenmesi ile multimedya cihazlara güç sağlanmasından sorumludur.

Akıllı bir uyarlanabilir akustik geri besleme engelleme, yankı engelleme ve optimum konuşma anlaşılabilirliği için iki adet 5 bantlı parametrik sisteme almak için yan tarafında iki adet ses girişi ve DICENTIS Konferans Sistemini (video) konferans ekipmanına bağlamak için mix-minus bulunur.

İki ses çıkışı, mix-minus ve harici bir ses güçlendirme sistemi bağlamak için kullanılır.

Dahili Ethernet anahtarı sistemdeki tüm cihazları bir ağ üzerinden birbirine bağlar ve DICENTIS toplantı cihazının başka bir DICENTIS toplantı cihazına ve hatta döngüdeki son DICENTIS toplantı cihazının yedek kablo oluşturmak amacıyla bir (ses) güç anahtarına bağlanmasını mümkün kılan geçişli bağlantıyı destekler.

Ses güç anahtarı hiçbir kullanıcı kontrolü içermez ve tamamen uzaktan kontrol edilebilir.

İşlevler



Kontroller ve Göstergeler

- Ses güç anahtarını açmak için arka taraftaki şebeke anahtarı
- Topraklama kaldırma anahtarı

- Ön taraftaki led ışığı: Yeşil (güç açık), kehribar (beklemede), yanıp sönüyor (sisteme bağlantı yok)
- Arka taraftaki led ışığı: Yeşil (güç alan her sokette güç var), kırmızı (güç alan sokette aşırı yük)
- Ethernet led ışığı her soket için sarı ve kehribar
- Bağımsız güç alan soketler; bir soketteki kısa devre diğer soketleri etkilemez
- Anında tak ve kullan özelliğini destekler

Ara bağlantılar

- Galvanik ayrımlı 2 adet üç kutuplu XLR dengeli ses hattı girişi
- 4 adet RCA dengesiz ses hattı girişi
- Galvanik ayrımlı 2 adet üç kutuplu XLR dengeli ses hattı çıkışı
- 4 adet RCA dengesiz ses hattı çıkışı
- Şebeke gücü beslemesi otomatik uzaklık girişi
- Güç olmadan Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu
- Yüksek güç beslemeli (144 W) Ethernet ile 3 soket, RJ45 ile uyumlu
- Düşük güç beslemeli (15 W) Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL EC DCNM-APS2

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	DCNM-APS2 DICENTIS Ses Güç Anahtarı

Teknik özellikler**Elektrik**

Besleme gerilimi	100-240 Vac 50-60 Hz
Güç tüketimi	530 W
Sistem beslemesi	48 Vdc
Toplam güç kaynağı	3x 144 W + 15 W
Frekans tepkisi	30 Hz - 20 kHz
Nominal seviyede THD	<%0,1
Dinamik aralık	> 95 dB
Sinyal/gürültü oranı	> 95 dB

Ses girişleri

XLR nominal giriş	-18 dBV (+6 dB / -18 dB)
XLR maksimum giriş	+18 dBV
Cinch nominal giriş	-30 dBV (+6 dB / -18 dB)
Cinch maksimum giriş	+6 dBV

Ses çıkışları

XLR nominal çıkışı	-18 dBV (+8 / -24 dB)
XLR maksimum çıkışı	+20 dBV
Cinch nominal çıkışı	-30 dBV (+8 / -24 dB)
Cinch maksimum çıkışı	+8 dBV

Mekanik

Montaj	Masaüstü veya 19 inç rafa monte
Boyutlar (Y x G x D)	
masaüstü kullanımı için, ayaklarla:	92 x 440 x 400 mm (3,6 x 17,3 x 15,7 inç)
19 inç raf kullanımı için, braketlerle:	88 x 483 x 400 mm (3,5 x 19 x 15,7 inç)
braketlerin önü	40 mm (1,6 inç)
braketlerin arkası	360 mm (14,2 inç)
Ağırlık	7,62 kg (16,79 lb)
Renk	Trafik siyahı RAL 9017 Açık inci grisi RAL 9022

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	0 °C - +45 °C (-32 °F - +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F)
Bağıl nem	<%96, >%5

Sipariş bilgileri**DCNM-APS2 Ses işlemcisi ve güç anahtarı**

Akustik geri besleme engelleme, yankı engelleme ve ekolayzır kontrolü dahil olmak üzere sistem ses kontrol ve yönlendirme anahtarı. DICENTIS toplantı cihazlarına güç sağlar, dahili Ethernet anahtarı. Her DICENTIS Konferans Sistemi için bir DCNM-APS2 gerekir. DCNM-LSYS gereklidir.

Sipariş numarası **DCNM-APS2 | F.01U.308.936**

Hizmetler

EWE-DCNAPS-IW 12mths wrty ext DICENTIS Audio p. switch

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNAPS-IW | F.01U.348.757**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com