

DCNM-FHH Micrô cầm tay lắp chìm DICENTIS



DCNM-FHH là micrô tụ điện, đơn hướng với tấm chắn gió và chống rơi tích hợp. Thiết bị nằm gọn trong một tay và bao gồm một nút điều khiển.

Micrô cầm tay Flush được lắp đặt ở ghế của người tham gia mà không có chỗ cho thiết bị đặt trên bàn hoặc lắp chìm. Cũng có thể tạo vị trí micrô đặt trên sàn nhà.

Có thể kết nối micrô cầm tay DICENTIS Flush với DCNM-FAI. Với hai DCNM-FAI, có thể kết nối hai trong số các micrô này với thiết bị cơ sở Flush 2.

Chức năng

- Kết nối với DCNM-FAI để trở thành một phần của hệ thống DICENTIS.
- Micrô tụ điện với tấm chắn gió và chống rơi tích hợp.
- Nút yêu cầu phát biểu micrô.
- Đèn LED màu đỏ: Micrô đang bật.
- Đèn LED màu xanh lá cây: Xác nhận Yêu cầu phát biểu.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Micrô cầm tay DCNM-FHH Flush

Thông số kỹ thuật

Âm thanh

Băng thông (Hz)	125 Hz – 15.000 Hz
Dải động (dB)	100 dB

- ▶ Tạo vị trí micrô đặt trên sàn nhà khi không gian bàn bị hạn chế
- ▶ Cáp thẳng 5 m
- ▶ Tấm chắn gió và chống rơi tích hợp
- ▶ Nút yêu cầu phát biểu và đèn LED chỉ báo trạng thái

Mức đầu vào âm thanh danh định (dB SPL)	85 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dB SPL)	115 dB SPL
Độ nhiễu tự thân (dB SPL)	15 dB SPL

Cơ

Chiều dài dây (m)	5 m
Độ dài cáp (ft)	16.4 ft
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 95%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FHH Micrô cầm tay lắp chìm

Micrô cầm tay lắp chìm có chiều dài cáp 5 m (16,4 ft).

Mã đơn hàng **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com