

DCNM-FMICB Panel tombol mikrofon Dicientis Flush

DICENTIS

- ▶ Desain modern dan bergaya
- ▶ Indikator silakan berbicara tersedia di bilah LED



Panel Tombol mikrofon tersambung ke perangkat dasar Flush (DCNM-FBD) lewat antarmuka kontrol, dan dapat disambungkan dengan konfigurasi daisy-chain ke perangkat lainnya.

Fungsi

- Mikrofon memiliki bilah LED yang menunjukkan:
 - Merah: mikrofon aktif.
 - Hijau: peserta ditambahkan ke daftar tunggu.
 - Putih: dipersilakan berbicara.

Interkoneksi

- Antarmuka kontrol, melalui RJ12, ke DCNM-FBD dan perangkat lainnya.
- Antarmuka daya dan kontrol ke DCNM-FMCP.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Panel tombol mikrofon Flush DCNM-FMICB

Spesifikasi teknis

Mekanis

Jenis pemasangan	Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel Flush DCN-FCOUP dan penutup ujung Flush DCNM-FEC di sekeliling
Dimensi (T x P x L) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Bobot (g)	43 g
Bobot (lb)	0.09 lb
Kode warna	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (°C)	-30 °C – 70 °C

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

DCNM-FMICB Panel tombol mikrofon Dicientis Flush DICENTIS

Suhu pengangkutan (°F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	23 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

DCNM-FMICB Panel tombol mikrofon Dicientis Flush
Panel tombol mikrofon pemasangan flush.
Nomor pemesanan **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com