

DCNM-FMICB Microfoonknop voor (paneel)inbouw

DICENTIS



- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Spreekmogelijkheid-indicatie in de LED-balk beschikbaar

Het microfoonknoppaneel is via een besturingsinterface aangesloten op het basisapparaat voor ingebouwde montage (DCNM-FBD) en kan in serie met andere apparaten worden aangesloten.

Funcities

- De microfoon heeft een LED-balk die het volgende aangeeft:
 - Rood: microfoon is actief.
 - Groen: de deelnemer is toegevoegd aan de wachtlijst.
 - Wit: spreekmogelijkheid.

Verbindingen

- Besturingsinterface, via RJ12, naar DCNM-FBD en andere apparaten.
- Stroom- en besturingsinterface naar de DCNM-FMCP.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-FMICB inbouwpaneel microfoonknop

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP
-------------	--

	inbouw-koppelstuk en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Gewicht (g)	43 g
Gewicht (lb)	0.09 lb
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FMICB Microfoonknop voor (paneel)inbouw

Inbouwpaneel microfoonknop.

Bestelnummer **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com