

DCNM-FMICB płaski panel przyc. aktywacji mikrofonu DICENTIS



- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Wskaźnik możliwość zabrania głosu dostępny na pasku LED

Panel przycisku aktywacji mikrofonu jest podłączony do podstawowego urządzenia (DCNM-FBD) za pośrednictwem interfejsu sterującego i może być połączony łańcuchowo z innymi urządzeniami.

Funkcje

- Mikrofon ma pasek LED, który wskazuje następujące stany:
 - Czerwony – mikrofon jest włączony.
 - Zielony – uczestnik został dodany do listy oczekujących.
 - Biały – możliwość zabrania głosu.

Połączenia międzymodułowe

- Interfejs sterujący, poprzez RJ12, do DCNM-FBD i innych urządzeń.
- Interfejs zasilania i sterowania do DCNM-FMCP.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FMICB płaski panel przycisku aktywacji mikrofonu

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiar (W x S x G) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Wymiar (W x S x G) (cal)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Masa (g)	43 g
Masa (lb)	0.09 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com



DCNM-FMICB płaski panel przyc. aktywacji mikrofonu DICENTIS

Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FMICB płaski panel przyc. aktywacji mikrofonu

Panel przycisku aktywacji mikrofonu do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com