


DCNM-FPRIOB Einbau-Vorrangtastenfeld

DICENTIS



Das Einbauvorrangtastenfeld wird durch die CAN-Verbindung an die Einbaubaseinheit (DCNM-FBD) angeschlossen.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen

- Eine Mikrofonvorrangtaste.
- LED-Leiste über der Vorrangtaste zeigt folgenden Status an:
 - Weiß: „Sprechen möglich“-Funktion.
 - Rot: Die Priorität ist aktiv.

Verbindungen

- Zwei RJ12-Buchsen, eine für den Anschluss an die DCNM-FBD Einbaubaseinheit und eine für die Durchschleifverbindung (Loop-through). Der Anschluss an andere Einheiten ist möglich.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-FPRIOB Einbauvorrangtastenfeld
1	30 cm Steuerungskabel

Technische Daten

Mechanisch

Montageart

In eine 2 mm starke Metallblende einstecken oder in Verbindung mit der DCN-FCOUP Einbaukupplung

- ▶ Ansprechendes und modernes Design
- ▶ Vorrang-Ein/Aus-Taste
- ▶ Rote LED-Anzeige

	und DCNM-FEC Einbauabschlusskappe in beliebiger Umgebung montieren
Abmessungen (H x B x T) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Gewicht (g)	43 g
Gewicht (lb)	0.09 lb
Farbcode	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Betriebstemperatur (°C)	5 °C – 45 °C
Betriebstemperatur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatur (°F)	-22 °F – 158 °F
Lagertemperatur (°C)	-5 °C – 45 °C
Lagertemperatur (°F)	23 °F – 113 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-FPRIOB Einbau-Vorrangtastenfeld

Einbauvorrangtastenfeld.

Bestellnummer **DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com