

Přepínač napájení DICENTIS

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Bez nutnosti síťové konfigurace
- ▶ Zcela kompatibilní se sítí Ethernet (IEEE802.3) a standardem OMNEO
- ▶ Podporuje průchozí připojení se záložní kabeláží
- ▶ Šetrný k prostředí díky pohotovostnímu režimu

Přepínač napájení se používá v kombinaci s přepínačem zvuku a napájení a zajišťuje další napájení sítě systému DICENTIS. Vestavěný přepínač pro síť Ethernet propojuje všechna zařízení v systému do sítě a podporuje průchozí připojení, které umožňuje propojit zařízení DICENTIS s dalším zařízením DICENTIS a dokonce propojit poslední zařízení DICENTIS do smyčky, aby se vytvořila záložní kabeláž. Přepínač napájení nemá žádné ovládací prvky a lze jej plně ovládat na dálku.

Funkce



Ovládací prvky a indikátory

- Síťový přepínač v zadní části přivádějící napájení k přepínači napájení.
- LED indikátory v přední části: zelený (napájení zapnuto), žlutý (pohotovostní režim), blikání (bez připojení k systému).
- LED indikátory v zadní části: zelený (dostupnost napájení v každé napájené zásuvce), červený (přetížení na napájenou zásuvku).
- LED indikátory sítě Ethernet: žlutá a oranžová pro každou zásuvku.

- Nezávisle napájené zásuvky – zkrat na jedné zásuvce neovlivňuje ostatní zásuvky.
- Podporuje instalaci typu „hot plug and play“.

Vzájemná propojení

- Vstup napájení z elektrické sítě s automatickým přepínáním rozsahu.
- 1 zásuvka pro síť Ethernet bez napájení, kompatibilní s konektorem RJ45.
- 3 zásuvky pro síť Ethernet s napájením s vysokým příkonem (144 W), kompatibilní s konektorem RJ45.
- 1 zásuvka pro síť Ethernet s napájením o nízkém příkonu (15 W), kompatibilní s konektorem RJ45.

Zahrnuté díly

Množství	Součásti
1	Přepínač napájení DICENTIS DCNM-PS2

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí	100 – 240 V stř. 50 až 60 Hz
Spotřeba energie	530 W
Napájení systému DCNM	48 V ss.
Celkové napájení	3 × 144 W + 15 W

Mechanické hodnoty

Montáž	Možnost montáže na stůl nebo do 19" skříně
Rozměry (v × š × h)	
při použití na stole, s nožkami:	92 × 440 × 400 mm
při použití v 19" skříně, s držáky:	88 × 483 × 400 mm
před držáky	40 mm
za držáky	360 mm
Hmotnost	7,4 kg
Barva	Dopravní černá RAL 9017 Perleťová světle šedá RAL 9022

Prostředí

Provozní teplota	0 °C až +45 °C
Skladovací a přepravní teplota	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 96 %, > 5 %

Informace o objednání**Přepínač napájení DICENTIS**

Přepínač pro přídatné napájení zařízení systému DICENTIS, vestavěný přepínač pro síť Ethernet.
Číslo objednávky **DCNM-PS2**

Zastoupeno společnostmi:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com