

# Μεταγωγέας τροφοδοσίας DICENTIS

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Μηδενική διαμόρφωση δικτύου
- ▶ Πλήρης συμβατότητα με την προδιαγραφή Ethernet (IEEE802.3) και OMNEO
- ▶ Υποστηρίζει σύνδεση βρόχου διέλευσης με εφεδρεία καλωδίων
- ▶ Φιλικός για το περιβάλλον, με τη λειτουργία αναμονής

Ο Μεταγωγέας τροφοδοσίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα Μεταγωγέα τροφοδοσίας ήχου για να παρέχει πρόσθετη ισχύ στο δίκτυο DICENTIS. Ο ενσωματωμένος μεταγωγέας Ethernet συνδέει όλες τις συσκευές του συστήματος σε ένα δίκτυο και υποστηρίζει σύνδεση βρόχου διέλευσης, πράγμα που επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής DICENTIS σε άλλη συσκευή DICENTIS και ακόμα και η τελευταία συσκευή DICENTIS του βρόχου μπορεί να συνδεθεί σε μεταγωγέα τροφοδοσίας (ήχου) για να δημιουργήσει εφεδρεία καλωδίων.

Ο μεταγωγέας τροφοδοσίας του συστήματος δεν διαθέτει στοιχεία ελέγχου χρήστη και έχει δυνατότητα πλήρους τηλεχειρισμού.

## Περιγραφή λειτουργ.



### Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Διακόπτης τροφοδοσίας από το δίκτυο στο πίσω μέρος για την ενεργοποίηση του διακόπτη λειτουργίας.
- Ενδεικτική λυχνία LED στην πρόσοψη που υποδεικνύει: πράσινο χρώμα (ενεργοποίηση), πορτοκαλί (αναμονή), αναβοσβήνει (δεν υπάρχει σύνδεση στο σύστημα).

- Ενδεικτική λυχνία LED στο πίσω τμήμα που υποδεικνύει: πράσινο χρώμα (διαθεσιμότητα τροφοδοσίας σε κάθε υποδοχή με τροφοδοσία), κόκκινο (υπερφόρτωση ανά υποδοχή με τροφοδοσία).
- Κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED του Ethernet για κάθε υποδοχή.
- Ανεξάρτητες υποδοχές με τροφοδοσία: σε περίπτωση βραχυκυκλώματος σε μία υποδοχή, δεν επηρεάζονται οι άλλες υποδοχές.
- Υποστηρίζει ενεργή τοποθέτηση και άμεση λειτουργία.

### Διασυνδέσεις

- Είσοδος δικτύου τροφοδοσίας με αυτόματη διακύμανση.
- 1 υποδοχή με Ethernet χωρίς τροφοδοσία, συμβατή με RJ45.
- 3 υποδοχές με Ethernet με τροφοδοσία υψηλής ισχύος (144 W), συμβατές με RJ45.
- 1 υποδοχή με Ethernet με τροφοδοσία χαμηλής ισχύος (15 W), συμβατή με RJ45.

### Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Στοιχεία
1	Διακόπτης τροφοδοσίας DICENTIS DCNM-PS2

**Τεχνικά στοιχεία****Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Τάση τροφοδοσίας	100-240 Vac 50-60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	530 W
Παροχή συστήματος DCNM	48 Vdc
Συνολική ισχύς τροφοδοσίας	3x 144 W + 15 W

**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Τοποθέτηση	Επιτραπέζια ή σε ικρίωμα 19"
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	
για επιτραπέζια χρήση, με βάση:	92 x 440 x 400 mm (3,6 x 17,3 x 15,7 in)
για χρήση σε ικρίωμα 19", με στηρίγματα:	88 x 483 x 400 mm (3,5 x 19 x 15,7 in)
μπροστά από τα στηρίγματα	40 mm (1,6 in)
πίσω από τα στηρίγματα	360 mm (14,2 in)
Βάρος	7,4 kg (16,31 lbs)
Χρώμα	Μαύρο Traffic RAL 9017 Ανοιχτό γκρι Pearl RAL 9022

**Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά**

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +45 °C (-32 °F έως +113 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς	-20 °C έως +70 °C (-4 °F έως +158 °F)
Σχετική υγρασία	< 96 %, > 5 %

**Πληροφορίες παραγγελίας****Μεταγωγέας τροφοδοσίας DICENTIS**

Μεταγωγέας για την παροχή πρόσθετης τροφοδοσίας στις συσκευές DICENTIS, ενσωματωμένος μεταγωγέας Ethernet.

Αρ. παραγγελίας **DCNM-PS2**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com