

DCNM-PS2 電源スイッチングハブ DICENTIS



電源スイッチングハブはオーディオ電源スイッチングハブと合わせて、DICENTIS ネットワークに電源を供給するために使用します。内蔵のイーサネットスイッチはシステムのすべてのデバイスをネットワークに接続します。ループスルー接続のサポートにより、DICENTIS デバイスを別の DICENTIS デバイスに接続することや、ループ終端の DICENTIS デバイスを（オーディオ）電源スイッチングハブに接続してケーブル冗長構成にすることも可能です。電源スイッチングハブはユーザー制御を受け付けず、完全にリモート制御されます。

機能



コントロールおよびインジケータ

- 電源スイッチングハブをオンにする背面の主電源スイッチ。
- 正面 LED: 緑（電源オン）、オレンジ（スタンバイ）、点滅（システムの接続なし）。
- 背面 LED: 緑（各電源ソケットの電源供給）、赤（電源ソケットごとの過負荷）。
- イーサネット LED: 黄色/オレンジ（各ソケット）。
- 独立電源ソケットにより、1つのソケットがショートした場合にも他のソケットへの影響はありません。
- ホットプラグアンドプレイをサポート。

接続部

- 主電源オートレンジ入力。

- ▶ ゼロネットワーク構成
- ▶ イーサネット（IEEE802.3）および OMNEO 標準に完全適合
- ▶ ループスルー接続のサポートとケーブル冗長構成
- ▶ 省電力のためのスタンバイモード

- 電源なしイーサネットソケット x 1、RJ45 適合。
- 高出力電源（144 W）イーサネットソケット x 3、RJ45 適合。
- 低出力電源（15 W）イーサネットソケット x 1、RJ45 適合。

認証および認定を受けた規格

領域	規制への準拠/品質保証	
ヨーロッパ	CE	DECL EC DCNM-PS2

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-PS2 DICENTIS 電源スイッチングハブ

技術仕様

電氣的仕様

供給電圧	AC 100 ~ 240 V、50 ~ 60 Hz
消費電力	530 W
システム電源	DC 48 V
合計供給電力	144 W (x 3) + 15 W (x 1)

機械的仕様

取り付け	テーブルトップまたは 19 インチラックへのマウント
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	
卓上設置 (脚使用) :	92 x 440 x 400 mm (3.6 x 17.3 x 15.7 インチ)
19 インチラック設置 (ブラケット使用) :	88 x 483 x 400 mm (3.5 x 19 x 15.7 インチ)
ブラケット前部	40 mm (1.6 インチ)
ブラケット背部	360 mm (14.2 インチ)
重量	7.4 kg (16.31 ポンド)
色	トラフィックブラック (RAL 9017) パールライトグレー (RAL 9022)

環境的仕様

動作温度	0 °C ~ +45 °C (-32 °F ~ +113 °F)
保管温度および輸送温度	-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F)
相対湿度	5 % 超、96 % 未満

オーダー情報

DCNM-PS2 電源スイッチングハブ
 オーダー番号 **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

提供:

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
 apr.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.asia