

# DCNM-PS2 파워링 스위치 DICENTIS



파워링 스위치는 오디오 파워링 스위치와 결합하여 DICENTIS 네트워크에 추가 전원을 공급합니다. 내장형 이더넷 스위치는 시스템의 모든 장치를 네트워크에 연결하고, 다른 DICENTIS 장치에 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 루프 스루 연결을 지원하며, 케이블 리던던시를 생성할 수 있도록 루프의 마지막 DICENTIS 장치도 오디오 파워링 스위치에 연결할 수 있습니다. 파워링 스위치는 사용자 제어가 없고 원격으로 완벽하게 제어할 수 있습니다.

## 기능



### 조절기 및 표시등

- 파워링 스위치에 전원을 공급하는 후면의 주전원 스위치
- 전면 LED: 녹색(전원 켜기), 황색(대기 중), 깜박임(시스템에 연결되어 있지 않음)
- 후면 LED: 녹색(전원이 공급되는 각 소켓의 전원 가용성), 빨간색(전원이 공급되는 소켓마다 과부하)
- 이더넷 LED: 각 소켓의 노란색과 황색
- 별도로 전원을 공급받는 소켓, 하나의 소켓이 단락되어도 다른 소켓에 영향을 주지 않음
- 핫 플러그 앤 플레이 지원

### 상호 연결

- 주전원 공급 자동 범위 조정 입력 단자
- 전원이 없고 RJ45와 호환되는 이더넷의 소켓 1개
- 고전력(144W)이 공급되고 RJ45와 호환되는 소켓 3개
- 저전력(15W)이 공급되고 RJ45와 호환되는 소켓 1개

- ▶ 제로 네트워크 구성
- ▶ 이더넷(IEEE802.3)과 OMNEO 표준과의 완벽한 호환
- ▶ 루프 스루 연결에 케이블 리던던시 지원
- ▶ 환경 친화적인 대기 모드

## 법적 규제 현황

지역	규정 준수/품질 표시	
글로벌	DOC	ISO 22259:2019
영국	UKCA	
유럽	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937

## 포함된 부품

수량	구성 요소
1	DCNM-PS2 DICENTIS 파워링 스위치

## 기술 사양

### 전기적 특성

입력 전압 (VAC)	100 VAC - 240 VAC
전원 주파수	50 Hz; 60 Hz
전력 소비 (W)	530 W
시스템 공급(VDC)	48V DC
총 전원 공급	3 x 144W + 15W

### 기계적 특성

마운팅 방식	랙 장착형; 테이블탑
--------	-------------

크기 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터) 탁상용(피트 포함)	92 mm x 440 mm x 400 mm
크기 (높이 x 너비 x 깊이)(인치) 탁상용(피트 포함)	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
19" 랙용 치수(H x W D)(mm), 브래킷 포함	880mm x 483mm x 400mm
19" 랙용 치수(H x W D)(인치), 브래킷 포함	3.5인치 x 19인치 x 15.7인치
브래킷 정면(mm)	40mm
브래킷 정면(인치)	1.6인치
브래킷 후면(mm)	360mm
브래킷 후면(인치)	14.2인치
무게 (kg)	7.40 kg
무게 (lb)	16.31 lb
색상 코드	RAL 9017 트래픽 블랙

### 환경적 특성

작동 온도 (°C)	0°C - 45°C
작동 온도 (°F)	32°F - 113°F
보관 온도 (°C)	-20°C - 70°C
보관 온도 (°F)	-4°F - 158°F
운송 온도(°C)	-20°C - 70°C
운송 온도(°F)	-4°F - 158°F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 96%

### 주문 정보

#### DCNM-PS2 파워링 스위치

DICENTIS 장치의 내장형 이더넷 스위치에 추가 전원을 공급하는 스위치입니다.

DCNM-LSYS 필요.

주문 번호 **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

### 서비스

**EWE-DCNMPS-IW 12개월 보증 확장 DICENTIS 전원. 스위치.**

12개월 보증 연장

주문 번호 **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**

#### 발행:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)