

## DCNM-PS2 Güç anahtarı

### DICENTIS



Güç Anahtarı, DICENTIS ağına ekstra güç sağlamak için bir Ses Güç Anahtarıyla birlikte kullanılır. Dahili Ethernet anahtarı, sistemdeki tüm cihazları bir ağ üzerinden birbirine bağlar ve DICENTIS cihazının başka bir DICENTIS cihazına bağlanmasını ve hatta döngüdeki son DICENTIS cihazın yedek kablo oluşturmak amacıyla bir (ses) güç anahtarına bağlanmasını mümkün kılan geçişli bağlantıyı destekler.

Güç anahtarı hiçbir kullanıcı kontrolü içermez ve tamamen uzaktan kontrol edilebilir.

#### İşlevler



#### Kontroller ve Göstergeler

- Güç anahtarını açmak için arka taraftaki şebeke anahtarı.
- Ön taraftaki led ışığı: Yeşil (güç açık), kehribar (beklemede), yanıp sönüyor (sisteme bağlantı yok).
- Arka taraftaki led ışığı: Yeşil (güç alan her sokette güç var), kırmızı (güç alan sokette aşırı yük).
- Ethernet led ışığı her soket için sarı ve kehribar.
- Bağımsız güç alan soketler; bir soketteki kısa devre diğer soketleri etkilemez.
- Anında tak ve kullan özelliğini destekler.

#### Ara bağlantılar

- Şebeke gücü beslemesi otomatik uzaklık girişi.

- ▶ Sıfır ağ konfigürasyonu
- ▶ Ethernet (IEEE802.3) ve OMNEO standardı ile tam uyumludur
- ▶ Yedek kablo ile geçişli bağlantıyı destekler
- ▶ Çevre dostu bekleme modu

- Güç olmadan Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu.
- Yüksek güç beslemeli (144 W) Ethernet ile 3 soket, RJ45 ile uyumlu.
- Düşük güç beslemeli (15 W) Ethernet ile 1 soket, RJ45 ile uyumlu.

#### Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL EC DCNM-PS2

#### Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	DCNM-PS2 DICENTIS Güç Açma Anahtarı

#### Teknik özellikler

##### Elektrik

Besleme gerilimi	100-240 Vac 50-60 Hz
Güç tüketimi	530 W
Sistem beslemesi	48 Vdc
Toplam güç kaynağı	3x 144 W + 15 W

**Mekanik**

Montaj	Masaüstü veya 19 inç rafa monte
Boyutlar (Y x G x D)	
masaüstü kullanımı için, ayaklarla:	92 x 440 x 400 mm (3,6 x 17,3 x 15,7 inç)
19 inç raf kullanımı için, braketlerle:	88 x 483 x 400 mm (3,5 x 19 x 15,7 inç)
braketlerin önü	40 mm (1,6 inç)
braketlerin arkası	360 mm (14,2 inç)
Ağırlık	7,4 kg (16,31 lb)
Renk	Trafik siyahı RAL 9017 Açık inci grisi RAL 9022

**Çevre**

Çalışma sıcaklığı	0 °C - +45 °C (-32 °F - +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F)
Bağıl nem	<%96, >%5

**Sipariş bilgileri****DCNM-PS2 Güç anahtarı**

DICENTIS cihazlarına ek güç sağlama anahtarı, dahili Ethernet anahtarı.

DCNM-LSYS gereklidir.

Sipariş numarası **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

**Hizmetler**

**EWE-DCNMPS-IW 12mths wrty ext DICENTIS powering switch**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com