

DCNM-PS2 電源交換器

DICENTIS



此電源交換器會搭配音訊電源交換器使用，為 DICENTIS 網路提供額外的電源。內建乙太網路交換器會在網路中將系統內的所有裝置連接在一起，並支援循環連接，所以能夠將 DICENTIS 裝置連接到另一個 DICENTIS 裝置；即使是迴路中的最後一個 DICENTIS 裝置也可以連接到 (音訊) 電源交換器，以建立纜線備援功能。此電源交換器無法控制使用者，而且可在遠端完全控制。

功能



控制項和指示燈

- 背面的主電源開關可為電源交換器開啟電源。
- 正面的 LED 會顯示：綠色 (電源開啟)、琥珀色 (待命)、閃爍 (未連接到系統)。
- 背面的 LED 會顯示：綠色 (每個供電插座都有電源可用)、紅色 (每個供電插座過載)。
- 乙太網路 LED 會針對每個插座顯示黃色和琥珀色。
- 獨立供電插座；某個插座發生短路並不會影響其他插座。
- 支援帶電隨插即用。

互連

- 主電源自動調整範圍輸入。
- 1 個乙太網路插座 (沒有電源)，與 RJ45 相容。
- 3 個乙太網路插座 (提供 144 W 的高電源)，與 RJ45 相容。

- ▶ 零網路設置
- ▶ 完全與乙太網路 (IEEE802.3) 和 OMNEO 標準相容
- ▶ 支援循環連接，並包含纜線備援功能
- ▶ 環保的待命模式

- 1 個乙太網路插座 (提供 15 W 的低電源)，與 RJ45 相容。

認證與核准

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DECL EC DCM-PS2

內附零件

數量	元件
1	DCNM-PS2 DICENTIS 電源交換器

技術規格

電氣

電源電壓	100-240 Vac 50-60 Hz
耗電量	530 W
系統供應	48 Vdc
總電源	3x 144 W + 15 W

機械

安裝	放在桌面上或安裝在 19 吋機架上
尺寸 (高 x 寬 x 深)	

可於桌面上使用 (含腳座):	92 x 440 x 400 公釐 (3.6 x 17.3 x 15.7 吋)
適用於 19 吋機架 (含托架):	88 x 483 x 400 公釐 (3.5 x 19 x 15.7 吋)
托架前面	40 公釐 (1.6 吋)
托架後面	360 公釐 (14.2 吋)
重量	7.4 公斤 (16.31 磅)
顏色	交通黑 RAL 9017 珍珠淺灰色 RAL 9022

環境

操作溫度	0 °C 至 +45 °C (-32 °F 至 +113 °F)
儲存與運輸溫度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 96%、> 5%

訂購資訊

DCNM-PS2 電源交換器

為 DICENTIS 裝置提供額外電源的交換器，內建乙太網路交換器。

需要 DCNM-LSYS。

訂單號碼 **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw