

# DS7447V2 Tastiere LCD

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Volume, luminosità e contrasto del display regolabili
- ▶ Etichetta delle istruzioni disponibile
- ▶ Tasti di emergenza programmabili

DS7447V2 è una tastiera alfanumerica LCD a quattro conduttori che può essere utilizzata con le centrali di controllo serie DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e DS7400Xi i. Supporta tutte le funzioni del sistema. La tastiera è necessaria per la programmazione locale della centrale.

## Funzioni di base

### Volume e display regolabili

È possibile regolare il volume non associato all'allarme, la luminosità e il contrasto del display mediante la tastiera.

### Etichetta delle istruzioni disponibile

Le istruzioni di base per l'utente si trovano in una scheda estraibile che può essere installata in modo da fuoriuscire verso destra o sinistra.

### Tasti di emergenza programmabili

I tre tasti non contrassegnati nella fila inferiore della tastiera sono programmabili come tasto anti-panico, tasto di emergenza incendio e tasto di emergenza speciale. Le etichette adesive sono incluse.

## Certificazioni e omologazioni

Tutti i modelli tastiera DS7447V2:	EN50131-1 Grado 1, 2 e 3
Tastiera DS7447V2-FRA:	NF A2P Tipo 2, numero certificazione: 122000076-01

Regione	Certificazione
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [-EXP, -SWE, -FRA, -BEL, -NL, -HU]
Belgio	INCERT B-509-0004/c

## Pianificazione

### Informazioni sulla compatibilità

Centrali di controllo	DS7060, DS7080iP-32, serie DS7400Xi, serie DS7200
-----------------------	---

### Note di cablaggio e installazione

La lunghezza dei cavi tra la tastiera e la centrale di controllo non deve superare i 305 m. Non installare la tastiera in esterno.

Numero di tastiere	Tipo di conduttore	Distanza della tastiera dalla centrale
Fino a due	Non schermato, quattro conduttori, 0,8 mm (22 AWG)	Fino a 305 m
Fino a tre	Non schermato, quattro conduttori, 1,2 mm (18 AWG)	Fino a 305 m

### Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	Tastiera
1	Guida di scorrimento della scheda informazioni
2	Schede informazioni
1	Anello di ferrite con le istruzioni relative all'installazione
1	Documentazione – Manuale di installazione

### Specifiche tecniche

#### Note ambientali

Umidità relativa:	dal 5% al 93% a +32 °C, senza condensa
Temperatura (operativa):	da +0 °C a +50 °C

#### Requisiti di alimentazione

Assorbimento di corrente:	95 mA in standby; 200 mA max (con volume altoparlante e retroilluminazione attivi)
Tensione (di esercizio):	12 VDC

#### Caratteristiche del prodotto

Dimensioni:	12 cm x 21 cm x 2 cm
Peso:	439 g

### Informazioni per l'ordinazione

#### DS7447V2-EXP tastiera LCD

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi.

Numero ordine **DS7447V2-EXP**

#### DS7447V2-BEL tastiera LCD

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi. Utilizzo consentito in Belgio.

Numero ordine **DS7447V2-BEL**

#### DS7447V2-DK tastiera LCD

Utilizzo consentito in Danimarca. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.

Numero ordine **DS7447V2-DK**

#### DS7447V2-FI tastiera LCD

Utilizzo consentito in Finlandia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.

Numero ordine **DS7447V2-FI**

#### DS7447V2-FRA tastiera LCD

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi. Per l'utilizzo in Francia. NF A2P Tipo 2, numero certificazione: 122000076-01.

Numero ordine **DS7447V2-FRA**

#### DS7447V2-DE tastiera LCD

Utilizzo consentito in Germania. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.

Numero ordine **DS7447V2-DE**

#### DS7447V2-GR tastiera LCD

Utilizzo consentito in Grecia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.

Numero ordine **DS7447V2-GR**

#### DS7447V2-HU tastiera LCD

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi. Utilizzo consentito in Ungheria.

Numero ordine **DS7447V2-HU**

#### DS7447V2-IT tastiera LCD

Utilizzo consentito in Italia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.

Numero ordine **DS7447V2-IT**

#### DS7447V2-NL tastiera LCD

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi. Utilizzo consentito nei Paesi Bassi.

Numero ordine **DS7447V2-NL**

### **DS7447V2-NOR tastiera LCD**

Utilizzo consentito in Norvegia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.

Numero ordine **DS7447V2-NOR**

---

### **DS7447V2-SPA tastiera LCD**

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi. Utilizzo consentito in Spagna.

Numero ordine **DS7447V2-SPA**

---

### **DS7447V2-SWE tastiera LCD**

Il display LCD alfanumerico a quattro conduttori dispone di controlli del volume, della luminosità e del contrasto e tre chiavi di emergenza programmabili. Supporta tutte le funzioni delle centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7200 e serie DS7400Xi. Utilizzo consentito in Svezia.

Numero ordine **DS7447V2-SWE**

---

#### **Rappresentato da:**

##### **Italy:**

Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it