

DS7447V2-serien med LCD-tastatur

www.boschsecurity.no



BOSCH
Invented for life



- ▶ Justerbart volum og displaylysstyrke og displaykontrast
- ▶ Tilgjengelig brukerveiledning
- ▶ Programmerbare nødtaster

DS7447V2 er et firetråds alfanumerisk LCD-tastatur som kan brukes sammen med sentralene DS7060, DS7080iP-32 og sentralene i DS7200- og DS7400Xi-serien. Det støtter alle systemfunksjoner. Du må bruke tastaturet hvis du skal programmere sentralen lokalt.

Funksjoner

Justerbart volum og display

Volumet for ikke-alarmfunksjoner, displaylysstyrke og displaykontrast justeres med tastaturet.

Tilgjengelig brukerveiledning

Grunnleggende instruksjoner er plassert på en uttrekksetikett som kan installeres for å trekkes ut fra venstre eller høyre.

Programmerbare nødtaster

De tre umerkede tastene på den nederste raden på tastaturet kan programmeres som brannvarslingstast, tast for spesielle nødssituasjoner og panikktast. Merkelapper som kan limes på, følger med.

Sertifiseringer og godkjenninger

Alle DS7447V2-tastaturmodeller: EN50131-1 gradene 1, 2 og 3
DS7447V2-FRA-tastatur: NF A2P Type 2
Sertifiseringsnummer: 122000076-01

Region	Sertifisering
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [-EXP, -SWE, -FRA, -BEL, -NL, -HU]
Belgia	INCERT B-509-0004/c

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Informasjon om kompatibilitet

Sentraler DS7060, DS7080iP-32, DS7400Xi- og DS7200-serien

Kablings- og monteringsfaktorer

Kabellengden mellom tastaturet og sentralen kan ikke være mer enn 305 meter. Ikke monter tastaturet utendørs.

Antall tastaturer	Ledningstype	Avstand mellom tastatur og sentral
Opptil to	Uisolert, firetråders, 0,8 mm (22 AWG)	Inntil 305 m
Opptil tre	Uisolert, firetråders, 1,2 mm (18 AWG)	Inntil 305 m

Deler inkludert

Antall	Komponent
1	Tastaturenhhet
1	Infokortlomme
2	Infokort
1	Ferritkant med installeringsinstruksjoner
1	Litteratur – Installasjonsmanual

Tekniske spesifikasjoner

Miljøfaktorer

Relativ luftfuktighet	5 til 93 % ved 32 °C (90 °F), ikke-kondenserende
Temperatur (drift):	0 til 50 °C (32 til 122 °F)

Strømkrav

Strøm:	95 mA i hvilestilling, 200 mA maks. (med høyttalervolum og bakgrunnsbelysning på)
Spenning (drift):	12 VDC

Produktegenskaper

Mål:	12 cm x 21 cm x 2 cm (4,6" x 8,2" x 0,8")
Vekt:	15,5 oz (439 g)

Bestillingsinformasjon

DS7447V2-EXP LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. Ordrenummer **DS7447V2-EXP**

DS7447V2-BEL LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. For bruk i Belgia. Ordrenummer **DS7447V2-BEL**

DS7447V2-DK LCD-tastatur

Til bruk i Danmark. Med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Ordrenummer **DS7447V2-DK**

DS7447V2-FI LCD-tastatur

Til bruk i Finland. Med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Ordrenummer **DS7447V2-FI**

DS7447V2-FRA LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. For bruk i Frankrike. NF A2P Type 2 Sertifiseringsnummer: 122000076-01. Ordrenummer **DS7447V2-FRA**

DS7447V2-DE LCD-tastatur

Til bruk i Tyskland. Med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Ordrenummer **DS7447V2-DE**

DS7447V2-GR LCD-tastatur

Til bruk i Hellas. Med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Ordrenummer **DS7447V2-GR**

DS7447V2-HU LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. Til bruk i Ungarn. Ordrenummer **DS7447V2-HU**

DS7447V2-IT LCD-tastatur

For bruk i Italia. Med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Ordrenummer **DS7447V2-IT**

DS7447V2-NL LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. For bruk i Nederland. Ordrenummer **DS7447V2-NL**

DS7447V2-NOR LCD-tastatur

Til bruk i Norge. Med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Ordrenummer **DS7447V2-NOR**

DS7447V2-SPA LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. Til bruk i Spania. Ordrenummer **DS7447V2-SPA**

DS7447V2-SWE LCD-tastatur

Firetråders alfanumerisk LCD-display med taster for volum, lysstyrke og kontrast i displayet og tre programmerbare nødtaster. Støtter alle funksjonene i alarmsentralene DS7060 og DS7080iP-32 samt i DS7200-serien og DS7400Xi-serien. Til bruk i Sverige. Ordrenummer **DS7447V2-SWE**

Representert av:

Norway:

Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no