

DS7447V2 LCD-manöverpaneler

www.boschsecurity.se



BOSCH

Invented for life



- ▶ Justerbar volym samt justerbar ljusstyrka och kontrast för displayen
- ▶ Åtkomlig instruktionsetikett
- ▶ Programmerbara knappar för nödsituationer

DS7447V2 är en alfanumerisk LCD-manöverpanel med fyra ledare som kan användas med centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. Den stöder samtliga systemfunktioner. Manöverpanelen krävs för programmering av centralapparaten lokalt.

Funktioner

Justerbar volym och display

Justera volym för annat larm, ljusstyrkan och kontrasten med hjälp av manöverpanelen.

Åtkomlig instruktionsetikett

Grundläggande användarinstruktioner sitter på en utdragbar skiva som kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

Programmerbara knappar för nödsituationer

De tre omarkerade knapparna längs med nedersta raden på knappsatsen kan programmeras som en brandlarmsknapp, en speciallarmknapp och en hotsituationsknapp. Klistermärken medföljer.

Certifikat och godkännanden

Alla manöverpanelmodeller i serien DS7447V2: EN50131-1, klass 1, 2 och 3

DS7447V2-FRA LCD-manöverpanel: Certifikatnummer NF A2P Typ 2: 122000076-01

Region	Certifiering	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [-EXP, -SWE, -FRA, -BEL, -NL, -HU]
Belgien	INCERT	B-509-0004/c

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibilitetsinformation

Centralapparater DS7060, DS7080iP-32, DS7400Xi-serien, DS7200-serien

Att tänka på vid tråddragning och montering

Kabellängden mellan manöverpanelen och centralapparaten får inte överstiga 305 m. Montera inte manöverpanelen utomhus.

Antal manöverpaneler	Kabeltyp	Avstånd mellan manöverpanel och centralapparat
Upp till två	Oskärmade, fyrledare på 0,8 mm (22 AWG)	Upp till 305 m
Upp till tre	Oskärmade, fyrledare på 1,2 mm (18 AWG)	Upp till 305 m

Delar som medföljer

Antal.	Komponent
1	Manöverpanelkomponenter
1	Informationskortsläde
2	Informationskort
1	Ferritkärna med installationsinstruktioner
1	Litteratur – installationsmanual

Tekniska specifikationer

Miljöspecifikationer

Relativ luftfuktighet:	5 till 93 % vid +32 °C, ej kondenserande
Temperatur (drift):	0 °C till +50 °C

Strömspecifikationer

Strömförbrukning:	95 mA i viloläge; 200 mA max (med aktiverat högtalarljud och bakgrundljus)
Spänning (drift):	12 VDC

Produktgenskaper

Mått:	12 x 21 x 2 cm (4,6 x 8,2 x 0,8 tum)
Vikt:	439 g

Beställningsinformation

DS7447V2-EXP LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. Ordernummer **DS7447V2-EXP**

DS7447V2-BEL LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. För Belgien. Ordernummer **DS7447V2-BEL**

DS7447V2-DK LCD-manöverpanel

För Danmark. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar. Ordernummer **DS7447V2-DK**

DS7447V2-FI LCD-manöverpanel

För Finland. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar. Ordernummer **DS7447V2-FI**

DS7447V2-FRA LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. För Frankrike. Certifikatnummer NF A2P Typ 2: 122000076-01. Ordernummer **DS7447V2-FRA**

DS7447V2-DE LCD-manöverpanel

För Tyskland. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar. Ordernummer **DS7447V2-DE**

DS7447V2-GR LCD-manöverpanel

För Grekland. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar. Ordernummer **DS7447V2-GR**

DS7447V2-HU LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. För Ungern. Ordernummer **DS7447V2-HU**

DS7447V2-IT LCD-manöverpanel

För Italien. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar. Ordernummer **DS7447V2-IT**

DS7447V2-NL LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. För Nederländerna. Ordernummer **DS7447V2-NL**

DS7447V2-NOR LCD-manöverpanel

För Norge. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar. Ordernummer **DS7447V2-NOR**

DS7447V2-SPA LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. För Spanien.

Ordernummer **DS7447V2-SPA**

DS7447V2-SWE LCD-manöverpanel

Alfanumerisk LCD-display med fyra ledare ger volymkontroll, reglage för displayens ljusstyrka och kontrast samt tre programmerbara nödknappar. Stöder alla funktioner i centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32, DS7200 och DS7400Xi. För Sverige.

Ordernummer **DS7447V2-SWE**

Representeras av:

Sweden:

Robert Bosch AB
Security Systems
Isafjordsgatan 15
164 40 Kista
Phone: +46 8 750 1980
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se