

## DSA E-Series E2800 12 槽



- ▶ 可向上擴充的網路儲存解決方案：具有 12 部內接式硬碟的控制器裝置，可透過最先進的 SAS 介面連接擴充裝置進行擴充
- ▶ 可設定的硬體架構 RAID/DDP 保護 (RAID-5、RAID-6 或 DDP) 提供最高的系統效能
- ▶ 可熱插拔的備援電源供應器和散熱風扇
- ▶ 兩個 10 Gigabit 的乙太網路連接埠，可提供最高速的 iSCSI 連線
- ▶ 便於維修的完全模組化設計且受 NetApp 服務保護，包含 3 年次營業日現場支援

DSA E2800 代表新一代的 Bosch DSA E-Series iSCSI 架構數位視訊磁碟陣列。這些最先進的平台是專為保全產業最嚴苛的數位視訊儲存應用程式所設計，可管理持續成長的數位視訊資料。

### 系統概觀

DSA E2800 以一部 2U 控制器裝置與 12 部內接式 3.5 吋 7.2 K NL-SAS (序列連接 SCSI) 企業級硬碟 (近線 SAS) 為基礎。

控制器裝置提供了標準的單控制器設置和雙控制器設置以符合高可用性需求。

這套儲存系統是採用絕佳彈性設計的高效能解決方案，非常適合各種視訊監控需求。其均衡的效能是針對支援高頻寬及 I/O 密集型工作負載所設計。

DSA E2800 完全備援的 I/O 路徑、進階保護功能及廣泛的診斷能力可提供高度可用性、完整性與安全性。

### 功能

DSA E2800 是與 NetApp 聯名推出的 E2800 系列。這套可向上擴充的網路儲存解決方案會提供安全性、最高的「現成」擴充性、安心的資料保護以及所有視訊資料的簡易管理功能。

採用單控制器或雙控制器設置的 DSA E2800 最多可將七部 12 槽擴充裝置 (每一擴充支架 12 部硬碟) 连接到一部單控制器或雙控制器基本裝置。

這是功能完整的硬體 RAID/DDP 保護磁碟陣列，可針對容量導向的環境提供 RAID-5 保護，而針對可用性導向的環境提供 RAID-6/DDP 保護。

### 高可靠性與可用性

DSA E2800 會透過可熱插拔的備援電源供應器和風扇，確保您的資料安全可用，並能在運用高效能 RAID-6 或 DDP 重建期間避免雙磁碟故障與單一位元錯誤。

其備援元件、自動化路徑容錯移轉以及線上管理讓組織得以 24 小時全年無休地保持生產力。

其他高可用性功能包括：

- 自動磁碟機容錯移轉、偵測及重建 (如果使用全域熱備用磁碟機)
- 具有備用電池的資料快取以及可刷新的非同步寫入元件
- **SANtricity** 主動磁碟機狀況監視會在故障的磁碟機產生問題之前先將其識別

### 監視

完整的 SNMP 支援，而且提供 MIB-II 和 NetApp 自訂 MIB。如果發生元件故障 SNMP，就會產生電子郵件警示通知。此外，也可以使用事件監視器，將警示通知傳送至中央主要事件記錄。

如果裝置連接到網際網路/內部網路，就會傳送自動產生的 **AutoSupport** 訊息，有助於預防問題的發生。

### 管理

NetApp SANtricity 儲存管理軟體結合了穩健與簡單易用的優點。具有動態功能的 SANtricity 軟體支援即時動態擴充、重新設置及維護，不需要中斷儲存系統 I/O。

**收發器模組**

單控制器系統	2 個 10GBASE-SR SFP (迷你 GBIC, 850NM) 收發器模組 - IEEE 802.3ae -10Gb iSCSI - OM3 和 OM4 支援 - LC 雙工連線
雙控制器系統	4 個 10GBASE-SR SFP (迷你 GBIC, 850NM) 收發器模組 - IEEE 802.3ae -10Gb iSCSI - OM3 和 OM4 支援 - LC 雙工連線

**認證與核准**

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DoC DSA E-Series (E2800 12-bay)

**安裝/設置注意事項**

Bosch 為視訊監控環境下的儲存裝置在初始設定方面提供了必要的軟體工具。此外，這套系統還提供網頁式設置和功能強大的命令列介面 (CLI)，完全可透過 SSH (安全殼層) 進行遠端存取。

在雙控制器系統下，基於備援目的，號碼相同的 iSCSI 連接埠將結合為一組，其中一個連接埠是另一部控制器上 iSCSI 連接埠的後補路徑。

**淨容量**

下表顯示可用的淨容量：

設置資訊 (RAID-5)	淨容量 (GB)
12 槽裝置 (12 x 4TB)	40964
12 槽裝置 (12 x 8TB)	81928
12 槽裝置 (12 x 12TB)	122892
12 槽裝置 (12 x 16 TB)	163856

設置資訊 (RAID-6)	淨容量 (GB)
12 槽裝置 (12 x 4TB)	37240
12 槽裝置 (12 x 8TB)	74480
12 槽裝置 (12 x 12TB)	111720
12 槽裝置 (12 x 16 TB)	148960

設置資訊 (DDP)	淨容量 (GB)
12 槽裝置 (12 x 4TB)	31282

設置資訊 (DDP)	淨容量 (GB)
12 槽裝置 (12 x 8TB)	62563
12 槽裝置 (12 x 12TB)	93845
12 槽裝置 (12 x 16 TB)	125126

**效能資料**

10 Gbit/s 網路中每一控制器裝置的效能資料 (在 1 Gbit/s 網路中，可用的網路頻寬是限制因素)：

網路上行 10 GbE			
	IP 攝影機	RAID-5/-6 頻寬 Mbps (讀 / 寫)	DDP 頻寬 Mbps (讀 / 寫)
單一連接埠	400	1250 / 250	1150 / 250
雙重連接埠	800 (每一連接埠 400)	1250 / 250	1150 / 250

**注意**

IP 攝影機的數目是指預設軟體設置 (無直接重播模式)。

**注意**

僅 Bosch 攝影機韌體 5.75 及更新版本、VRM Video Recording Manager 3.70 及更新版本，以及 Configuration Manager 5.51 及更新版本支援 DSA E2800 單控制器系統。DSA E2800 雙控制器系統需要 Bosch 攝影機韌體 6.43 及更新版本、VRM Video Recording Manager 3.71 及更新版本，以及 Configuration Manager 5.53 及更新版本。

**注意**

只有當個別系統已在收到並安裝後立即註冊時，才能提供次營業日到府服務等級。否則，將盡最大努力提供服務。每次出貨均會隨附註冊細節的相關資訊 (註冊表單)，或可從 Bosch 線上產品目錄取得。並非所有國家/地區均可提供次營業日服務。有關限制和例外情況，請參閱註冊表單中的註冊細節。

**注意**

如果產品隨附的診斷纜線無法再使用，請透過 Bosch 售後組織訂購新的診斷纜線 (訂購編號：F.01U.323.853)。

**注意**

請勿使用非資料表中指定的其他任何配件！

## 技術規格

## 12 槽控制器裝置的電力需求

參數	低範圍	高範圍
額定電壓	100 VAC	240 VAC
頻率	50 至 60 Hz	50 至 60 Hz
一般操作電流	4.51 A	1.92 A
最大操作電流	7.2 A	2.9 A
系統額定標示牌標籤	12.0 A	6.3 A

## 12 槽擴充裝置的電力需求

參數	低範圍	高範圍
額定電壓	100 VAC	240 VAC
頻率	50 至 60 Hz	50 至 60 Hz
一般操作電流	2.49 A	1.16 A
最大操作電流	5.3 A	2.1 A
系統額定標示牌標籤	12.0 A	6.3 A

## 12 槽控制器裝置的額定功率 (一般操作功率)

KVA	0.451
瓦數	451.3
BTU/h	1543.4

**注意：**如需詳細資訊，請參閱最新的《NetApp E-Series 場站準備指南》。

## 12 槽擴充裝置的額定功率 (一般操作功率)

KVA	0.25
瓦數	248.7
BTU/h	850.55

**注意：**如需詳細資訊，請參閱最新的《NetApp E-Series 場站準備指南》。

## 機械規格

## 尺寸 (高 x 寬 x 深)

• 12 槽裝置	8.68 x 44.7 x 53.6 公分 (3.41 x 17.6 x 21.1 英吋)
----------	--

## 機械規格

• 裝運紙箱	49.53 x 80.01 x 71.12 公分 (19.5 x 31.5 x 28.0 英吋)
--------	---

## 重量

• 控制器裝置的最大重量	29.0 公斤 (63.9 磅)
• 擴充裝置的最大重量	27.12 公斤 (59.78 磅)
• 最大裝運重量	36.2 公斤 (80.0 磅)

## 空間需求

正面空隙 (散熱和維修)	81.2 公分 (32.0 英吋)
背面空隙 (散熱和維修)	60.9 公分 (24.0 英吋)

## 環境數據

## 溫度

• 操作範圍 (機櫃與子系統)	+10 °C 至 +40 °C (+50 °F 至 +104 °F)
• 儲存範圍	0 °C 至 +70 °C (+32 °F 至 +158 °F)

## 相對濕度 (非冷凝)

• 操作範圍 (機櫃與子系統)	20 至 80%
• 儲存範圍	5 至 95%

## 高度

• 操作範圍	海平面至海拔高度 3048 公尺 (10,000 英呎)
• 儲存範圍	海平面以下 304.8 公尺 (1000 英呎) 至海拔高度 12,192 公尺 (40,000 英呎)

## 噪音

• 控制器裝置的聲音功率 (待機操作)	最大 66 dB
• 擴充裝置的聲音功率 (待機操作)	最大 68 dB
• 聲音壓力 (一般操作)	最大 56 dBA

## 商標：

NetApp、AutoSupport 和 SANtricity 是 NetApp 的註冊商標，保留所有權利。所有資料及尺寸均參考自 NetApp 站台準備指南和 NetApp 網站，如有變更恕不另行通知。

**注意:**

關於 RAID 系統的一般資訊將提供在《NetApp E-Series 場站準備指南》中，位置為：

[https://library.netapp.com/ecm/ecm\\_download\\_file/ECMLP2773645](https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2773645)

**訂購資訊****DSA-N2E8X4-12AT 基本裝置 12 部 4TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，單控制器。

DSA E2800, 12 部 4 TB 硬碟

訂單號碼 **DSA-N2E8X4-12AT | F.01U.346.434**

**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-SLP | F.01U.349.795**

**EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-4PR | F.01U.349.796**

**EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-NRD | F.01U.349.797**

**DSA-N2C8X4-12AT 雙控制器裝置 12 部 4TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 12 部 4 TB 硬碟

訂單號碼 **DSA-N2C8X4-12AT | F.01U.346.474**

**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-SLP | F.01U.349.795**

**EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-4PR | F.01U.349.796**

**EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-NRD | F.01U.349.797**

**DSA-N2E8X8-12AT 基本裝置 12 部 8TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，單控制器。

DSA E2800, 12 部 8 TB 硬碟

訂單號碼 **DSA-N2E8X8-12AT | F.01U.346.477**

**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-SLP | F.01U.349.795**

**EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-4PR | F.01U.349.796**

**EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-NRD | F.01U.349.797**

**DSA-N2C8X8-12AT 雙控制器裝置 12 部 8TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 12 部 8 TB 硬碟

訂單號碼 **DSA-N2C8X8-12AT | F.01U.346.479**

**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-SLP | F.01U.349.795**

**EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-4PR | F.01U.349.796**

**EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-NRD | F.01U.349.797**

**DSA-N2E8XC-12AT 基本裝置 12 部 12TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，單控制器。

DSA E2800, 12 部 12TB 硬碟

訂單號碼 **DSA-N2E8XC-12AT | F.01U.361.550**

**EWE-S2E8XAC-SLP DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-SLP | F.01U.349.798**

**EWE-S2E8XAC-4PR DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-4PR | F.01U.349.799**

**EWE-S2E8XAC-NRD DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-NRD | F.01U.349.800**

**DSA-N2C8XC-12AT 雙控制器裝置 12 部 12TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 12 部 12TB 硬碟

訂單號碼 **DSA-N2C8XC-12AT | F.01U.361.549**

**EWE-S2E8XAC-SLP DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-SLP | F.01U.349.798**

**EWE-S2E8XAC-4PR DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-4PR | F.01U.349.799**

**EWE-S2E8XAC-NRD DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-NRD | F.01U.349.800**

**DSA-N2E8XG-12AT 基本裝置 12 部 16TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，單控制器。

DSA E2800, 12 x 16 TB HDD

訂單號碼 **DSA-N2E8XG-12AT | F.01U.386.808**

**EWE-S2E8XG-SLP DSA E2812 16TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-SLP | F.01U.392.398**

**EWE-S2E8XG-4PR DSA E2812 16TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-4PR | F.01U.392.399**

**EWE-S2E8XG-NRD DSA E2812 16TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-NRD | F.01U.392.400**

**DSA-N2C8XG-12AT 雙控制器裝置 12 部 16TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及高容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 12 x 16 TB HDD

訂單號碼 **DSA-N2C8XG-12AT | F.01U.386.809**

**EWE-S2E8XG-SLP DSA E2812 16TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-SLP | F.01U.392.398**

**EWE-S2E8XG-4PR DSA E2812 16TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-4PR | F.01U.392.399**

**EWE-S2E8XG-NRD DSA E2812 16TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-NRD | F.01U.392.400**

**DSX-N1D8X4-12AT 擴充裝置 12 部 4TB 硬碟**

高效能及高容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

12 部 4 TB 硬碟

訂單號碼 **DSX-N1D8X4-12AT | F.01U.346.435**

**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-SLP | F.01U.349.795**

**EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-4PR | F.01U.349.796**

**EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-NRD | F.01U.349.797**

**DSX-N1D8X8-12AT 擴充裝置 12 部 8TB 硬碟**

高效能及高容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

12 部 8 TB 硬碟

訂單號碼 **DSX-N1D8X8-12AT | F.01U.346.478**

**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-SLP | F.01U.349.795**

**EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-4PR | F.01U.349.796**

**EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 4-8TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8X48-NRD | F.01U.349.797**

**DSX-N1D8XC-12AT 擴充裝置 12 部 12TB 硬碟**

高效能及高容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

12 部 12TB 硬碟

訂單號碼 **DSX-N1D8XC-12AT | F.01U.361.547**

**EWE-S2E8XAC-SLP DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-SLP | F.01U.349.798**

**EWE-S2E8XAC-4PR DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-4PR | F.01U.349.799**

**EWE-S2E8XAC-NRD DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 10-12TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XAC-NRD | F.01U.349.800**

**DSX-N1D8XG-12AT 擴充裝置 12 部 16TB 硬碟**

高效能及高容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

12 部 16 TB 硬碟

訂單號碼 **DSX-N1D8XG-12AT | F.01U.386.810**

**EWE-S2E8XG-SLP DSA E2812 16TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5)，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-SLP | F.01U.392.398**

**EWE-S2E8XG-4PR DSA E2812 16TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-4PR | F.01U.392.399**

**EWE-S2E8XG-NRD DSA E2812 16TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年，適用於 16TB 的 DSA E2800 12 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S2E8XG-NRD | F.01U.392.400**

---

## 配件

### **DSA-EDTK8-4TB 用於 12bay 的 4TB 硬碟**

容量為 4 TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 12 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSA-EDTK8-4TB | F.01U.346.487**

---

### **DSA-EDTK8-8TB 用於 12bay 的 8TB 硬碟**

容量為 8 TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 12 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSA-EDTK8-8TB | F.01U.346.489**

---

### **DSA-EDTK8-12TB 用於 12bay 的 12TB 硬碟**

容量為 12TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 12 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSA-EDTK8-12TB | F.01U.361.545**

---

### **DSA-EDTK8-16TB 用於 12bay 的 16TB 硬碟**

容量為 16 TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 12 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSA-EDTK8-16TB | F.01U.386.814**

---

#### 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com.tw