

# LBB 4432/00 Klávesnice stanice hlasatele

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



- ▶ Osm volně programovatelných tlačítek pro výběr
- ▶ Sériové datové a napájecí rozhraní pro připojení ke stanici hlasatele
- ▶ K jedné stanici hlasatele lze připojit až 16 klávesnic
- ▶ Indikátory aktivace jednotlivých tlačítek
- ▶ Elegantní a moderní vzhled

Klávesnice stanice hlasatele se používá společně se stanicí hlasatele k provedení manuálních nebo předem nahraných hlášení do libovolných přiřazených zón, k výběru zón nebo k vykonání předdefinovaných akcí. Klávesnice stanice hlasatele je opatřena osmi tlačítky, z nichž každé má dvoubarevný stavový indikátor LED.

## Funkce

Tlačítka klávesnice stanice hlasatele lze naprogramovat pro akce, jako jsou:

- Řídicí funkce: opětovné vyvolání výběru, aktivace hlášení, zrušení výběru, vypnutí hudby na pozadí, regulace hlasitosti hudby na pozadí, potvrzení poruchy atd.
- Výběr zdrojů: kanál pro hudbu na pozadí, předem nahraná hlášení, upozorňovací a výstražné tóny
- Výběr cílů: zóna a skupiny zón

Tlačítka mohou být naprogramována pro různé režimy činnosti, jako je spínání nebo přepínání. Vedle každého tlačítka je jeden dvoubarevný stavový indikátor LED. U každého indikátoru LED je průhledný vyjímatelný proužek, který může přidržovat štítek s označením

funkce nebo zóny pro tlačítko. Jako doplněk jsou dostupné bezpečnostní kryty, které zabraňují náhodnému stisknutí tlačítek.

Klávesnice je napájena ze stanice hlasatele, k níž je připojena.

## Ovládací prvky a indikátory

- Osm funkčních tlačítek
- Osm dvoubarevných indikátorů LED

## Propojení

- Dvě sériová datová a napájecí propojení

## Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normami IEC 60065 a EN 60065
Odolnost	V souladu s normami EN 55103-2, EN 50130-4 a EN 50121-4
Emise	V souladu s normami EN 55103-1 a FCC-47 část 15B
Poplachové hlášení	V souladu s normami EN 60849, EN 54-16 a ISO 7240-16
Použití na moři	V souladu s normou IEC 60945

Oblast	Certifikace	
Evropa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Polsko	CNBOP	

### Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	LBB4432/00 Klávesnice stanice hlasatele
1	Plochý kabel
1	Spojovací držák
1	Sada štítků pro texty

### Technické specifikace

#### Elektrické hodnoty

Spotřeba energie	1,5 W (DC)
------------------	------------

#### Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h)	70 × 95 × 200 mm
Hmotnost	0,3 kg
Montáž	Přípevnění ke stanici hlasatele nebo jiné klávesnici pomocí držáku
Barva	Uhelná čern

#### Prostředí

Provozní teplota	-5 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Vlhkost	15 % až 90 %
Tlak vzduchu	600 až 1 100 hPa

### Informace o objednání

#### LBB 4432/00 Klávesnice stanice hlasatele

Klávesnice stanice hlasatele s 8 programovatelnými tlačítky a stavovými indikátory, ke stanici hlasatele lze připojit až 16 klávesnic.

Číslo objednávky **LBB4432/00**

#### Hardwarové příslušenství

##### LBB 4436/00 Sada krytů tlačítek (10 kusů)

Kryty tlačítek pro ochranu před náhodným stisknutím určené pro tlačítka klávesnice LBB4432/00 (sada 10 kusů).

Číslo objednávky **LBB4436/00**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Víšňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz