



CT Typ BE 30, Blitzductor



Kombiableiter für "Andere Leitungen"

Technische Daten

Blitzductor CT Typ BE 30

Nennspannung	30V ₋
Ableiter-Bemessungsspannung	34,8V ₋ /24,5V _~
max. zul. Betriebsspannung	2 x 34,8V ₋ 34,8V ₋ gegen Erde
Nennstrom I _N	1A
Blitzstoßstrom I _{imp} (10/350)	2,5kA /Ader 5kA /gesamt
Nennableitstoßstrom I _{sn} (8/20)	20kA /Ader 20kA /gesamt
Schutzpegel bei I _{imp}	≤ 110V Ader/Ader ≤ 55V Ader/PG
Schutzpegel bei 1kV/ μs	≤ 95V Ader/Ader ≤ 50V Ader/PG
Ansprechzeiten	≤ 1ns Ader/Ader ≤ 1ns Ader/PG
Grenzfrequenz unsymmetrisch	7,7MHz Ader/PG
Längsimpedanz	02,2Ω /Ader
Querkapazität	0,6nF Ader/Ader 1,1nF Ader/PG
Betriebstemperatur	233K - 353K (-40°C - +80°C)

Anschlussquerschnitt	bis 2,5mm ² feindrahtig
Schutzart (geseckt)	IP20

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

CT Typ BE 30, Blitzductor

Kombiableiter für "Andere Leitungen"

4485	3772	4.998.010.972
5780		

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by