

PRS-CRF Durchsagespeicher

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Zeichnet Durchsagen für die automatische Wiedergabe in zuvor belegten Zonen auf (Durchsagespeicher)
- ▶ Unterdrückung akustischer Rückkopplungen durch Aufzeichnung einer Durchsage mit verzögerter Übermittlung (Zeitversatz)
- ▶ Möglichkeit zur Überwachung einer Durchsage vor deren Übermittlung
- ▶ Aufzeichnung und/oder Wiedergabe von bis zu acht Durchsagen gleichzeitig
- ▶ Speichert bis zu 16 Durchsagen

Der Durchsagespeicher ist ein kleines Gerät zur Speicherung von Durchsagen, die nicht an alle erforderlichen Zonen gesendet werden können, weil einige Zonen durch eine Durchsage mit höherer Priorität belegt sind. Das Gerät kann bis zu 16 Durchsagen in qualitativ hochwertigem Format mit jeweils maximal drei Minuten Dauer einschließlich Klangzeichen und aufgezeichneter Meldungen speichern. Die Wiedergabe einer Durchsage kann bereits beginnen, während sie noch aufgezeichnet wird. Das Gerät kann bis zu acht Durchsagen gleichzeitig aufzeichnen und/oder wiedergeben. Zur Erhöhung der Anzahl aufzeichnenbarer Durchsagen können weitere Geräte zum System hinzugefügt werden. Das Gerät lässt sich an beliebiger Stelle im Praesideo Netzwerk anschließen.

Funktionsbeschreibung

Die Funktionen des Durchsagespeichers werden als Teil eines Durchsagemakros in Praesideo konfiguriert. Hier wird konfiguriert, ob eine Durchsage für die spätere Wiedergabe aufgezeichnet werden soll, falls Zonen belegt sind, oder ob die Durchsage in einigen Zonen Vorrang hat.

Wenn diese Zonen wieder verfügbar sind, wird die Durchsage in diesen verbleibenden Zonen automatisch wiederholt (in allen gleichzeitig oder nacheinander in jeder einzelnen Zone).

Nach dem vollständigen Abschluss einer Durchsage wird sie aus dem Speicher gelöscht. Über eine konfigurierbare Zeitüberschreitungsdauer können veraltete, ungesendete Durchsagen gelöscht werden.

Der Durchsagespeicher kann zur Vermeidung akustischer Rückkopplungen von einem Lautsprecher zum aktiven Mikrofon auch zum zeitversetzten Senden genutzt werden. Die Durchsage wird aufgezeichnet und nach Abschluss der Aufzeichnung übertragen. Die Durchsage kann vor der Übertragung abgehört werden (Möglichkeit zum Abbruch der Durchsage).

Zeitversatz und Durchsagespeicher lassen sich kombinieren.

Es ist möglich, die Durchsagen einschließlich aller Wiedergaben zu protokollieren. Allerdings gehen die gespeicherten Durchsagen bei einem Netzausfall verloren und werden nicht überwacht. Daher sollte die Durchsagespeicherfunktion nicht für Notrufe genutzt werden.

Das Gerät ist über den Praesideo Netzwerk-Controller konfigurierbar (Internet-Browser-Schnittstelle).

Bedienelemente und Anzeigen

- Zwei LED-Anzeigen für Stromversorgung und Netzwerkstatus

Anschlüsse

- Zwei Praesideo Netzwerkstecker
- RJ11-Service-Buchse (JTAG)

Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	gemäß IEC 60065/EN 60065
Störfestigkeit	gemäß EN 55103-2/EN 50130-4/ EN 50121-4
Emissionen	gemäß EN 55103-1/FCC-47, Teil 15B
Notfallwarnsysteme	gemäß EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16
Schiffsalarmtöne	gemäß IEC 60945

Region	Zertifizierung	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	PRS-CRF Durchsagespeicher
1	Befestigungshalterung

Technische Daten

Elektrische Daten

Stromaufnahme	4,2 W
---------------	-------

Leistungsmerkmale

Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz (-3 dB)
Signal-/Rauschabstand	> 85 dB
Übersprechen	< -85 dB

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	
Ohne Halterung	27 x 243 x 80 mm
Mit Halterung	34 x 243 x 84 mm
Gewicht	0,7 kg

Montage	Halterung (zwei Schrauben)
Farbe	Anthrazit

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	15 % bis 90 %
Luftdruck	600 bis 1100 hPa

Bestellinformationen

PRS-CRF Durchsagespeicher

Kompakte Einheit mit Befestigungsschelle, bietet eine Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für bis zu 8 gleichzeitige Durchsagen in zuvor belegten Zonen oder zum Abhören vor der Wiedergabe, kann bis zu 16 Durchsagen speichern, Stromversorgung über Praesideo Netzwerk.

Bestellnummer **PRS-CRF**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch