

DS7446KP Serie LCD-Bedienteile

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Moderne vertikale Bauform
- ▶ Klappdeckel zur Abdeckung der beleuchteten Tastatur
- ▶ Bereichsanzeige
- ▶ Regelbare Lautstärke
- ▶ Programmierbare Notfalltasten

Das DS7446KP ist ein vierdriges alphanumerisches LCD-Bedienteil, das mit DS7200 Serie Zentralen eingesetzt wird. Es unterstützt alle Systemfunktionen. Das Bedienteil ist für die lokale Parametrierung der Zentrale erforderlich.

Funktionsbeschreibung

Moderne Bauform

Die kompakte vertikale Bauform benötigt weniger Wandfläche und passt sich gut an die Umgebung an. Schließen Sie den Klappdeckel, um die Tastatur vor Schmutz und Beschädigung zu schützen und die Beleuchtung zu verbergen.

Bereichsanzeige

Die Anzeige des Bedienteils kann Bereichssymbole darstellen. Der Zustand des Symbols (ein, schnelles Blinken, langsames Blinken oder aus) zeigt Informationen über einen Bereich an, z. B.: Der Bereich ist scharf, der Bereich befindet sich im Alarmzustand, in dem Bereich liegt eine Störfunktion der Meldegruppe vor oder der Bereich ist unscharf. Die Anzeige des Bedienteils kann auch den Bereich angeben, dem sie gegenwärtig zugewiesen ist, wenn sich das Bedienteil außerhalb seines eigenen Bereiches befindet.

Anzeigen und Töne

Die Anzeige des Bedienteils verfügt über vier Leuchtdioden (LEDs), die quer über die Blende angeordnet sind und den Zustand von Innenbereich, Stromversorgung, Scharfschaltung und Befehl angeben. Das Bedienteil kann acht Töne zur Anzeige einer Situation wie Alarm, Störung, Fehler oder Alarmverzögerung aussenden.

Programmierbare Tasten

Jedes DS7446KP Bedienteilmodell verfügt über 19 beleuchtete Tasten für spezifische Funktionen. Ihre Installationsfirma kann die Tasten [A], [B], und [C] mit Funktionen wie Notfall, Brand oder Überfall programmieren. Bei Drücken einer solchen Taste wird ein gedämpfter Signalton ausgelöst.

Regelbare Lautstärke

Sie können die Lautstärke des Bedienteils einstellen. Wenn der akustische Signalgeber aktiv ist, stellt das Drücken einer Taste auf dem Bedienteil den akustischen Signalgeber vorübergehend ab.

Zertifikate und Zulassungen

Im Einklang mit EN50131 Klassen 1, 2 und 3 gefertigt

Region	Zertifizierung	
Belgien	INCERT	B-509-0004/c
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Planungshinweise

Kompatibilität

Das DS7446KP Bedienteil wird mit den Zentralen der Serie DS7200 eingesetzt.

Hinweise zur Verdrahtung

Drahtausführung	Abstand des Bedienteils von der Zentrale
Ungeschirmt, 0,8 mm (22 AWG)	Bis zu 305 m
Ungeschirmt, 1,2 mm (18 AWG)	Bis zu 610 m

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Bedienteil
1	Abreißmelderfeder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit	80 % bei 40 °C, nicht kondensierend
Temperatur (Betrieb):	+5 °C bis +40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +55 °C

Anforderung an Energieversorgung

Strom (Ruhe):	35 mA
Strom (Alarm):	100 mA
Betriebsspannung:	10,2 VDC

Produkteigenschaften

Abmessungen:	13,7 cm x 7,6 cm x 2,4 cm
Gewicht:	0,168 kg

Bestellinformationen

DS7446KP-EX LCD-Bedienteil

Für den Export. Verfügt über Lautstärkeregler und drei programmierbare Notfalltasten.

Bestellnummer **F.01U.008.207**

DS7446KP-SE LCD-Bedienteil

Für den Einsatz in Schweden. Verfügt über Lautstärkeregler und drei programmierbare Notfalltasten.

Bestellnummer **F.01U.008.206**

DS7446KP-FR LCD-Bedienteil

Für den Einsatz in Frankreich. Verfügt über Lautstärkeregler und drei programmierbare Notfalltasten.

Bestellnummer **F.01U.008.560**

DS7446KP-NL LCD-Bedienteil

Für den Einsatz in den Niederlanden. Verfügt über Lautstärkeregler und drei programmierbare Notfalltasten.

Bestellnummer **F.01U.008.561**

DS7446KP-DE LCD-Bedienteil

Für den Einsatz in Deutschland. Verfügt über Lautstärkeregler und drei programmierbare Notfalltasten.

Bestellnummer **F.01U.008.558**

DS7446KP-ES LCD-Bedienteil

Für den Einsatz in Spanien. Verfügt über Lautstärkeregler und drei programmierbare Notfalltasten.

Bestellnummer **F.01U.008.559**

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch