



RF3503E Überfall-/Notfalltaster



- ▶ Jeder Sender verfügt über einen individuellen Code
- ▶ Optionaler Gürtel- oder Taschenclip
- ▶ Bis 100 m Reichweite (im Außenbereich)
- ▶ Bis 5 Jahre Batterielebensdauer

Der RF3503E Überfall-/Notfalltaster ist ein Sender mit zwei Tasten, der im Falle eines medizinischen Notfalls oder eines Überfalls ein Alarmsignal per Funk an das Überwachungssystem überträgt. Jeder RF3503E verfügt über einen individuellen Code, wodurch das Überwachungssystem den einzelnen Sender identifizieren kann.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE 1999/5/EC, EN55022: 1998 (Class B), EN60950, EN50130-4: 1995 +A1: 1998, EN61000-4-2: 1995, EN61000-4-3: 1996, EN300220-1: 2000, EN300220-3: 2000, EN301489-1: 2002, EN301489-3: 2002 DoCRF3503E 051704.PDF

Planungshinweise

Kompatibilität

Receiver	Zentralen
RF3212E	Solution Ultima 844, 862 und 880, CC488
RF3213E	VR-8
RF3222E	DS7400XIV4
RF3227E	DS7240V2, DS7220V2, D6412 und D4412
RF3228E	Marise
RF3249E	DA (Abacus)

Empfohlene Batterien

Die folgenden Batterietypen werden für den Betrieb des RF3503E Senders empfohlen: Duracell® DLCR2, Eveready® EL1CR2 oder SANYO® CR2.

Batterielebensdauer

Die Batterielebensdauer beträgt unter normalen Betriebsbedingungen etwa 5 Jahre. Zur Gewährleistung der maximalen Batterielebensdauer sollten nur die angegebenen Ersatzbatterien verwendet werden.

Bereich

Obwohl eine Senderreichweite bis zu 100 m im Außenbereich möglich ist, können typische Baumaterialien die Reichweite des Geräts beträchtlich einschränken. Zum Testen der Reichweite, den Sender an verschiedenen Stellen innerhalb des Überwachungsbereichs ausprobieren.

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	RF3503E Sender
1	Gürtel- oder Taschenclip
1	Lithiumbatterie (Teilenr.: 33039)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit:	0 % bis 95 % nicht kondensierend
Temperatur (Betrieb):	-20 °C bis +65 °C

Gehäuse

Abmessungen:	10,5 cm x 4,0 cm x 2,1 cm
Gewicht:	85 g

Anforderung an Energieversorgung

Spannung (Batterie):	3 VDC
----------------------	-------

Eingetragene Marken

Duracell® ist eine eingetragene Marke der Gillette Company, USA, in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Eveready® ist eine eingetragene Marke der Eveready Battery Company, Inc., USA, in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

SANYO® ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der SANYO Electric Co., Ltd.

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

RF3503E Überfall-/Notfalltaster

Sendet bei einem medizinischen Notfall oder einem Überfall ein Alarmsignal an das Überwachungssystem

4.998.151.566

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by